

六 电源管理器件

电源产品的种类很多，从原理来讲，可分为线性电源和开关电源两大类。还有针对各类电池监控、测量、保护和充电管理的器件。力源可提供 TI、ON、Intersil、Microchip、Freescale 和 PS 自有品牌等多家公司的产品供客户选择。

线性电源产品包括电压稳压器、低压差稳压器、电压基准源等。优点是输出纹波小，线性度好，对后置设备的干扰小，缺点是体积较大，效率低，重量较重。传统电压稳压器输入输出压差较大，通常在 1.5V 以上，因此器件工作时自身功耗随负载电流的增加而增加，由于工作时温度较高，需添加散热器，散热器的大小可根据负载的大小而定，负载愈重，散热器愈大。传统电压稳压器售价比较便宜，适合于对功耗、体积没有太大要求的中小功率电源供电设备。新型低压差稳压器输入输出压差很小，通常为几百个 mV 到几十个 mV，且器件静态电流通常在微安级。由于可在很小的压差下工作，因此损耗小效率高，特别适用于电池供电的小功率电源供电设备。

开关电源产品包括 DC-DC 升压器、降压器、反相器和电荷泵变换器等。优点是体积小，效率高（典型效率为 80%），重量轻。缺点是输出纹波较大，对后置设备的有一定干扰。DC-DC 升压器、降压器、反相器和电荷泵特别适合于电池供电的便携设备。AC-DC 变换器可对 110/220V 市电进行变换，产生 +3.3V、+5V、+12V、+24V、+48V 等工业标准的直流电压。

电压基准源具有很高的初始精度和很小的温度漂移特性，通常应用在 ADC、DAC 转换器、电源反馈取样电路等场合，它提供的是一个精密的电压基准，输出电流通常在几个毫安。

ON、TI、INTERSIL 都是业界电源产品的知名供应商，TI 以产品类型全，规格品种多为特色，线性电源、开关电源、电源模块应有尽有。ON 以专专特点，是全球开关电源技术和产品的领先供应商，除了电源变换器和控制器产品，也是 MOSFET 和二极管等电源相关产品的知名供应商。INTERSIL 以其大输出电流，高工作频率，多路输出 DC-DC 产品闻名于世。

力源已有十多年开关电源产品的设计和制造历史，拥有多名电源产品的资深设计工程师，可为客户提供各种电源产品的设计方案和 PS 品牌的成品电源产品。

REF3040 系列——50ppm/°C, 50μA CMOS 电压基准


特性

- 低压差：1mV
- 高输出电流：25mA
- 低温度系数：50ppm/°C 最大
- 高精度：0.2%
- 低静态电流：最大 50μA

应用领域

- 手持，电池供电设备
- 数据采集系统
- 医疗设备
- 手持检测设备


管脚图



CS51414ED8——1.5A, 520kHz 带同步功能的降压式 DC/DC 变换器

特性

- 独特的 V^2 结构提供快速的响应能力,提高了产品的性能并简化设计
- 4.5 ~ 40V 宽输入电压范围
- 520KHz 工作频率, 可使用小体积电感电容元件
- 2% 纠错运放参考电压精度
- 短路时频率减少到原来的 1/4, 以减少电源损耗
- 同步功能可使电源并行工作, 减少电源噪声
- 关断引脚提供电源关断能力
- 于 LT1376 引脚兼容



典型应用电路

应用领域

税控收款机、工业控制、微型打印机



注 1: 提供配套电感和二极管

注 2: 提供此芯片评估板 CS5141X EVM

特点

- 1、非常简洁实用的设计，用户可以直观的了解 CS51414 的特点以及使用并进行测试、评估。
- 2、输出电压固定，使用简单。


应用

帮助用户了解和使用 CS51414,提供普通应用的原理设计。

EL7536—1A 降压式 DC/DC 转换器

特性

- 100ms 上电复位输出
- 内部补偿电压模式控制
- 高达 94% 的转换效率
- 输出电压 0.8 ~ Vin 由外部设置
- 1.4MHz 工作频率，可使用极小体积电感电容元件
- 小于 1 μ A 的关断电流
- 脚位尺寸面积小于 0.97cm²
- 过流和热关断保护能力



典型应用电路



X60008/60003——新型精密电压基准系列

X60008/60003 和 ISL60002 系列高精度电压基准采用 XICOR FGA™ 浮动栅专利 (Floating Gate Analog) 技术制造。它与传统的带隙, 嵌入齐纳技术或 XFET™ 技术相比, 具有更优越的性能: 极高的初始精确度、低温度系数、长时期稳定性、低噪声和出色的线与负载调节等特点, 实现了最低功耗。FGA™ 电压基准且具有价格低的特点, 是理性的具有高性价比的电压基准解决方案。它非常适用于精密工业和便携式系统等应用领域。

特性

- 采用先进的 EEPROM 浮动栅技术
- 输出电压: 5.0V, 4.096V 或 2.5V
- 温度系数: 1 ppm/°C ~ 20 ppm/°C
- 初始精度: $\pm 0.5\text{mV} \sim \pm 5.0\text{mV}$
- 工作电流: 500 nA 典型值
- 长时间稳定性高 (10ppm/1000 小时)
- 输出/输入电流: 10mA
- 80mA 持续短路电流承受能力
- 5kV ESD 保护
- 封装: SOIC-8 — X60008 系列; SOT-23 — X60003 系列
- 温度范围: 工业级 $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

引脚排列



典型应用电路


应用

高精度 A/D 和 D/A 系统、高精度参考标准、精密调节器、精密电流源、智能传感器、数字仪表、变频转换器、校准系统、精密振荡器、极限探测器、工业过程控制、电池管理系统、伺服系统

EL7534——0.6A 降压式 DC/DC 转换器

特性

- 脚位尺寸面积小于 0.97cm^2
- 100ms 上电复位输出
- 内部补偿电压模式控制
- 高达 94% 的转换效率
- 输出电压 $0.8 \sim V_{in}$ 由外部设置
- 1.5MHz 工作频率, 可使用极小体积电感电容元件
- 小于 $1\mu\text{A}$ 的关断电流
- 过流和热关断保护能力
- 提供配套电感器



典型应用电路


应用领域

PDA 和便携式 PC、条形码识别器、手机、手持式测试仪器、锂电池充电设备


ISL6292-2CR4——锂电池充电管理器

特性


- 可对单节锂电池进行完全充电
- 非常低的热损耗
- 内部集成被动元件和电流传感器
- 外部不需要使用反向截止二极管
- 电压精度为 1%
- 充电电流可设定，最大值可达 2A
- 可编程的终止充电电流
- 启动后保证在 2.65V 电压下工作
- 工作温度范围：-20~70℃
- 热性能增强型 QFN 封装



注：提供此芯片评估板 ISL6292 EVM



典型应用电路



特点

采用集中拨码设计，方便灵活的设定充电电流，充电时间，充电温度检测等。

关键点都设置了测试点，方便用户评估、测试。

必须的核心元件采用小封装，体现了 ISL6292 小型化，极低热损耗的特点。(实际使用的时候，白框内的元件才是必须的)


应用

帮助用户了解和使用 ISL6292,提供普通应用的原理设计。

TPS7250——微功耗超低压差(LDO)PMOS 稳压器

特性

- 固定 5V 电压输出，精度 2%
- 压差小于 85 mV@IO=100 mA
- 低静态电流，典型 180 μ A
- 非常低的休眠状态电流，小于 0.5 μ A
- 电源状态输出 (PG)
- SOIC8 和 TSSOP8 封装



典型应用图


TPS60400——60mA 电荷泵变压器

特性

- 反转输入供电电压
- 最大 60mA 输出电流
- 仅仅需要三个 1 μ F 的陶瓷电容
- 输入电压范围 1.6V~5.5V
- 在输出低电流的时候采用能量保存模式 (PowerSave-Mode) 提高效率
- 静态电流典型值 100 μ A
- 内部继承肖特基二极管
- 小型 5 脚 SOT-23 封装

应用领域

LCD 偏执
GaAs 偏执对射频功率运放
手持设备的传感器供电
双极性运放供电
医疗设备
电池设备



典型应用电路图


NCP1013/NCP1014——带自供电电路的低功耗离线控制器

特性

- 内部集成 700V MOS 管，典型导通电阻为 11 欧姆或者 22 欧姆
- 高电压管脚之间增加了距离
- 电流模式固定频率操作：65KHZ，100KHZ，133KHZ
- 低功耗情况下执行跳步操作，达到无噪声
- 同步自供电，不需要辅助绕组
- 1mS 软开关
- 锁定辅助绕组过电压保护
- 敏感频率更适合 EMI 控制
- 短路保护之后自恢复
- 如果使用辅助绕组，自身功耗小于 100mW
- 温度保护



评估板实物外形





典型应用电路图

NCP1402——高性价比、低功耗、PFM 升压型 DC-DC 变换器

特性

- 极低的启动电压 0.8V
- 工作电压可低至 0.3V
- 85%高转换效率
- 30μA 低工作电流 (V_{out}=1.9V)
- 输出电压精度：2.5%
- 低转换纹波，典型值：30mV
- 仅需三个外部元件
- PFM 工作方式
- 掉电使能功能，延长电池的使用寿命
- 工作温度范围：-40℃~+85℃
- 封装：SOT23-5



C1	10 μF/16V
L1	PSCD05041-470M
D1	MBR0520LT1
C2	68 μF/10V

典型应用电路

注 1：可提供配套电感和二极管

注 2：提供此芯片评估板

NCP140X EV-BOARD

特点

- 1、设计实用，使用简单，采用最简化的设计直观的展示 NCP140X 系列芯片的特点、性能。
- 2、设置多组检测点，方便用户评估、测试。

应用

帮助用户了解和使用 NCP140X,提供普通应用的原理设计。




MC33340——NiCd-NiMh 电池快速充电控制器

主要特点

- 工作电源范围 3.25 V~18V
- 4mV 电压精度负斜率检测
- 1-4 小时可编程快速充电时间限制
- 可编程电池低温/高温检测
- 可对多达 10 节串联电池充电
- 充电电流可按需要设计
- SO-8/PDIP8 封装
- 工作温度范围 -40℃~+85℃




包含 AC-DC 电源的完整充电器评估板



NCP1450A——高性价比、低功耗、脉宽调制升压型 DC-DC 控制器

特性



- 极低的启动电压 0.9V
- 工作电压可低至 0.6V
- 88%高转换效率
- 55 μ A 低工作电流 ($V_{out}=1.9V$)
- 输出电压精度：2.5%
- 低转换纹波，典型值：30mV
- PWM 工作方式
- 掉电使能功能，延长电池的使用寿命
- 工作温度范围：-40 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C
- 封装：SOT23-5



C1	220 μ F/6.0V
C2	10 μ F/16V
Q1	NTGS3446T1
D1	MBRM110LT1
L1	PSCDS125T-100M-S 或其它

典型应用电路

注 1：可提供配套电感和二极管
注 2：提供此芯片评估板



特点

- 1、设计实用，使用简单，采用最简化的设计直观的展示 NCP1450A 芯片的特点、性能。
- 2、设置多组检测点，方便用户评估、测试。


应用

帮助用户了解和使用 NCP1450A,提供普通应用的原理设计。

NCP1550——600KHZ PWM/PFM 降压型 DC-DC 控制器

特性


- 无铅封装
- 92%典型效率
- 50 μ A 低工作电流 (PFM 模式，无负载)
- 输出电压可选 1.8V, 1.9V, 2.5V, 2.7V, 3.0V, 3.3V
- 输出电压精度：2.0%
- 低转换纹波，典型值：50mV
- 600KHZ 工作频率，可使用极小体积电感电容元件
- 轻载时从 PWM 方式到 PFM 方式，有效改善轻载时的效率
- 占空比可达 100%
- 低关闭电流，典型值：0.3uA
- 欠压保护
- 很少的外部元件
- 封装：SOT23-5



典型应用电路

Cin	33 μ F/6.0V
Cout	33 μ F/16V
M	NTGS3441T1/NTGS3443T1
SD	MBRM120LT
L	PSCDS125T-100M-S 或其它

注 1：可提供配套电感和二极管



PS5101——引脚兼容 7805 系列线性稳压器的 DC-DC 电源模块

主要特点

- 7.0V~40V 宽输入电压范围
- 输出电压 5V，输出电流可达 1A
- 变换效率高达 80%，无需额外散热器
- 25.0 × 25.4 × 9.2mm 超小体积



PS 系列超小型 AC-DC 电源模块

主要特点


- 85 VAC ~ 265VAC 宽输入电压范围
- 输出电压 3.3/5.0/12.0/24.0V
- 输出功率 3-12W
- 75%典型变换效率
- 内置 EMI 滤波器
- 最小体积 54×28×20mm



NCP3063——1.5A 降压/升压/反相 DC-DC 变换器

主要特点


- MC34063 升级版本，引脚保持兼容
- 工作电源范围 3.0V~40V
- 1.5A 峰值开关电流
- 工作频率可达 190KHz，可使用更小的电感和电容
- 可配置成降压/升压/反相变换器
- 逐周期电流限制和过热关断保护
- SOIC8/PDIP8/DFN8 封装



NCP3163——3.4A 降压/升压/反相 DC-DC 变换器

主要特点

- 工作电源范围 2.5V~40V
- 3.4A 峰值开关电流
- 工作频率 50KHz-300KHz 可设置
- 可配置成降压/升压/反相变换器
- 逐周期电流限制和过热关断保护
- SOIC-16/DFN18 带裸露散热板封装



6.1 标准线性电源

6.1.1 ON 公司产品 新!

固定输出稳压器

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 最大值(mA)	静态电流(mA) 典型值	输入电压 最大值(V)	保护过流 热关断	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
								1	25	100
MC78LC15NTRG	1.5	50	0.0011	12	—	5SOT-23-40~85	三端小电流正固定电压稳压器	4.00	3.80	3.40
MC78PC18NTRG	1.8	150	0.0011	9	Yes	5SOT-23-40~125	低噪音低压差线性稳压器	2.90	2.78	2.55
MC78PC28NTRG	2.8	150	0.0001	9	Yes	5SOT-23-40~125	低噪音低压差线性稳压器	2.90	2.78	2.55
MC78PC30NTRG	3.0	150	0.0011	9	Yes	5SOT-23-40~125	低噪音低压差线性稳压器	2.90	2.78	2.55
MC78LC30HT1G	3.0	80	0.0011	12	Yes	3SOT-89-40~85	三端正固定电压的稳压器	3.60	3.49	3.24
MC78PC33NTRG	3.3	150	0.0001	9	Yes	5SOT-23-40~125	低噪音低压差线性稳压器	2.90	2.78	2.55
MC78LC33HT1G	3.3	80	0.0011	12	Yes	3SOT-89-40~85	三端正固定电压的稳压器	3.60	3.49	3.24
MC78LC33NTRG	3.3	80	0.0011	12	Yes	5SOT-23-40~85	三端正固定电压的稳压器	3.20	3.10	2.88
MC7805ABD2T	5.0	1000	3.2	35	Yes	D2PAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	4.60	4.46	4.14
MC7805ABD2TG	5.0	1000	3.2	35	Yes	3D2PAK/0~125	三端正固定电压的稳压器	4.00	3.88	3.60
MC7805ABD2TR4G	5.0	1000	3.2	35	Yes	3D2PAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	4.00	3.88	3.60
MC7805ABT	5.0	1000	3.2	35	Yes	TO-220/-40~125	三端正固定电压的稳压器	2.99	2.87	2.63
MC7805ABTG	5.0	1000	3.2	35	Yes	TO-220/-40~125	三端正固定电压的稳压器	2.90	2.78	2.55
MC7805ACD2TR4G	5.0	1000	3.2	35	Yes	3D2PAK/0~125	三端正固定电压的稳压器	3.40	3.30	3.06
MC7805ACTG	5.0	1000	3.2	35	Yes	3TO-220/0~125	三端正固定电压的稳压器	1.99	1.80	1.70
MC7805BD2TG	5.0	1000	3.2	35	Yes	3D2PAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	3.60	3.49	3.24
MC7805BDTRKG	5.0	1000	3.2	35	Yes	3DPAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	2.79	2.64	2.42
MC7805BT	5.0	1000	3.2	35	Yes	TO-220/-40~125	三端正固定电压的稳压器	2.29	2.20	2.02
MC7805BTG	5.0	1000	3.2	35	Yes	3TO-220/-40~125	三端正固定电压的稳压器	1.99	1.80	1.70
MC7805CD2TR4	5.0	1000	3.2	35	Yes	3D2PAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	3.39	3.26	2.98
MC7805CD2TR4G	5.0	1000	3.2	35	Yes	3D2PAK/0~125	三端正固定电压的稳压器	2.99	2.75	2.49
MC7805CDTRKG	5.0	1000	3.2	35	Yes	3DPAK/0~125	三端正固定电压的稳压器	2.60	2.50	2.34
MC7805CTG	5.0	1000	3.2	35	Yes	3TO-220/0~125	三端正固定电压的稳压器	1.79	1.60	1.50
MC78L05ABP	5.0	100	3.8	30	Yes	TO-92/-40~125	三端小电流正固定电压稳压器	1.80	1.73	1.58
MC78L05ABPG	5.0	100	3.8	30	Yes	3TO-92/-40~125	三端正固定电压的稳压器	1.50	1.44	1.32
MC78L05ABPRMG	5.0	100	3.8	30	Yes	3TO-92/-40~125	三端正固定电压的稳压器	1.50	1.43	1.28
MC78L05ACDR2	5.0	100	3.8	30	Yes	8SOIC/0~150	三端小电流正固定电压稳压器	1.20	1.15	1.02
MC78L05ACPG	5.0	100	3.8	30	Yes	3TO-92/0~125	三端正固定电压的稳压器	1.10	1.05	0.97
MC78L05ACDG	5.0	100	3.8	30	Yes	8SOIC/0~125	三端小电流正固定电压稳压器	1.10	1.05	0.97
MC78L05ACPRMG	5.0	100	3.8	30	Yes	3TO-92/0~125	三端正固定电压的稳压器	1.10	1.05	0.97
MC78LC50HT1G	5.0	80	0.0011	12	Yes	3SOT-89-40~85	三端正固定电压的稳压器	3.60	3.49	3.24
MC78LC50NTRG	5.0	100	0.0011	12	Yes	5SOT-23-40~85	三端正固定电压的稳压器	3.60	3.49	3.24
MC78M05ABDT	5.0	500	3.2	35	Yes	DPAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	3.20	3.10	2.88
MC78M05ABDTRKG	5.0	500	3.2	35	Yes	3DPAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	2.90	2.78	2.55
MC78M05ABT	5.0	500	3.2	35	Yes	TO-220/-40~125	三端正固定电压的稳压器	2.99	2.87	2.63
MC78M05ABTG	5.0	500	3.2	35	Yes	3TO-220/0~125	三端正固定电压的稳压器	2.90	2.78	2.55
MC78M05BDT	5.0	500	3.2	35	Yes	DPAK3/-40~125	三端正固定电压的稳压器	2.99	2.87	2.63
MC78M05BDTRK	5.0	500	3.2	35	Yes	DPAK3/-40~125	三端正固定电压的稳压器	2.99	2.87	2.63
MC78M05BDTRKG	5.0	500	3.2	35	Yes	DPAK3/-40~125	三端正固定电压的稳压器	3.00	2.85	2.55
MC78M05CDTRK	5.0	500	3.2	35	Yes	3DPAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	2.19	2.10	1.93
MC78M05CDTRKG	5.0	500	3.2	35	Yes	3DPAK/0~125	三端正固定电压的稳压器	2.15	2.06	1.89
MC78M05CTG	5.0	500	3.2	35	Yes	3TO-220/0~125	三端正固定电压的稳压器	1.89	1.70	1.60
NCV7805BTG	5.0	1000	3.2	35	YES	TO220/-40~125	1A, 5V, ±4%误差稳压器,	3.00	2.88	2.60
NCV8141D2TG	5.0	500	7	26	YES	D2PAK-7/-40~150	5V, 500mA 线性稳压器带 ENABLE, /RESET和看门狗	18.30	17.50	15.90
MC78PC50NTRG	5.0	150	0.0001	9	Yes	5SOT-23-40~125	低噪音低压差线性稳压器	2.90	2.78	2.55
MC7806BD2TG	6.0	1000	3.3	35	Yes	3D2PAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	3.60	3.49	3.24
MC7806BD2TR4G	6.0	1000	3.3	35	Yes	3D2PAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	3.60	3.49	3.24
MC78M06CDTRK	6.0	500	3.2	35	Yes	3DPAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	2.19	2.10	1.93
MC7808ABT	8.0	1000	3.3	35	Yes	3TO220/-40~125	三端正固定电压的稳压器	2.99	2.87	2.63
MC7808ABTG	8.0	1000	3.3	35	Yes	3TO-220/-40~125	三端正固定电压的稳压器	2.90	2.78	2.55
MC7808BD2TR4	8.0	1000	3.3	35	Yes	3D2PAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	3.99	3.80	3.50
MC7808BD2TR4G	8.0	1000	3.3	35	Yes	3D2PAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	4.00	3.80	3.40

固定输出稳压器 (续)

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 最大值(mA)	静态电流(mA) 典型值	输入电压 最大值(V)	保护过流 热关断	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
								1	25	100
MC7808BDTRKG	8.0	1000	3.3	35	Yes	3DPAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	2.79	2.64	2.42
MC78L08ACDR2	8.0	100	3	30	Yes	8SOIC/0~150	三端小电流正固定电压稳压器	1.20	1.15	1.02
MC78M08ACDTRK	8.0	500	3.2	35	Yes	3DPAK/-40~125	三端中电流正固定电压稳压器	2.99	2.87	2.63
MC78M08BDT	8.0	500	3.2	35	Yes	3DPAK/-40~125	500mA正输出电压稳压器	2.99	2.87	2.63
MC78M08BDTG	8.0	500	3.2	35	Yes	3DPAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	2.79	2.64	2.42
MC78M08BDTRKG	8.0	500	3.2	35	Yes	3DPAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	2.79	2.64	2.42
MC78M08CDTG	8.0	500	3.2	35	Yes	3DPAK/0~125	三端正固定电压的稳压器	2.15	2.06	1.89
MC78M09BDTG	9.0	500	3.2	35	Yes	3DPAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	2.79	2.64	2.42
MC78M09CDTRK	9.0	500	3.2	35	Yes	3DPAK/-40~125	三端中电流正固定电压稳压器	2.19	2.10	1.93
MC78M09CDTRKG	9.0	500	3.2	35	Yes	3DPAK/0~125	三端正固定电压的稳压器	2.15	2.06	1.89
MC7809BTG	9.0	1000	3.4	35	Yes	3TO-220/-40~125	三端正固定电压的稳压器	1.99	1.80	1.70
MC7809CD2TR4G	9.0	1000	3.4	35	Yes	3D2PAK/0~125	三端正固定电压的稳压器	3.40	3.23	2.89
MC7809CD2TG	9.0	1000	3.4	35	Yes	3D2PAK/0~125	三端正固定电压的稳压器	2.99	2.75	2.49
MC7809CD2TR4	9.0	1000	3.4	35	Yes	3D2PAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	3.39	3.26	2.98
MC7809CTG	9.0	1000	3.4	35	Yes	3TO-220/0~125	三端正固定电压的稳压器	1.79	1.72	1.58
MC78M09BDT	9.0	500	3.2	35	Yes	3DPAK/-40~125	500mA正输出电压稳压器	2.99	2.87	2.63
MC78L08ABDG	9.0	100	3	30	Yes	8SOIC/-40~125	三端小电流正固定电压稳压器	1.50	1.44	1.32
MC78L09ABPRA	9.0	100	3	30	Yes	TO-92/-40~125	三端小电流正固定电压稳压器	1.80	1.73	1.58
MC78L09ACDR2	9.0	100	3	30	Yes	8SOIC/0~150	三端小电流正固定电压稳压器	1.20	1.15	1.02
MC7812ABD2TG	12	1000	3.4	35	Yes	3D2PAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	4.00	3.88	3.60
MC7812ABTG	12	1000	3.4	35	Yes	3TO-220/-40~125	三端正固定电压的稳压器	2.90	2.78	2.55
MC7812ABD2TR4G	12	1000	3.4	35	Yes	3D2PAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	4.40	4.18	3.74
MC7812ABT	12	1000	3.4	35	Yes	3TO-220/-40~125	三端正固定电压的稳压器	2.99	2.87	2.63
MC7812ACD2TR4G	12	1000	3.4	35	Yes	3D2PAK/0~125	三端正固定电压的稳压器	3.80	3.60	3.23
MC7812ACD2TG	12	1000	3.4	35	Yes	3D2PAK/0~125	三端正固定电压的稳压器	3.40	3.30	3.06
MC7812ACTG	12	1000	3.4	35	Yes	3TO-220/0~125	三端正固定电压的稳压器	1.99	1.80	1.70
MC7812BD2TG	12	1000	3.4	35	Yes	3D2PAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	3.60	3.49	3.24
MC7812BD2TR4G	12	1000	3.4	35	Yes	3D2PAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	4.00	3.80	3.40
MC7812BDTRKG	12	1000	3.4	35	Yes	3DPAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	2.79	2.64	2.42
MC7812BTG	12	1000	3.4	35	Yes	3TO-220/-40~125	三端正固定电压的稳压器	1.99	1.80	1.70
MC7812CDTRKG	12	1000	3.4	35	Yes	3DPAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	2.70	2.57	2.30
MC7812CD2TR4	12	1000	3.4	35	Yes	3D2PAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	3.39	3.26	2.98
MC7812CT	12	1000	3.4	35	Yes	3TO220/-40~125	三端正固定电压的稳压器	2.15	2.06	1.89
MC7812CTG	12	1000	3.4	35	Yes	3TO-220/0~125	三端正固定电压的稳压器	1.79	1.72	1.58
MC78L12ACDR2	12	100	4.2	35	Yes	8SOIC/0~150	三端小电流正固定电压稳压器	1.20	1.15	1.02
MC78M12ABDTG	12	500	3.2	35	Yes	3DPAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	2.90	2.78	2.55
MC78M12ABDTRKG	12	500	0.5	35	Yes	3DPAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	3.10	2.95	2.64
MC78M12ABTG	12	500	3.2	35	Yes	3TO-220/-40~125	三端正固定电压的稳压器	2.90	2.78	2.55
MC78M12BDTRKG	12	500	0.5	35	Yes	3DPAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	2.79	2.64	2.42
MC78M12BDT	12	500	3.2	35	Yes	3DPAK/-40~125	500mA正输出电压稳压器	2.99	2.87	2.63
MC78M12CDTG	12	500	3.2	35	Yes	3DPAK/0~125	三端正固定电压的稳压器	2.15	2.06	1.89
MC78M12CDTRK	12	500	3.2	35	Yes	3DPAK/-40~125	三端中电流正固定电压稳压器	2.19	2.10	1.93
MC78M12CTG	12	500	3.2	35	Yes	3TO-220/0~125	三端正固定电压的稳压器	1.89	1.70	1.60
MC7815ABT	15	1000	3.5	35	Yes	3TO220/-40~125	三端正固定电压的稳压器	2.99	2.87	2.63
MC7815ABTG	15	1000	3.5	35	Yes	3TO-220/-40~125	三端正固定电压的稳压器	2.90	2.78	2.55
MC7815ABD2TR4G	15	1000	3.5	35	Yes	3D2PAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	4.00	3.88	3.60
MC7815ACTG	15	1000	3.5	35	Yes	3TO-220/0~125	三端正固定电压的稳压器	1.99	1.80	1.70
MC7815CDTRKG	15	1000	3.5	35	Yes	3DPAK/0~125	三端正固定电压的稳压器	2.70	2.57	2.30
MC7815CD2TR4	15	1000	3.5	35	Yes	3D2PAK/-40~125	三端正固定电压的稳压器	3.39	3.26	2.98
MC7815CT	15	1000	3.5	35	Yes	3TO220/-40~125	三端正固定电压的稳压器	2.15	2.06	1.89
MC7815CTG	15	1000	3.5	35	Yes	3TO-220/0~125	三端正固定电压的稳压器	1.79	1.72	1.58
MC78L15ACDR2	15	100	4.4	35	Yes	8SOIC/0~150	三端小电流正固定电压稳压器	1.20	1.15	1.02
MC78L15ABDR2G	15	100	4.4	35	Yes	8SOIC/-40~125	三端小电流正固定电压稳压器	1.50	1.44	1.32
MC78L15ABPG	15	100	4.4	35	Yes	3TO-92/-40~125	三端小电流正固定电压稳压器	1.50	1.44	1.32
MC78M15ABT	15	500	3.2	35	Yes	TO-220/-40~125	三端正固定电压的稳压器	2.99	2.87	2.63
MC78M15BDT	15	500	3.2	35	Yes	3DPAK/-40~125	500mA正输出电压稳压器	2.99	2.87	2.63

固定输出稳压器 (续)

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 最大值(mA)	静态电流(mA) 典型值	输入电压 最大值(V)	保护过流 热关断	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
								1	25	100
MC78M15BDTG	15	500	3.2	35	Yes	3DPAK/40~125	三端正固定电压的稳压器	2.79	2.64	2.42
MC78M15BTG	15	500	3.2	35	Yes	3TO-220/40~125	三端正固定电压的稳压器	2.35	2.26	2.07
MC78M15CDTG	15	500	3.2	35	Yes	3DPAK/0~125	三端正固定电压的稳压器	2.15	2.06	1.89
MC78M15CDTRK	15	500	3.2	35	Yes	3DPAK/40~125	三端正固定电压的稳压器	2.19	2.10	1.93
MC78L18ACP	18	100	3.1	35	Yes	3TO-92/0~150	三端小电流正固定电压稳压器	1.10	1.05	0.97
MC78M24CT	24	500	3.2	40	Yes	3TO-220/40~125	三端正固定电压的稳压器	2.15	2.06	1.89
MC78M24CTG	24	500	3.2	40	Yes	3TO-220/0~125	三端正固定电压的稳压器	1.79	1.72	1.58
MC78L24ACP	24	100	3.1	40	Yes	3TO-92/0~150	三端小电流正固定电压稳压器	1.10	1.05	0.97
MC7824BD2TR4	24	1000	3.6	40	Yes	3D2PAK/40~125	三端正固定电压的稳压器	3.99	3.80	3.50
MC7824CT	24	1000	3.6	40	Yes	3TO220/40~125	三端正固定电压的稳压器	2.15	2.06	1.89
MC7824CTG	24	1000	3.6	40	Yes	3TO-220/0~125	三端正固定电压的稳压器	1.79	1.72	1.58
LM350TG	1.2~33	3000	—	20	YES	TO-220/0~125	三端正固定电压的稳压器	9.60	9.30	8.64
MC7905.2CTG	-5.2	1000	4.3	-35	Yes	3TO-220/0~125	1A负压稳压器	2.63	2.52	2.29
MC7905ACD2TG	-5.0	1000	4.4	-35	Yes	3D2PAK/0~125	1A负压稳压器	3.40	3.30	3.06
MC7905ACTG	-5.0	1000	4.4	-35	Yes	3TO-220/0~125	1A负压稳压器	1.99	1.80	1.70
MC7905BD2TG	-5.0	1000	4.3	-35	Yes	3D2PAK/40~125	1A负压稳压器	3.60	3.49	3.24
MC7905BD2TR4G	-5.0	1000	4.3	-35	Yes	3D2PAK/40~125	1A负压稳压器	4.00	3.80	3.40
MC7905BD2TR4	-5	1000	4.3	-35	Yes	3D2PAK/40~125	三端负固定电压的稳压器	3.99	3.80	3.50
MC7905CT	-5	1000	4.3	-35	Yes	3TO220/40~125	三端负固定电压的稳压器	1.99	1.90	1.75
MC7905CTG	-5.0	1000	4.3	-35	Yes	3TO-220/0~125	1A负压稳压器	1.79	1.60	1.50
MC79L05ABP	-5	100	3.2	-35	Yes	TO-92/40~125	三端负固定电压的稳压器	1.80	1.73	1.58
MC79L05ACPG	-5.0	100	5.5	-30	Yes	3TO-92/40~125	0.1A负压稳压器	1.10	1.05	0.97
MC79L05ABPG	-5.0	100	5.5	-30	Yes	3TO-92/40~125	0.1A负压稳压器	1.80	1.73	1.58
MC79L05ACDR2	-5	100	6	-30	Yes	8SOIC/0~125	三端小电流负固定电压的稳压器	1.20	1.15	1.02
MC79M05BDTG	-5.0	500	4.3	-35	Yes	3DPAK/40~125	0.5A负压稳压器	2.79	2.64	2.42
MC79M05BT	-5	500	4.3	-35	Yes	3TO-220/40~125	500mA负输出电压稳压器	2.29	2.20	2.02
MC79M05CDTRK	-5	500	4.3	-35	Yes	3DPAK/0~125	三端中电流负固定电压的稳压器	2.19	2.10	1.93
MC7906CD2T	-6	1000	4.3	-35	Yes	3D2PAK/0~125	三端负固定电压的稳压器	3.39	3.26	2.98
MC7908CD2TG	-8.0	1000	4.3	-35	Yes	3D2PAK/0~125	1A负压稳压器	2.99	2.75	2.49
MC7908CD2TR4G	-8.0	1000	4.3	-35	Yes	3D2PAK/0~125	1A负压稳压器	3.40	3.23	2.89
MC7908CT	-8	1000	4.3	-35	Yes	3TO-220/0~125	三端负固定电压的稳压器	2.15	2.06	1.89
MC7912ACTG	-8.0	1000	4.4	-35	Yes	3TO-220/0~125	1A负压稳压器	1.99	1.80	1.70
MC79M08CDTRK	-8	500	4.4	-35	Yes	3DPAK/0~125	三端中电流负固定电压的稳压器	2.19	2.10	1.93
MC7912BD2TR4G	-12	1000	4.4	-35	Yes	3D2PAK/40~125	1A负压稳压器	3.60	3.49	3.24
MC7912BTG	-12	1000	4.4	-35	Yes	3TO-220/40~125	1A负压稳压器	1.99	1.80	1.70
MC7912CD2TR4	-12	1000	4.4	-35	Yes	3D2PAK/0~125	三端负固定电压的稳压器	3.39	3.26	2.98
MC7912CT	-12	1000	4.4	-35	Yes	3TO220/0~125	三端负固定电压的稳压器	1.99	1.90	1.75
MC7912CTG	-12	1000	4.4	-35	Yes	3TO-220/0~125	1A负压稳压器	1.79	1.72	1.58
MC79L12ABPRAG	-12	100	5.5	-35	Yes	3TO-92/40~125	0.1A负压稳压器	1.66	1.58	1.40
MC79L12ACDR2	-12	100	5.5	-35	Yes	8SOIC/0~125	0.1A负压稳压器	1.20	1.15	1.02
MC79M12CDTG	-12	500	4.4	-35	Yes	3DPAK/0~125	0.5A负压稳压器	2.15	2.06	1.89
MC79M12CDTRK	-12	500	4.4	-35	Yes	3DPAK/0~125	三端中电流负固定电压的稳压器	2.19	2.10	1.93
MC7915ACD2TG	-15	1000	4.4	-35	Yes	3D2PAK/0~125	三端负固定电压的稳压器	3.80	3.60	3.23
MC7915BD2TG	-15	1000	4.4	-35	Yes	3D2PAK/40~125	1A负压稳压器	3.60	3.49	3.24
MC7915BTG	-15	1000	4.4	-35	Yes	3TO-220/40~125	1A负压稳压器	1.99	1.80	1.70
MC7915CT	-15	1000	4.4	-35	Yes	3TO-220/0~125	三端负固定电压的稳压器	2.15	2.06	1.89
MC7915CTG	-15	1000	4.4	-35	Yes	3TO-220/0~125	1A负压稳压器	1.79	1.72	1.58
MC79L15ACDR2	-15	100	5.5	-35	Yes	8SOIC/0~125	0.1A负压稳压器	1.20	1.15	1.02
MC79M15BDTG	-15	500	4.4	-35	Yes	3DPAK/40~125	0.5A负压稳压器	2.79	2.64	2.42
MC79M15BT	-15	500	4.3	-35	Yes	TO-220/40~125	三端负固定电压的稳压器	2.79	2.64	2.42
MC79M15CDTRK	-15	500	4.4	-35	Yes	3DPAK/0~125	三端中电流负固定电压的稳压器	2.19	2.10	1.93
MC79L18ACP	-18	100	6.5	-35	Yes	3TO-92/0~125	三端小电流负固定电压的稳压器	1.10	1.05	0.97
MC7918CT	-18	1000	4.5	-35	Yes	3TO-220/0~125	三端负固定电压的稳压器	2.15	2.06	1.89
MC7924CT	-24	1000	4.6	-40	Yes	3TO-220/0~125	三端负固定电压的稳压器	2.15	2.06	1.89
MC79L24ACP	-24	100	6.5	-40	Yes	3TO-92/0~125	三端小电流负固定电压的稳压器	1.10	1.05	0.97

可调输出稳压器

产品型号	输出电压(V)	输出电流最大值 (mA)	输入偏置电流 (mA)典型值	输入电压最 大值(V)	保护过流热 关断	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
								1	25	100
LM337BD2TR4G	-1.2~37	1500	3.5	-40	Yes	3D2PAK/-40~125	可调整的3端负电压稳压器	7.00	6.65	5.95
LM317BD2TG	1.2~37	1500	3.5	40	Yes	3D2PAK/-40~125	可调整的3端正电压稳压器	4.50	4.37	4.05
LM317BD2TR4G	1.2~37	1500	3.5	40	Yes	3D2PAK/-40~125	可调整的3端正电压稳压器	4.50	4.37	4.05
LM317BTG	1.2~37	1500	3.5	40	Yes	TO-220/-40~125	可调整的3端正电压稳压器	2.90	2.78	2.55
LM317D2TR4	1.2~37	1500	3.5	40	Yes	3D2PAK/0~125	可调整的3端正电压稳压器	4.60	4.46	4.14
LM317D2TR4G	1.2~37	1500	3.5	40	Yes	3D2PAK/-40~125	可调整的3端正电压稳压器	4.00	3.88	3.60
LM317LBDR2	1.2~37	100	3.5	40	Yes	8SOIC/-40~125	可调整的3端正电压稳压器	2.40	2.30	2.11
LM317LBDR2G	1.2~37	100	3.5	40	Yes	8SOIC/-40~125	可调整的3端正电压稳压器	1.99	1.90	1.75
LM317LBZG	1.2~37	100	3.5	40	Yes	TO-92/-40~125	可调整的3端正电压稳压器	1.99	1.90	1.75
LM317LDR2G	1.2~37	100	3.5	40	Yes	DPAK/0~125	可调整的3端正电压稳压器	1.59	1.53	1.40
LM317MBDTG	1.2~37	500	3.5	40	Yes	8SOIC/-40~125	可调整的3端正电压稳压器	3.70	3.59	3.33
LM317MBSTT3G	1.2~37	500	3.5	40	Yes	TO-223/-40~125	可调整的3端正电压稳压器	4.00	3.88	3.60
LM317MBDTRKG	1.2~37	500	3.5	40	Yes	4DPAK/-40~125	可调整的3端正电压稳压器	4.10	3.90	3.49
LM317MBTG	1.2~37	500	3.5	40	Yes	TO-220/-40~125	可调整的3端正电压稳压器	2.90	2.78	2.55
LM317MDTRK	1.2~37	500	3.5	40	Yes	3DPAK/0~125	可调整的3端正电压稳压器	3.40	3.30	3.06
LM317MDTRKG	1.2~37	500	3.5	40	Yes	DPAK/0~125	可调整的3端正电压稳压器	3.00	2.90	2.70
LM317MSTT3G	1.2~37	500	3.5	40	Yes	TO-223/0~125	可调整的3端正电压稳压器	3.80	3.69	3.42
LM317MTG	1.2~37	500	3.5	40	Yes	TO-220/0~125	可调整的3端正电压稳压器	2.60	2.50	2.34
LM317TG	1.2~37	1500	3.5	40	Yes	TO-220/-40~125	可调整的3端正电压稳压器	1.99	1.80	1.70
LM337BD2TG	-1.2~37	1500	3.5	-40	Yes	3D2PAK/-40~125	可调整的3端负电压稳压器	6.30	6.10	5.67
LM337BTG	-1.2~37	1500	3.5	-40	Yes	TO-220/-40~125	可调整的3端负电压稳压器	4.10	3.98	3.69
LM337D2T	-1.2~37	1500	3.5	-40	Yes	3D2PAK/0~125	可调整的3端负电压稳压器	6.70	6.50	6.03
LM337D2TG	-1.2~37	1500	3.5	-40	Yes	3D2PAK/0~125	可调整的3端负电压稳压器	5.70	5.53	5.13
LM337TG	-1.2~37	1500	3.5	-40	Yes	TO-220/0~125	可调整的3端负电压稳压器	4.00	3.88	3.60
NCV317BD2TG	1.2~37	1500	3.5	40	Yes	3D2PAK/-55~150	1.5A可调稳压器	8.40	8.06	7.31
NCV317BTG	1.2~37	1500	3.5	40	Yes	TO-220/-55~150	1.5A可调稳压器	3.10	2.98	2.70

可调分流电压稳压器

产品型号	输出电压 最小值(V)	输出电压 最大值(V)	容限 (%)	输出电流 最大值(mA)	输入电压 最小值(V)	输入电压 最大值(V)	温度系数最大 值(ppm/°C)	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
										1	25	100
NCV431AIDMR2G	2.5	36	1.0	100	2.5	36	50	Micro8/-40~125	3端可调精密分流稳压器	2.10	2.00	1.83
NCV431AIDR2G	2.5	36	1.0	100	2.5	36	50	SOIC-8/-40~125	3端可调精密分流稳压器	2.10	2.00	1.83

6.1.2 TI 公司产品 新!

固定输出稳压器

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 最大值 (mA)	静态电流 最大值 (mA)	压差最大 值(V)	压差典 型值(V)	输入电压 最大值(V)	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
									1	25	100
UA78L05ACD	5.0	100	6.0	2.0	1.7	20	SOIC-8/0~125	5V,100mA电压稳压器	1.30	1.14	1.08
UA78L05ACPK	5.0	100	6.0	2.0	1.7	20	SOT89-3/0~125	5V,100mA电压稳压器	1.90	1.71	1.61
UA78M05IDCY	5.0	500	6.0	2.0	2.0	25	SOT223-4/-40~125	5V,500mA电压稳压器	3.20	3.00	2.82
UA7805CKC	5.0	1500	8.0	2.5	2.0	25	TO-220/0~125	5V通用大电流正电压稳压器	4.40	4.05	3.63
UA78L05CLP	5.0	100	3.8	3.0	2.0	20	TO-92/0~125	通用低电流正电压稳压器	1.10	1.05	0.94
UA78L06ACLP	6.2	100	6.0	2.3	1.7	20	TO-92/0~125	6V通用小电流正电压稳压器	1.00	0.88	0.80
UA78L09CLP	9.0	100	6.0	3.0	1.7	24	TO-92/0~125	9V通用小电流正电压稳压器	1.60	1.55	1.50
UA7810CKC	10	1500	8.0	2.5	2.0	30	TO-220/0~125	10V通用大电流正电压稳压器	4.20	4.05	3.60
UA78L12ACPK	12	100	6.0	2.75	2.5	27	SOT89-3/0~125	12V,100mA电压稳压器	1.40	1.33	1.20
UA7812CKC	12	1500	8.0	2.5	2.0	30	TO-220/0~125	12V通用大电流正电压稳压器	1.80	1.70	1.55
UA7815CKC	15	1500	8.0	2.5	2.0	30	TO-220/0~125	15V通用大电流正电压稳压器	4.00	3.85	3.63
MC79L05ACLP	-5.0	100	6.0	2.0	1.7	-20	TO-92/0~125	小电流负电压稳压器	1.30	1.20	1.08
MC79L12ACLP	-12	100	6.5	2.5	1.7	-27	TO-92/0~125	小电流负电压稳压器	1.30	1.20	1.08
MC79L15ACLP	-15	100	6.5	2.5	1.7	-30	TO-92/0~125	小电流负电压稳压器	0.80	0.75	0.70

可调分流电压稳压器

产品型号	输出电压 最小值(V)	输出电压 最大值(V)	容限 (%)	输出电流最 大值(mA)	输入电压 最小值(V)	输入电压 最大值(V)	温度系数最大 值(ppm/°C)	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
										1	25	100
TL431ACDR	2.5	36	1.0	100	2.5	36	96	SOIC-8/0-70	3端可调精密分流稳压器	1.10	0.84	0.78
TL431ACLP	2.5	36	1.0	100	2.5	36	96	TO92-3/0-70	3端可调精密分流稳压器	0.85	0.79	0.72
TL431QPK	2.5	36	2.0	100	2.5	36	96	SOT89-3/40-125	3端可调精密分流稳压器	2.30	2.14	2.02
TLV431IDBVT	1.24	6	1.5	15	1.24	6	129	SOT23-5/40-85	低压可调精密分流稳压器	5.50	5.43	5.11
TL431ACDBVR	2.5	36	1.0	100	2.5	36	96	SOP-5/0-70	3端可调精密分流稳压器	1.50	1.32	1.23
TL431AIDBVR	2.5	36	1.0	100	2.5	36	96	SOP-5/40-85	3端可调精密分流稳压器	1.60	1.50	1.34
TL431AILP	2.5	36	1.0	100	2.5	36	96	TO-92/40-85	3端可调精密分流稳压器	1.70	1.60	1.50
TL431BILP	2.5	36	0.5	100	2.5	36	96	TO-92/40-85	3端可调精密分流稳压器	2.09	2.01	1.98
TL431CD	2.5	36	2.0	100	2.5	36	96	SOIC-8/0-70	3端可调精密分流稳压器	0.80	0.72	0.70
TL431CDR	2.5	36	2.0	100	2.5	36	96	SOIC-8/0-70	3端可调精密分流稳压器	0.80	0.74	0.70
TL431CLP	2.5	36	2.0	100	2.5	36	96	TO-92/0-70	3端可调精密分流稳压器	0.80	0.75	0.67
TLV431ACDBVR	1.24	6	1.0	15	1.24	6	129	SOP-5/0-70	低压可调精密分流稳压器	1.30	1.24	1.20

可调稳压器

产品型号	输出电压最 小值(V)	输出电压最大 值(V)	输出电流最 大值(mA)	压差最小值 (V)	压差最大值 (V)	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
								1	25	100
LM317DCY	1.2	37	1500	3.0	40	4SOP/0-125	1.5A可调稳压器	2.40	2.25	2.02
LM317KC	1.2	37	1500	3.0	40	TO-220/0-125	3端1.5A可调稳压器	4.10	3.75	3.36
LM317KTER	1.2	37	1500	3.0	40	3PFM/0-125	3端1.5A可调稳压器	4.40	4.05	3.63
LM317MDCYR	1.2	37	500	3.0	40	4SOP/0-125	3端500mA可调稳压器	3.20	3.00	2.69
TL317CLP	1.2	35	100	2.5	35	TO-92/0-125	3端100mA可调稳压器	1.60	1.50	1.34
TL783CKC	1.25	125	700	20	125	TO-220/0-125	高电压大电流可调输出稳压器	10.40	9.60	8.61
UA723CN	2.0	37	150	3.0	38	14PDIP/0-70	可调150mA精密稳压器	3.40	3.24	2.95

6.2 低压差稳压器(LDO)

6.2.1 ON 公司产品 新!

单路固定/可调输出 LDO

产品型号	输出电 压典型 值(V)	输出电 流典型 值(A)	极性	压差 典型值(V)	输入电 压最大 值(V)	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
								1	25	100
CS8182YDF8	ADJ.	0.2	正	0.35@0.2A	26	SOIC-8/40-125	200mA输出电流,带跟踪, 低压差稳压器	13.50	13.14	12.15
CS8183YDWF20	ADJ.	0.2	正	0.35@0.2A	26	SOIC-20/40-125	双200mA输出电流,带跟踪, 低压差稳压器	22.00	22.80	19.14
CS8161YT5G	5.0/12	0.2/0.4	正	0.4	26	TO-220/40-150	两路输出, 带使能控制低压差稳压器	12.00	11.50	10.40
CS8161YTHA5G	5.0/12	0.2/0.4	正	0.4	26	TO-220/40-150	两路输出, 带使能控制低压差稳压器	21.20	20.00	18.40
CS9202YDF8	3.3	0.1	正	0.6@0.1A	26	SOIC-8/40-125	100mA输出电流,不需要输出电容低压差稳压器	19.50	19.00	17.55
CS9202YDFR8G	3.3	0.1	正	1.2	26	SOIC-8/40-85	100mA输出电流,不需要输出电容低压差稳压器	7.40	7.10	6.44
CS8101YDWF20G	5.0	0.1	正	0.4@0.1A	26	SOIC-20/40-125	100mA输出电流, 带复位及使能端	16.30	15.60	14.00
CS8120YD14	5.0	0.3	正	1@0.15A	26	SOIC-14/40-125	300mA输出电流, 带复位及使能端	28.40	27.58	25.56
CS8120YDP5	5.0	0.3	正	1@0.15A	26	D2PAK-5/40-125	300mA输出电流, 带复位及使能端	32.80	31.88	29.52
CS8122YT5G	5.0	0.75	正	0.35	26	TO-220/55-150	750mA输出电流, 带复位输出低压差稳压器	19.00	18.20	16.50
CS8122YTHA5	5.0	0.75	正	0.6@0.5A	26	TO-220H/40-125	750mA输出电流, 带复位输出低压差稳压器	36.90	34.69	32.11
CS8122YTHA5G	5.0	0.75	正	0.35	26	TO-220/55-150	750mA输出电流, 带复位输出低压差稳压器	20.00	19.20	17.40
CS8122YTVAS	5.0	0.75	正	0.6@0.5A	26	TO-220V/40-125	750mA输出电流, 带复位输出低压差稳压器	36.90	34.69	32.11
CS8126-1YDPS7	5.0	0.75	正	0.6@0.5A	26	D2PAK-7/40-125	750mA输出电流, 带复位输出低压差稳压器	30.48	28.65	26.52
CS8126-1YTHA5G	5.0	0.75	正	0.35	26	D2PAK/50-150	750mA输出电流, 带复位输出低压差稳压器	17.00	16.30	14.80
CS8129YT5G	5.0	0.75	正	0.35	26	TO-220/55-150	750mA输出电流, 带复位输出低压差稳压器	22.00	21.00	19.00
CS8140YDW24	5.0	0.5	正	1.25@0.5A	26	SOIC-24/40-125	500mA输出电流, 带复位端,使能端及看门狗	35.62	33.48	30.99
CS8140YN14	5.0	0.5	正	1.25@0.5A	26	PDIP-14/40-125	500mA输出电流, 带复位端,使能端及看门狗	29.93	28.13	26.04
CS8141YDPS7	5.0	0.5	正	1.25@0.5A	26	D2PAK-7/40-125	500mA输出电流, 带复位端,使能端及看门狗	39.84	37.45	34.66
CS8151CGN8G	5.0	0.1	正	0.4	26	PDIP16/55-150	100mA输出电流, 带看门狗、复位输出、唤醒 低压差稳压器	13.40	12.80	11.60
CS8151YDPS7	5.0	0.1	正	0.4@0.1A	26	D2PAK-7/40-125	100mA输出电流, 带看门狗、复位输出、唤醒 低压差稳压器	46.00	44.84	41.40
CS8151YNF16	5.0	0.1	正	0.4@0.1A	26	PDIP-16/40-125	100mA输出电流, 带看门狗、复位输出、唤醒 低压差稳压器	39.98	38.86	35.98
CS8321YT3G	5.0	0.15	正	0.3	26	TO-220/40-150	150mA输出电流低压差稳压器	11.60	11.00	10.00
CS9201YDF8	5.0	0.1	正	0.6@0.1A	26	SOIC-8/40-125	100mA输出电流,不需要输出电容低压差稳压器	19.50	19.00	17.55
L4949DG	5.0	0.1	正	0.2	28	SOIC-8/40-150	100mA输出电流, 带上电复位低压差稳压器	4.40	4.18	3.74
L4949DR2G	5.0	0.1	正	0.2	28	SOIC-8/40-150	100mA输出电流, 带上电复位低压差稳压器	4.00	3.88	3.60
L4949NG	5.0	0.1	正	0.2	28	PDIP-8/40-150	100mA输出电流, 带上电复位低压差稳压器	4.50	4.37	4.05

单路固定/可调输出 LDO (续)

产品型号	输出电压 典型值(V)	输出电流 典型值(A)	极性	压差 典型值(V)	输入电压 最大值(V)	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
								1	25	100
NCP1117DTAG	ADJ.	1.0	正	1.07/0.8A	20	DPAK/0~125	1.0A, 低功耗低压差稳压器	1.99	1.80	1.70
NCP1117DTARKG	ADJ.	1.0	正	1.07/0.8A	20	DPAK/0~125	1.0A, 低功耗低压差稳压器	1.99	1.80	1.70
NCP1117STAT3G	ADJ.	1.0	正	1.07/0.8A	20	SOT-223/0~125	1.0A, 低功耗低压差稳压器	1.99	1.80	1.70
NCP1117ST15T3G	1.5	1.0	正	1.07/0.8A	20	SOT-223/0~125	1.0A, 低功耗低压差稳压器	1.99	1.80	1.70
NCP511SN15T1G	1.5	0.15	正	0.170/0.15A	6.0	SOT23/-40~85	150mA, 低功耗低压差稳压器	2.60	2.50	2.34
NCP512SQ15T1G	1.5	0.08	正	0.25/0.08A	6.0	SC-70/-40~85	80mA, 低功耗低压差稳压器	2.60	2.50	2.34
NCP561SN15T1G	1.5	0.15	正	0.15/0.15A	6.0	SOT23/-40~85	150mA, 低功耗低压差稳压器	2.35	2.26	2.07
NCP1117ST18T3G	1.8	1.0	正	1.07/0.8A	20	SOT-223/0~125	1.0A, 低功耗低压差稳压器	1.99	1.80	1.70
NCP500SN18T1G	1.8	0.15	正	0.165/0.15A	6.0	SOT23/-40~125	150mA, 低功耗低压差稳压器	2.35	2.26	2.07
NCP511SN18T1	1.8	0.15	正	0.16	6	5TSOP-5/-40~85	小静态电流, 使能控制	2.79	2.64	2.42
NCP511SN18T1G	1.8	0.15	正	0.170/0.15A	6.0	SOT23/-40~85	150mA, 低功耗低压差稳压器	2.60	2.50	2.34
NCP512SQ18T1G	1.8	0.08	正	0.25/0.08A	6.0	SC-70/-40~85	80mA, 低功耗低压差稳压器	2.60	2.50	2.34
NCP551SN18T1G	1.8	0.15	正	0.720/0.15A	12	SOT23/-40~85	150mA, 低功耗低压差稳压器	2.35	2.26	2.07
NCP561SN18T1	1.8	0.15	正	0.24@1.5A	6	SOT23-5/-40~85	150mA COMS 低静态电流 低压差稳压器	2.79	2.64	2.42
NCP561SN18T1G	1.8	0.15	正	0.15/0.15A	6.0	SOT23/-40~85	150mA, 低功耗低压差稳压器	2.35	2.26	2.07
NCP562SQ18T1	1.8	0.08	正	0.4	6	4SC82-AB/-40~85	小静态电流, 使能控制	2.79	2.64	2.42
NCP1117ST20T3G	2.0	1.0	正	1.07/0.8A	20	SOT-223/0~125	1.0A, 低功耗低压差稳压器	1.99	1.80	1.70
NCP1117DT25RKG	2.5	1.0	正	1.07/0.8A	20	DPAK/0~125	1.0A, 低功耗低压差稳压器	1.99	1.80	1.70
NCP1117ST25T3G	2.5	1.0	正	1.07/0.8A	20	SOT-223/0~125	1.0A, 低功耗低压差稳压器	1.99	1.80	1.70
NCP500SN25T1G	2.5	0.15	正	0.165/0.15A	6.0	SOT23/-40~125	150mA, 低功耗低压差稳压器	2.35	2.26	2.07
NCP551SN25T1G	2.5	0.15	正	0.720/0.15A	12	SOT23/-40~85	150mA, 低功耗低压差稳压器	2.35	2.26	2.07
NCP561SN25T1G	2.5	0.15	正	0.15/0.15A	6.0	SOT23/-40~85	150mA, 低功耗低压差稳压器	2.60	2.47	2.20
NCP500SN27T1G	2.7	0.15	正	0.165/0.15A	6.0	SOT23/-40~125	150mA, 低功耗低压差稳压器	2.35	2.26	2.07
NCP500SQL27T1G	2.7	0.15	正	0.165/0.15A	6.0	QFN2x2.2/-40~125	150mA, 低功耗低压差稳压器	2.90	2.78	2.55
NCP500SN28T1G	2.8	0.15	正	0.165/0.15A	6.0	SOT23/-40~125	150mA, 低功耗低压差稳压器	2.35	2.26	2.07
NCP511SN28T1G	2.8	0.15	正	0.170/0.15A	6.0	SOT23/-40~85	150mA, 低功耗低压差稳压器	2.60	2.50	2.34
NCP512SQ28T1G	2.8	0.08	正	0.25/0.08A	6.0	SC-70/-40~85	80mA, 低功耗低压差稳压器	2.60	2.50	2.34
NCP551SN28T1G	2.8	0.15	正	0.720/0.15A	12	SOT23/-40~85	150mA, 低功耗低压差稳压器	2.35	2.26	2.07
NCP561SN28T1G	2.8	0.15	正	0.15/0.15A	6.0	SOT23/-40~85	150mA, 低功耗低压差稳压器	2.35	2.26	2.07
NCP562SQ28T1G	2.8	0.08	正	0.25/0.08A	6.0	SC-82AB/-40~85	80mA, 低功耗低压差稳压器	2.35	2.26	2.07
NCP1117DT285RKG	2.85	1.0	正	1.07/0.8A	20	DPAK/0~125	1.0A, 低功耗低压差稳压器	1.99	1.80	1.70
NCP1117ST285T3G	2.85	1.0	正	1.07/0.8A	20	SOT-223/0~125	1.0A, 低功耗低压差稳压器	1.99	1.80	1.70
NCP500SN30T1	3.0	0.15	正	0.17	6	5TSOP-5/-40~85	低噪声, 使能控制, 快速启动20 μ sec	2.60	2.50	2.34
NCP500SN30T1G	3.0	0.15	正	0.165/0.15A	6.0	SOT23/-40~125	150mA, 低功耗低压差稳压器	2.35	2.26	2.07
NCP511SN30T1	3.0	0.15	正	0.2	6	5TSOP-5/-40~85	小静态电流, 使能控制	2.79	2.64	2.42
NCP511SN30T1G	3.0	0.15	正	0.170/0.15A	6.0	SOT23/-40~85	150mA, 低功耗低压差稳压器	2.60	2.50	2.34
NCP512SQ30T1G	3.0	0.08	正	0.25/0.08A	6.0	SC-70/-40~85	80mA, 低功耗低压差稳压器	2.60	2.50	2.34
NCP551SN30T1G	3.0	0.15	正	0.720/0.15A	12	SOT23/-40~85	150mA, 低功耗低压差稳压器	2.60	2.47	2.20
NCP561SN30T1G	3.0	0.15	正	0.15/0.15A	6.0	SOT23/-40~85	150mA, 低功耗低压差稳压器	2.35	2.26	2.07
NCP1117DT33G	3.3	1.0	正	1.07/0.8A	20	DPAK/0~125	1.0A, 低功耗低压差稳压器	1.99	1.80	1.70
NCP1117DT33RK	3.3	1.0	正	1.2	20	3DPAK/0~125	1A输出电流	2.79	2.64	2.42
NCP1117DT33RKG	3.3	1.0	正	1.07/0.8A	20	DPAK/0~125	1.0A, 低功耗低压差稳压器	1.99	1.80	1.70
NCP1117ST33T3	3.3	1.0	正	1.2	20	3SOT-23/0~125	1A输出电流	2.79	2.64	2.42
NCP1117ST33T3G	3.3	1.0	正	1.07/0.8A	20	SOT-223/0~125	1.0A, 低功耗低压差稳压器	1.99	1.80	1.70
NCP3335ADM330R2G	3.3	0.5	正	0.34@0.5A	12	Micro8/-40~125	500mA, 低静态电流, 高精度低压差稳压器	3.40	3.26	2.96
NCP3335DMR2330G	3.3	0.5	正	0.26@0.5A	12	Micro8/-40~125	500mA, 低静态电流, 高精度低压差稳压器	4.20	4.03	3.65
NCP500SN33T1	3.3	0.15	正	0.15	6	5TSOP-5/-40~85	低噪声, 使能控制, 快速启动20 μ sec	2.98	2.70	2.39
NCP500SN33T1G	3.3	0.15	正	0.165/0.15A	6.0	SOT23/-40~125	150mA, 低功耗低压差稳压器	2.35	2.26	2.07
NCP511SN33T1	3.3	0.15	正	0.2	6	5TSOP-5/-40~85	小静态电流, 使能控制	2.79	2.64	2.42
NCP511SN33T1G	3.3	0.15	正	0.170/0.15A	6.0	SOT23/-40~85	150mA, 低功耗低压差稳压器	2.60	2.50	2.34
NCP512SQ33T1G	3.3	0.08	正	0.25/0.08A	6.0	SC-70/-40~85	80mA, 低功耗低压差稳压器	2.60	2.50	2.34
NCP551SN33T1G	3.3	0.15	正	0.720/0.15A	12	SOT23/-40~85	150mA, 低功耗低压差稳压器	2.35	2.26	2.07
NCP561SN33T1G	3.3	0.15	正	0.15/0.15A	6.0	SOT23/-40~85	150mA, 低功耗低压差稳压器	2.60	2.47	2.20
NCP1117DT50RK	5.0	1.0	正	1.2	20	3DPAK/0~125	1A输出电流	2.79	2.64	2.42
NCP1117DT50RKG	5.0	1.0	正	1.07/0.8A	20	DPAK/0~125	1.0A, 低功耗低压差稳压器	1.99	1.80	1.70
NCP1117ST50T3G	5.0	1.0	正	1.07/0.8A	20	SOT-223/0~125	1.0A, 低功耗低压差稳压器	1.99	1.80	1.70
NCP500SN50T1	5.0	0.15	正	0.12	6	5TSOP-5/-40~85	低噪声, 使能控制, 快速启动20 μ sec	2.60	2.50	2.34
NCP500SQL50T1G	5.0	0.15	正	0.165/0.15A	6.0	QFN2x2.2/-40~125	150mA, 低功耗低压差稳压器	2.90	2.78	2.55
NCP511SN50T1	5.0	0.15	正	0.2	6	5TSOP-5/-40~85	小静态电流, 使能控制	2.79	2.64	2.42
NCP511SN50T1G	5.0	0.15	正	0.2	6.0	5TSOP-5/-40~85	小静态电流, 使能控制	2.60	2.50	2.34
NCP551SN50T1G	5.0	0.15	正	0.720/0.15A	12	SOT23/-40~85	150mA, 低功耗低压差稳压器	2.35	2.26	2.07

单路固定/可调输出 LDO (续)

产品型号	输出电压 典型值(V)	输出电流 典型值(A)	极性	压差 典型值(V)	输入电压 最大值(V)	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
								1	25	100
NCP565D2TR4G	ADJ.	1.5	正	0.9/1.5A	9.0	D2PAK/-40~125	1.5A, 低功耗低压差稳压器	6.00	5.76	5.22
NCP5661DTADJRKG	ADJ.	1000	正	—	18	DPAK/-40~125	1.0A, 低功耗低压差稳压器	4.20	4.03	3.65
NCP5662DSADJR4G	ADJ.	2000	正	1.0/2A	9.0	D2PAK/-40~125	2.0A, 低输出电压超快低压差稳压器	6.20	5.95	5.39
NCP5663DSADJR4G	ADJ.	3.0	正	1.0/3.0A	9.0	D2PAK/-40~125	3.0A, 低功耗低压差稳压器	7.20	6.90	6.26
NCP600SNADJT1G	ADJ.	0.15	正	0.15/0.15A	6	TSOP-5/-65~150	高性能, 低功耗, 带使能低压差稳压器	2.20	2.10	1.90
NCP630AD2T	ADJ.	3.0	正	1.25@3.0A	12	D2PAK/-40~125	3.0A可调输出带有负载保护低压差稳压器	8.50	8.00	7.50
NCP630AD2TR4G	ADJ.	3.0	正	1.25@3.0A	12	D2PAK/-40~125	3.0A可调输出带有负载保护低压差稳压器	5.60	5.38	4.87
NCV1117DTARKG	ADJ.	1.0	正	1.07@0.8A	20	DPAK/-40~125	1000mA, 低压差稳压器	3.10	2.98	2.70
NCV1117STAT3G	ADJ.	1.0	正	1.07@0.8A	20	DPAK/-40~125	1000mA, 低压差稳压器	3.10	2.98	2.70
NCV2951ACDR2G	ADJ.	0.1	正	0.35/0.1A	30	SOIC08/-40~125	100mA, 低功耗低压差稳压器	3.40	3.26	2.96
NCV8501DADJ	ADJ.	0.15	正	0.4/0.15A	45	SOIC-8/-40~85	150mA, 低压差稳压器, 带使能, 延时复位	9.99	9.20	8.80
NCV8502DADJ	ADJ.	0.15	正	0.4/0.15A	45	SOIC-8/-40~85	150mA, 低压差稳压器, 带延时, 可调复位	9.99	9.20	8.80
NCP565D2T12G	1.2	1.5	正	0.9/1.5A	9.0	D2PAK/-40~125	1.5A, 低功耗低压差稳压器	6.00	5.76	5.22
NCP565D2T12R4G	1.2	1500	正	0.9/1.5A	9.0	D2PAK/-40~125	1.5A, 低功耗低压差稳压器	6.00	5.76	5.22
NCP5661DT12RKG	1.2	1.0	正	—	18	DPAK/-40~125	1.0A, 低功耗低压差稳压器	4.20	4.03	3.65
NCP584HSN12T1G	1.2	0.2	正	0.20@0.2A	6.5	SOT-23/-40~85	200mA, 低静态电流低压差稳压器	2.79	2.64	2.42
NCP585DSN12T1G	1.2	0.3	正	0.20@0.3A	6.5	SOT-23/-40~85	300mA, 低静态电流低压差稳压器	3.00	2.90	2.70
NCP563SQ15T1G	1.5	0.08	正	0.25/0.08A	6.0	SC-82AB/-40~85	80mA, 低功耗低压差稳压器	2.35	2.26	2.07
NCP5663DS15R4G	1.5	3.0	正	1.0/3.0A	9.0	D2PAK/-40~125	3.0A, 低功耗低压差稳压器	7.20	6.90	6.26
NCV1117ST15T3G	1.5	1.0	正	1.07@0.8A	20	SOT-223/-40~125	1000mA, 低压差稳压器	3.10	2.98	2.70
NCV551SN15T1G	1.5	0.15	正	0.13@0.15A	6	TSOP-5/-40~125	150 mA CMOS 低静态电流LDO	2.10	2.00	1.83
NCP563SQ18T1G	1.8	80	正	0.25/0.08A	6.0	SC-82AB/-40~85	80mA, 低功耗低压差稳压器	2.35	2.26	2.07
NCP585DSN18T1G	1.8	0.3	正	0.20@0.3A	6.5	SOT-23/-40~85	300mA, 低静态电流低压差稳压器	3.00	2.90	2.70
NCP585HSN18T1G	1.8	300	正	0.20@0.3A	6.5	SOT-23/-40~85	300mA, 低静态电流低压差稳压器	3.00	2.90	2.70
NCP585LSN18T1G	1.8	0.3	正	0.20@0.3A	6.5	SOT-23/-40~85	300mA, 低静态电流低压差稳压器	3.00	2.90	2.70
NCP612SQ18T1G	1.8	0.1	正	0.42@0.1A	6.0	SC-70/-40~85	100mA, 低静态电流低压差稳压器	2.60	2.47	2.20
NCV551SN18T1G	1.8	0.15	正	0.13@0.15A	6	TSOP-5/-40~125	150 mA CMOS 低静态电流LDO	2.10	2.00	1.83
NCV1117ST20T3G	2.0	1.0	正	1.07@0.8A	20	SOT-223/-40~125	1000mA, 低压差稳压器	3.10	2.98	2.70
NCV1117ST25T3G	2.5	1.0	正	1.07@0.8A	20	SOT-223/-40~125	1000mA, 低压差稳压器	3.10	2.98	2.70
NCV551SN25T1G	2.5	0.15	正	0.13@0.15A	6	TSOP-5/-40~125	150 mA CMOS 低静态电流LDO	2.10	2.00	1.83
NCP583SQ28T1G	2.8	0.15	正	0.25/0.15A	6.0	SC-82AB/-40~85	150mA, 超低静态电流低压差稳压器	2.90	2.78	2.55
NCP583XV18T2G	2.8	0.15	正	0.25/0.15A	6.0	SOT-563/-40~85	150mA, 超低静态电流低压差稳压器	3.40	3.23	2.89
NCP612SQ28T1G	2.8	0.1	正	0.25@0.1A	6.0	SC-70/-40~85	100mA, 低静态电流低压差稳压器	2.60	2.47	2.20
NCP562SQ30T1	3.0	0.08	正	0.2	6	4SC82-AB/-40~85	小静态电流, 使能控制	2.79	2.64	2.42
NCP580SQ30T1G	3.0	0.12	正	0.18/0.12A	6.5	SC-82AB/-40~85	120mA, 低功耗低压差稳压器	2.35	2.26	2.07
NCP582LSQ30T1G	3.0	0.15	正	0.22@0.15A	6.5	SC-82AB/-40~85	150mA, 高速, 低噪声低压差稳压器	2.35	2.26	2.07
NCP583SQ30T1G	3.0	0.15	正	0.25/0.15A	6.0	SC-82AB/-40~85	150mA, 超低静态电流低压差稳压器	2.90	2.78	2.55
NCP583XV30T2G	3.0	0.15	正	0.25/0.15A	6.0	SOT-563/-40~85	150mA, 超低静态电流低压差稳压器	3.40	3.23	2.89
NCP612SQ30T1G	3.0	0.1	正	0.23@0.1A	6.0	SC-70/-40~85	100mA, 低静态电流低压差稳压器	2.60	2.47	2.20
NCP562SQ33T1	3.3	0.08	正	0.19	6	4SC82-AB/-40~85	小静态电流, 使能控制	2.79	2.64	2.42
NCP562SQ33T1G	3.3	0.08	正	0.25/0.08A	6.0	SC-82AB/-40~85	80mA, 低功耗低压差稳压器	2.35	2.26	2.07
NCP583XV33T2G	3.3	0.15	正	0.25/0.15A	6.0	SOT-563/-40~85	150mA, 超低静态电流低压差稳压器	3.40	3.23	2.89
NCP612SQ33T1G	3.3	0.1	正	0.20@0.1A	6.0	SC-70/-40~85	100mA, 低静态电流低压差稳压器	2.35	2.26	2.07
NCP623DM-33R2G	3.3	0.15	正	0.18@0.15A	12	Micro8/-40~85	150mA, 低静态电流低压差稳压器	3.20	3.10	2.88
NCV1117DT33T5G	3.3	1.0	正	1.07@0.8A	20	DPAK/-40~125	1000mA, 低压差稳压器	3.10	2.98	2.70
NCV1117ST33T3G	3.3	1.0	正	1.07@0.8A	20	SOT-223/-40~125	1000mA, 低压差稳压器	3.10	2.98	2.70
NCV551SN33T1G	3.3	0.15	正	0.13@0.15A	6	TSOP-5/-40~125	150 mA CMOS 低静态电流LDO	2.10	2.00	1.83
NCV8502D33R2G	3.3	0.15	正	0.4 @0.15A	45	SOIC-8 /-40~150	低功耗 150 mA LDO带DELAY, 可调 RESET功能	5.40	5.18	4.70
NCV8503PW33R2G	3.3	0.4	正	0.4 @0.4A	45	SOIC16 /-40~150	低功耗 400 mA LDO带DELAY, 可调 RESET功能	7.20	6.90	6.26
NCV8504PW33R2G	3.3	0.4	正	0.4 @0.4A	45	SOIC16 /-40~150	低功耗 400 mA LDO带DELAY, 可调 RESET功能	7.00	6.72	6.09
NCP562SQ50T1	5.0	0.08	正	0.14	6	4SC82-AB/-40~85	小静态电流, 使能控制	2.79	2.64	2.42
NCP562SQ50T1G	5.0	0.08	正	0.25/0.08A	6.0	SC-82AB/-40~85	80mA, 低功耗低压差稳压器	2.35	2.26	2.07
NCV1117DT50RKG	5.0	1.0	正	1.07@0.8A	20	DPAK/-40~125	1000mA, 低压差稳压器	3.10	2.98	2.70
NCV4275DSR4G	5.0	0.45	正	0.25/0.45A	45	D2PAK/-40~125	450mA, 低功耗低压差稳压器	6.20	5.95	5.39
NCV4275DTRKG	5.0	0.45	正	0.25/0.45A	45	DPAK/-40~125	450mA, 低功耗低压差稳压器	5.60	5.38	4.87
NCV4279D2R2G	5.0	0.15	正	0.25/0.1A	16	SOIC-8/-40~85	5.0V, 150mA低压差稳压器, 带延时可调复位	4.40	4.22	3.83
NCV4299D1R2G	5.0	0.15	正	0.22/0.1A	45	SOIC-8/-40~125	150mA, 低功耗低压差稳压器	4.60	4.42	4.00
NCV551SN50T1G	5.0	0.15	正	0.13@0.15A	6	TSOP-5/-40~125	150 mA CMOS 低静态电流LDO	2.10	2.00	1.83
NCV8508DW50	5.0	0.25	正	0.45/0.15A	45	SOIC-8EP/-40~85	5.0V, 250mA低压差稳压器, 带WDT, 复位	26.00	24.70	22.62
NCV8508DW50G	5.0	0.25	正	0.45@0.25A	45	SO-16/-40~150	5.0V, 250 mA LDO 带看门狗和 RESET	7.20	6.90	6.26
NCV8508DW50R2G	5.0	0.25	正	0.45@0.25A	45	SO-16/-40~150	5.0V, 250 mA LDO 带看门狗和 RESET	7.20	6.90	6.26

双路固定/可调输出 LDO

产品型号	输出1典型值(V)	输出2典型值(V)	输出电流典型值(A)	极性	压差典型值(V)	输入电压最大值(V)	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
									1	25	100
MC33567D-1R2G	1.818	1.515	外接MOSFET决定 MOSFET决定	正	0.11	7.0	8SOIC/0-80	双超低噪声LDO控制器	4.60	4.42	4.00
CS8363YDPS7	3.3	Adj	0.1/0.25	正	—	26	D2PAK-7/-40-125	3.3V/100 mA,adj/250mA,带使能端和复位端	25.50	24.84	22.95
CS8481YDP5	3.3	5.0	0.25/0.1	正	0.16	26	D2PAK-5/-40-125	3.3V/0.25A,5.0V/0.1A,带使能端	36.50	35.63	33.58
NCP5504DTRKG	3.3	Adj	0.25/0.25	正	0.25@0.25A	12	DPAK/-40-125	双输出250mA, 低静态电流低压差稳压器	3.20	3.07	2.78
CS8371ET7	8.0	5.0	1.0/0.25	正	—	26	TO-220/-40-125	8.0V/1A,5.0j/250mA,带独立的使能端	22.50	26.60	19.58

多路固定/可调输出 LDO

产品型号	输出电压1(V)/输出电流1典型值(mA)	输出电压2(V)/输出电流2典型值(mA)	输出电压3(V)/输出电流3典型值(mA)	输出电压4(V)/输出电流4典型值(mA)	输出电压5(V)/输出电流5典型值(mA)	输入电压最小值(V)	输入电压最大值(V)	压差典型值(mV)	静态电流典型值(mA)	容限(%)	关断功能	输出电容(μF)	输出电容类型	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
																1	25	100
NCP4523G1T1G	Vcc-1/150	Vcc-1/80	Vcc-1/80	—	—	—	6	220-350(输出1) 160-240(其它输出)	0.0001/CH	2	YES	—	—	8SSOP/-40-85	CMOS, 3路输出LDO	9.00	8.73	8.10
NCV8509PDW18	3.3/0.115	1.8/0.1	—	—	—	6	18	400@0.1A	5	1	YES	—	—	SOIC16W/-40-125	双低压差稳压器	28.50	27.08	24.80
MC33765DTBG	2.8v/30	2.8v/40	2.8v/50	2.8v/150	2.8v/60	3.0	5.3	0.17(输出4) 0.11(其它输出)	—	—	YES	—	—	16TSSOP/-40-85	低压差, 低噪声, 5路输出	15.00	14.40	13.00

6.2.2 TI 公司产品

单路固定输出 LDO

产品型号	输出电压(V)	输出电流典型值(A)	输入电压最小值(V)	输入电压最大值(V)	压差典型值(mV)	静态电流典型值(mA)	容限(%)	关断功能	输出电容(μF)	输出电容类型	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
													1	25	100
TPS72118DBVT	1.8	150	1.8	5.5	150	0.1	2	Yes	0.1	陶瓷	5SOP/-40-125	低功耗, 极低压差PMOS稳压器	6.40	6.04	5.49
REG104FA-2.5KTTT	2.5	1000	3.5	6	230	0.6	2	Yes	不限	不限	5PFM/-40-85	DMOS1000mA低压差稳压器	36.80	34.91	32.41
TPS71025D	2.5	500	3.5	10	330	0.29	2	Yes	4.7	钽	8SOIC/-40-125	极低压差PMOS稳压器	19.50	18.41	16.73
TPS71025P	2.5	500	3.5	10	330	0.29	2	Yes	4.7	钽	8PDIP/-40-125	极低压差PMOS稳压器	18.70	17.74	16.18
REG113EA-3/250	3.0	400	1.8	10	250	0.85	1.5	Yes	10	不限	8VSSOP/-40-85	DMOS400mA低压差稳压器	15.60	14.73	13.39
TPS7330QD	3.0	500	3.5	10	267	0.29	2	Yes	10	钽	SOIC-8/-40-125	单输出低压差稳压器	15.50	14.55	13.51
TPS7330QP	3.0	500	3.5	10	267	0.29	2	Yes	10	钽	PDIP-8/-40-125	单输出低压差稳压器	16.80	15.75	14.85
REG1117-3.3	3.3	800	3.8	15	1100	4	1	No	10	钽	4SOP/0-125	800mA低压差稳压器, 输出固定	10.00	9.25	8.40
REG113EA-3.3/250	3.3	400	1.8	10	250	0.85	1.5	Yes	10	不限	8VSSOP/-40-85	DMOS400mA低压差稳压器	15.60	14.02	12.80
TPS7133QD	3.3	500	3.54	10	235	0.29	2	Yes	10	钽	8SOIC/-40-125	极低压差PMOS稳压器	18.70	17.52	16.00
TPS7133QP	3.3	500	3.54	11	235	0.29	2	Yes	10	钽	8PDIP/-40-125	极低压差PMOS稳压器	18.70	17.52	16.00
TPS7233QP	3.3	250	3.98	10	360	0.18	2	Yes	10	钽	8PDIP/-40-125	低功耗, 极低压差PMOS稳压器	9.40	8.41	7.70
TPS7333QDR	3.3	500	3.77	10	235	0.34	2	Yes	10	钽	8SOIC/-40-125	单输出低压差稳压器	14.50	13.76	13.10
TPS7333QP	3.3	500	3.77	10	235	0.34	2	Yes	10	钽	8PDIP/-40-125	单输出低压差稳压器	14.80	13.88	12.70
TPS75233QPWP	3.3	2000	3.51	5	210	0.08	2	Yes	47	钽	20HTSSOP/-40-125	快速瞬态响应2A低压差稳压器	28.10	25.23	23.00
TPS75333QPWP	3.3	1500	3.46	5	160	0.08	2	Yes	47	钽	20HTSSOP/-40-125	单输出低压差稳压器	26.60	23.83	21.70
TPS75433QPWP	3.3	2000	3.51	5	210	0.08	2	Yes	47	钽	20HTSSOP/-40-125	快速瞬态响应2A低压差稳压器	27.30	25.77	23.43
TPS75533KTTT	3.3	5000	3.55	5.5	250	0.13	3	Yes	47	钽	5PFM/-40-125	3.3V, 5A 带输出电压检测的极低压差稳压器	52.00	48.96	46.36
REG1117-5	5.0	800	3.8	15	1100	4	1	No	10	钽	4SOP/0-125	800mA和1A 低压差稳压器, 输出固定	10.30	9.72	8.84
REG113EA-5/250	5.0	400	1.8	10	250	0.85	1.5	Yes	10	不限	8VSSOP/-40-85	DMOS400mA低压差稳压器	15.60	14.73	13.39
TL750L05CLP	5.0	150	6	26	600	10	4	No	10	钽	3TO/SOT/0-125	5V, 低压差pnp, 小电流稳压器	2.90	2.80	2.55
TPS7150QD	5.0	500	5.15	11	146	0.29	2	Yes	10	钽	8SOIC/-40-125	极低压差PMOS稳压器	19.50	17.52	16.00
TPS7150QP	5.0	500	5.15	11	146	0.29	2	Yes	10	钽	8PDIP/-40-125	极低压差PMOS稳压器	18.70	17.52	15.98
TPS7250QD	5.0	250	5.41	10	190	0.18	2	Yes	10	钽	8SOIC/-40-125	低功耗, 极低压差PMOS稳压器	8.80	8.41	7.70
TPS7250QDR	5.0	250	5.41	10	190	0.18	2	Yes	10	钽	8SOIC/-40-125	低功耗, 极低压差PMOS稳压器	8.80	8.41	7.70
TPS7250QP	5.0	250	5.41	10	190	0.18	2	Yes	10	钽	8PDIP/-40-125	低功耗, 极低压差PMOS稳压器	9.60	9.16	8.60
TPS7350QD	5.0	500	5.33	10	146	0.34	2	Yes	10	钽	8SOIC/-40-125	单输出低压差稳压器	14.80	13.88	12.66
TPS7350QDR	5.0	500	5.33	10	146	0.34	2	Yes	10	钽	8SOIC/-40-125	单输出低压差稳压器	14.80	13.88	12.66
TPS7350QP	5.0	500	5.33	10	146	0.34	2	Yes	10	钽	8PDIP/-40-125	单输出低压差稳压器	14.80	13.88	12.66
TL750L08CLP	8.0	150	9	26	600	10	4	No	10	钽	3TO/SOT/0-125	8V, 低压差pnp, 小电流稳压器	2.60	2.51	2.27
TL750L12CLP	12	150	13	26	600	10	4	No	10	钽	3TO/SOT/0-125	12V, 低压差pnp, 小电流稳压器	2.80	2.55	2.29

单路固定输出 LDO (续)

产品型号	输出电压 (V)	输出电 流典型 值(mA)	输入电 压最小 值(V)	输入电 压最大 值(V)	压差典 型值 (mV)	静态电 流典型 值(mA)	容 限 (%)	关断 功能	输出 电容 (μ F)	输出 电容 类型	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
													1	25	100
TPS77516D	1.6	500	2.7	10	169	0.09	2	Yes	10	钽	8SOIC/40~125	500mA带低电压复位输出的极低压差稳压器	14.70	14.04	12.67
TPS76318DBVR	1.8	150	2.7	10	180	0.09	3.7	Yes	4.7	钽	5SOP/40~125	低功耗,150mA低压差线性稳压器	3.30	3.09	2.81
TPS76718QD	1.8	1000	2.7	10	230	0.09	2	Yes	10	钽	8SOIC/40~125	单输出低压差稳压器	17.20	15.42	14.10
TPS76325DBVT	2.5	150	2.7	10	360	0.09	3.7	Yes	4.7	钽	5SOP/40~125	低功耗,150mA低压差线性稳压器	3.10	2.98	2.72
TPS77525D	2.5	500	2.7	10	169	0.09	2	Yes	10	钽	8SOIC/40~125	500mA带低电压复位输出的极低压差稳压器	15.50	14.60	13.83
TPS76928DBVT	2.8	100	2.922	10	122	0.018	3	Yes	4.7	钽	5-SOT23/40~125	超低功耗100mA低压差2.8V线性稳压器	4.50	3.97	3.77
TPS76030DBVR	3.0	50	3.2	16	120	0.85	2.3	Yes	2.2	钽	5SOP/40~125	低功耗50mA低压差3.0V线性稳压器	4.98	4.43	4.09
TPS76030DBVT	3.0	50	3.2	16	120	0.85	2.3	Yes	2.2	钽	5SOP/40~125	低功耗50mA低压差3.0V线性稳压器	4.98	4.43	4.09
TPS76130DBVT	3.0	100	3.35	16	170	2.6	2.3	Yes	4.7	钽	5SOP/40~125	低功耗100mA低压差3.0V线性稳压器	5.80	5.45	4.95
TPS76330DBVR	3.0	150	3.32	10	322	0.09	3.75	Yes	4.7	钽	5SOP/40~125	低功耗,150mA低压差线性稳压器	3.10	2.97	2.70
TPS76430DBVT	3.0	150	3.32	10	360	0.09	3.7	Yes	4.7	钽	5SOP/40~125	低功耗低噪声150mA低压差3.0V线性稳压器	3.70	3.48	3.23
TPS76630D	3.0	250	3.31	10	270	0.04	3	Yes	4.7	钽	8SOIC/40~125	超低静态电流250mA低压差稳压器	6.20	5.61	5.10
TPS76930DBVT	3.0	100	3.12	10	115	0.02	3	Yes	4.7	钽	5SOP/40~125	超低功耗100mA低压差3.0V线性稳压器	3.60	3.36	3.10
TPS77030DBVT	3.0	50	3.06	10	57	0.02	3	Yes	4.7	陶瓷	5SOP/40~125	超低功耗50mA低压差3.0V线性稳压器	4.50	4.06	3.70
TPS75833KC	3.3	3000	2.8	5.5	150	0.13	3	Yes	47	钽	5TO/SOT/40~125	3A快速瞬态响应3.3V低压差稳压器	41.20	39.11	36.31
TPS75833KTTT	3.3	3000	2.8	5.5	150	0.125	3	Yes	47	钽	5PFM/40~125	3A快速瞬态响应3.3V低压差稳压器	48.00	45.04	42.50
TPS76033DBVT	3.3	50	3.5	16	120	0.85	3	Yes	2.2	钽	5SOP/40~125	低功耗50mA低压差3.3V线性稳压器	5.00	4.43	4.09
TPS76133DBVR	3.3	100	3.68	16	170	2.6	3	Yes	4.7	钽	5SOP/40~125	低功耗100mA低压差3.3V线性稳压器	5.80	5.45	4.95
TPS76133DBVT	3.3	100	3.68	16	170	2.6	3	Yes	4.7	钽	5SOP/40~125	低功耗100mA低压差3.3V线性稳压器	5.80	5.19	4.70
TPS76333DBVR	3.3	150	3.3	10	300	0.09	3.7	Yes	4.7	钽	5SOP/40~125	低功耗,150mA低压差线性稳压器	3.10	2.98	2.72
TPS76333DBVT	3.3	150	3.3	10	300	0.09	3.7	Yes	4.7	钽	5SOP/40~125	低功耗,150mA低压差线性稳压器	3.20	3.00	2.82
TPS76433DBVT	3.3	150	3.3	10	300	0.09	3.7	Yes	4.7	钽	5SOP/40~125	低功耗低噪声150mA低压差3.3V线性稳压器	3.70	3.48	3.23
TPS76633D	3.3	250	3.53	10	230	0.04	3	Yes	4.7	钽	8SOIC/40~125	超低静态电流250mA低压差稳压器	6.20	5.61	5.11
TPS76733QD	3.3	1000	3.65	10	350	0.09	2	Yes	10	钽	8SOIC/40~125	单输出低压差稳压器	17.20	15.42	14.10
TPS767D318PWP	3.3	1000	3.65	10	350	0.85	2	Yes	10	钽	28HTSSOP/40~125	双输出低压差3.3V/1.8V电压稳压器	30.50	28.03	25.60
TPS767D325PWP	3.3	1000	3.65	10	350	0.85	2	Yes	10	钽	28HTSSOP/40~125	双输出低压差3.3V/2.5V电压稳压器	30.50	28.97	26.90
TPS76833QD	3.3	1000	3.65	10	350	0.09	2	Yes	10	钽	8SOIC/40~125	快速瞬态响应1A低压差3.3V线性稳压器	14.10	12.62	11.50
TPS76833QPWP	3.3	1000	3.65	10	350	0.09	2	Yes	10	钽	20HTSSOP/40~125	快速瞬态响应1A低压差3.3V线性稳压器	14.10	12.62	11.50
TPS76933DBVT	3.3	100	2.7	5.5	38	0.17	2	Yes	4.7	钽	5SOP/40~125	超低功耗100mA低压差3.3V线性稳压器	3.60	3.41	3.11
TPS77133DGK	3.3	150	3.42	10	115	0.09	2	Yes	10	陶瓷	8VSSOP/40~125	快速瞬态响应150mA低压差3.3V稳压器,带上电复位	9.40	8.84	8.03
TPS77333DGK	3.3	250	3.5	10	200	0.09	2	Yes	10	陶瓷	8VSSOP/40~125	快速瞬态响应250mA低压差3.3V稳压器,带上电复位	10.90	10.31	9.37
TPS76038DBVR	3.8	50	4	16	120	0.85	2.6	Yes	2.2	钽	5SOP/40~125	低功耗50mA低压差3.8V线性稳压器	5.80	5.64	5.10
TPS76050DBVR	5.0	50	5.2	16	120	0.85	2	Yes	2.2	钽	5SOP/40~125	低功耗50mA低压差5.0V线性稳压器	4.98	4.43	4.09
TPS76150DBVT	5.0	100	5.38	16	170	2.6	2	Yes	4.7	钽	5SOP/40~125	低功耗100mA低压差5.0V线性稳压器	5.80	5.19	4.73
TPS76350DBVR	5.0	150	5.18	10	180	0.09	4	Yes	4.7	钽	5SOP/40~125	低功耗,150mA低压差线性稳压器	3.20	2.91	2.66
TPS76650D	5.0	250	5.14	10	140	0.04	3	Yes	4.7	钽	8SOIC/40~125	超低静态电流250mA低压差稳压器	6.80	6.41	6.00
TPS76750QD	5.0	1000	5.23	10	230	0.09	2	Yes	10	钽	8SOIC/40~125	单输出低压差稳压器	17.20	15.42	14.10
TPS76850QD	5.0	1000	5.23	10	230	0.09	2	Yes	10	钽	8SOIC/40~125	快速瞬态响应1A低压差5.0V线性稳压器	14.10	12.62	11.50
TPS76950DBVT	5.0	100	5.07	10	71	0.02	3	Yes	4.7	钽	5SOP/40~125	超低功耗100mA低压差5.0V线性稳压器	3.60	3.41	3.11
TPS77350DGK	5.0	250	5.13	10	125	0.09	2	Yes	10	陶瓷	8VSSOP/40~125	快速瞬态响应250mA低压差5.0V稳压器,带上电复位	10.90	10.31	9.37

单路固定输出 LDO (续)

产品型号	输出电压 (V)	输出电 流典型 值(mA)	输入电 压最小 值(V)	输入电 压最大 值(V)	压差典 型值 (mV)	静态电 流典型 值(mA)	容 限 (%)	关断 功能	输出 电容 (μ F)	输出 电容 类型	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
													1	25	100
TPS79418DGNT	1.8	250	2.7	5.5	145	0.17	3	Yes	2.2	陶瓷	8DGN/-40~85	超低噪声,高PSRR快速RF低压差稳压器	10.30	9.99	9.41
TPS79718DCKT	1.8	10	1.8	5.5	105	0	4	No	0.47	陶瓷	5SOP/-40~125	10-mA,1.8-V低功耗低压差稳压器	5.30	4.77	4.35
TPS77533D	2.5	500	3.47	10	169	0.09	2	Yes	10	钽	8SOIC/-40~125	500mA带低电压复位输出的极低压差稳压器	14.80	13.99	12.72
TPS78825DBVT	2.5	150	2.7	10	150	0.02	3	Yes	4.7	陶瓷	5SOP/-40~125	2.5V150mA低噪声低压差稳压器,带可编程浪涌电流控制	5.90	5.60	5.09
TPS79525DCQ	2.5	500	2.7	5.5	110	0.27	2	Yes	1	陶瓷	6SOP/-40~125	500mA,2.5V低功耗LDO	16.40	15.46	14.06
TPS79625KTTT	2.5	1000	2.7	5.5	200	0.31	2	Yes	1	陶瓷	5PFM / -40~125	超低噪声,高PSRR快速RF低压差稳压器	20.30	18.22	16.60
TPS79428DGNT	2.8	250	2.7	5.5	155	0.17	3	Yes	2.2	陶瓷	8HTSSOP / -40~85	超低噪声,高PSRR快速RF低压差稳压器	10.20	9.57	8.70
TPS78930DBVT	3.0	100	3.12	13.5	115	0.02	3	Yes	4.7	陶瓷	5SOP/-40~125	超低功耗低噪声100mA低压差3.0V线性稳压器	4.70	4.42	4.02
TPS79030DBVT	3.0	50	3.06	10	57	0.02	3	Yes	4.7	陶瓷	5SOP/-40~125	超低功耗,低噪声50mA低压差3.0V线性稳压器	5.60	5.30	4.82
TPS79330DBVR	3.0	200	2.7	5.5	112	0.17	2	Yes	2.2	陶瓷	5SOP/-40~125	超低噪声,高PSRR,快速RF200mA低压差稳压器	3.00	2.80	2.56
TPS79430DGNT	3.0	250	2.7	5.5	155	0.17	3	Yes	2.2	陶瓷	6SOP / -40~125	超低噪声,高PSRR快速RF低压差稳压器	10.20	9.57	8.70
TPS79730DCKT	3.0	10	1.8	5.5	110	0	4	No	0.47	陶瓷	5SOP/-40~125	10-mA,3.0-V低功耗低压差稳压器	5.30	4.77	4.30
TPS77633D	3.3	500	3.47	10	169	0.09	2	Yes	10	陶瓷	8SOIC/-40~125	快速瞬态响应500mA低压差3.3V线性稳压器	10.90	9.81	8.90
TPS77633PWP	3.3	500	3.47	10	169	0.09	2	Yes	10	陶瓷	20HTSSOP/-40~125	快速瞬态响应500mA低压差3.3V线性稳压器	10.90	10.31	9.37
TPS77833D	3.3	750	3.56	10	260	0.09	2	Yes	10	陶瓷	8SOIC/-40~125	快速瞬态响应750mA低压差电压稳压器	14.50	13.66	12.80
TPS78833DBVT	3.3	150	2.7	10	150	0.02	3	Yes	4.7	陶瓷	5SOP/-40~125	3.3V150mA低噪声低压差稳压器,带可编程浪涌电流控制	5.90	5.33	4.90
TPS79133DBVT	3.3	100	2.7	5.5	50	170	2	Yes	1	陶瓷	5SOP/-40~125	低噪声,高PSRR	6.20	5.79	5.38
TPS79333DBVR	3.3	200	2.7	5.5	102	0.17	2	Yes	2.2	陶瓷	5SOP/-40~125	超低噪声,高PSRR,快速RF200mA低压差稳压器	3.00	2.80	2.56
TPS79433DCQ	3.3	250	2.7	5.5	145	0.07	3	Yes	2.2	陶瓷	6SOP/-40~125	超低噪声,高PSRR快速RF低压差稳压器	10.20	9.57	8.70
TPS79433DGNT	3.3	250	2.7	5.5	155	0.17	3	Yes	2.2	陶瓷	8HTSSOP / -40~125	超低噪声,高PSRR快速RF低压差稳压器	10.20	9.57	8.70
TPS79533DCQ	3.3	500	2.7	5.5	105	0.27	2	Yes	1	陶瓷	SOP6/-40~125	500mA,3.3V低功耗LDO	16.40	15.46	14.06
TPS79633DCQ	3.3	1000	2.7	5.5	200	0.31	2	Yes	1	陶瓷	6SOP/-40~125	超低噪声,高PSRR快速RF低压差稳压器	17.20	15.42	14.10
TPS79633KTTT	3.3	1000	2.7	5.5	200	0.31	2	Yes	1	陶瓷	5PFM / -40~125	超低噪声,高PSRR快速RF低压差稳压器	20.30	18.22	16.60
TPS79733DCKT	3.3	10	1.8	5.5	105	0	4	No	0.47	陶瓷	5SOP/-40~125	10-mA,3.3-V低功耗低压差稳压器	5.10	4.92	4.57
TPS79228DBVT	3.0	100	2.7	5.5	60	0.2	2	Yes	1	陶瓷	5SOP/-40~125	超低噪声,高PSRR,高电平使能,100mA低压差稳压器	6.20	5.79	5.38

单/双路可调输出 LDO

产品型号	输出 1最 小值 (V)	输出 1最 大值 (V)	输出 2最 小值 (V)	输出 2最 大值 (V)	输出电 流典型 值(mA)	输入电 压最小 值(V)	输入电 压最大 值(V)	压差典 型值 (mV)	静态电 流典型 值(mA)	容 限 (%)	关断 功能	输出 电容 (μ F)	输出 电容 类型	封装/温度 (°C)	描述	价格(元)		
																1	25	100
TPS7101QD	1.2	9.75	—	—	500	2.5	11	146	0.29	3	Yes	10	钽	8SOIC / -40~125	低压差PMOS稳压器	19.50	18.41	16.73
TPS7101QP	1.2	9.75	—	—	500	2.5	11	146	0.29	3	Yes	10	钽	8PDIP / -40~125	低压差PMOS稳压器	18.70	17.52	16.00
TPS71501DCKR	1.2	15	—	—	50	3.5	24	415	0	4	No	47	陶瓷	5SOP / -40~125	高输入电压低功耗50mA低压差稳压器	5.10	4.82	4.40
TPS7201QD	1.2	9.75	—	—	250	3	10	190	0.18	3	Yes	10	钽	8SOIC / -40~125	低功耗,极低压差PMOS稳压器	9.00	8.51	7.76
TPS7201QDR	1.2	9.75	—	—	250	3	10	190	0.18	3	Yes	10	钽	8SOIC / -40~125	低功耗,极低压差PMOS稳压器	9.00	8.69	8.07
TPS7301QD	1.2	9.75	—	—	500	2.47	10	146	0.34	3	Yes	10	钽	8SOIC / -40~125	带电压监测的PMOS低压差稳压器	15.70	14.72	13.42
TPS7301QP	1.2	9.75	—	—	500	2.47	10	146	0.34	3	Yes	10	钽	8PDIP / -40~125	带电压监测的低压差PMOS稳压器	16.40	14.72	13.40
TPS70102PWP	1.22	5.5	1.22	5.5	500	2.7	6	170	0.19	2	Yes	10	陶瓷	20HTSSOP / -40~125	双输出低压差稳压器带上电次序控制	23.40	22.09	20.08

单/双路可调输出 LDO (续)

产品型号	输出 1最小 值(V)	输出 1最大 值(V)	输出 2最小 值(V)	输出 2最大 值(V)	输出电 流典型 值(mA)	输入电 压最小 值(V)	输入电 压最大 值(V)	压差 典型 值(mV)	静态电 流典型 值(mA)	容 限 (%)	关断 功能	输出电 容(μF)	输出电 容类 型	封装/温度 (°C)	描述	价格(元)		
																1	25	100
TPS73HD301PWP	1.2	9.75	3.3	3.3	750	2.97	10	353	0.34	3	Yes	10	钽	28HTSSOP/-40~125	极低压差,3.3V/可调双输出稳压器	32.00	30.42	28.24
TPS76801QD	1.2	5.5	—	—	1000	2.7	10	230	0.09	2	Yes	10	钽	8SOIC/-40~125	快速瞬态响应1A低压差线性稳压器	14.10	12.62	11.50
TPS76901DBVT	1.2	5.5	—	—	100	2.7	10	71	0.02	3	Yes	4.7	钽	5SOP/-40~125	超低功耗100mA低压差线性稳压器	3.60	3.41	3.11
TPS77001DBVT	1.2	5.5	—	—	50	2.7	10	35	0.02	3	Yes	4.7	陶瓷	5SOP/-40~125	超低功耗50mA低压差线性稳压器	4.50	4.20	3.90
TPS77601D	1.2	5.5	—	—	500	2.7	10	169	0.09	2	Yes	10	陶瓷	8SOIC/-40~125	快速瞬态响应低压差稳压器	10.90	10.31	9.37
TPS77801D	1.2	5.5	—	—	750	2.7	10	260	0.09	2	Yes	10	陶瓷	8SOIC/-40~125	快速瞬态响应低压差稳压器	15.60	14.73	13.39
TPS79501DCQ	1.2	5.5	—	—	500	2.7	5	105	0.265	2	Yes	1	陶瓷	6SOT223/-40~125	超低噪声,高PSRR,快速低压差稳压器	15.40	14.99	14.12
TPS79601KTTT	1.2	5.5	—	—	1000	2.7	5.5	200	0.31	2	Yes	1	陶瓷	5PFM/-40~125	超低噪声,高PSRR快速RF低压差稳压器	20.30	19.14	17.40
TPS79301DBVR	1.22	5.5	—	—	200	2.7	5.5	77	0.17	2	Yes	2.2	陶瓷	6SOP/-40~125	超低噪声,高PSRR快速RF,200mA双输出低压差稳压器	3.20	3.00	2.74
TPS79401DCQ	1.23	5.1	—	—	250	2.7	5.5	145	0.17	3	Yes	2.2	陶瓷	6SOP/-40~125	超低噪声,高PSRR快速RF低压差稳压器	10.20	9.57	8.70
TPS79401DGNT	1.23	5.1	—	—	250	2.7	5.5	145	0.17	3	Yes	2.2	陶瓷	8HTSSOP/-40~125	超低噪声,高PSRR快速RF低压差稳压器	10.20	9.57	8.70
TPS76601D	1.25	5.5	—	—	250	2.7	10	140	0.04	3	Yes	4.7	钽	8SOIC/-40~125	超低静态电流250mA低压差线性稳压器	6.20	5.79	5.38
TPS75201QPWP	1.5	5	—	—	2000	2.7	5	210	0.08	2	Yes	47	钽	20HTSSOP/-40~125	快速瞬态响应2A低压差稳压器	28.10	26.51	24.10
TPS75401QPWP	1.5	5	—	—	2000	2.7	5	210	0.08	2	Yes	47	钽	20HTSSOP/-40~125	快速瞬态响应2A低压差稳压器	26.20	24.83	22.65
TPS76301DBVR	1.5	6.5	—	—	150	2.7	10	180	0.09	3.78	Yes	4.7	钽	5SOP/-40~125	低功耗,150mA低压差线性稳压器	3.20	3.00	2.82
TPS76301DBVT	1.5	6.5	—	—	150	2.7	10	180	0.09	3.78	Yes	4.7	钽	5SOP/-40~125	低功耗,150mA低压差线性稳压器	3.10	2.98	2.72
TPS767D301PWP	1.5	5.5	3.3	3.3	1000	3.65	10	350	0.85	2	Yes	10	钽	28HTSSOP/-40~125	双输出低压差3.3V/可调稳压器	30.50	28.97	26.90
TPS77101DGK	1.5	5.5	—	—	150	2.7	10	75	0.09	2	Yes	10	陶瓷	8VSSOP/-40~125	快速瞬态响应,150mA,带上电复位的低压差稳压器	9.40	8.84	8.03
TPS77301DGK	1.5	5.5	—	—	250	2.7	10	125	0.09	2	Yes	10	陶瓷	8VSSOP/-40~125	快速瞬态响应低压差稳压器,带上电复位	10.90	10.31	9.37

双路固定输出 LDO

产品型号	输出 电压 1(V)	输出 电压 2(V)	输出电 流典型 值(mA)	输入电 压最小 值(V)	输入电 压最大 值(V)	压差典 型值 (mV)	静态电 流典型 值(mA)	容 限 (%)	关断 功能	输出电 容(μF)	输出电 容类 型	封装/温度 (°C)	描述	价格(元)		
														1	25	100
TPS73HD318PWP	1.8	3.3	750	2.97	10	353	0.34	3	Yes	10	钽	28HTSSOP/-40~125	极低压差,3.3V/1.8V双输出稳压器	32.00	29.44	26.80
TPS73HD325PWP	2.5	3.3	750	2.97	10	353	0.34	2	Yes	10	钽	28HTSSOP/-40~125	极低压差,3.3V/2.5V双输出稳压器	32.00	30.42	28.24
TPS70148PWP	3.3	1.5	500	3.47	6	170	0.19	2	Yes	10	陶瓷	20HTSSOP/-40~125	双输出低压差稳压器	23.40	22.09	20.08
TPS70151PWP	3.3	1.8	500	3.47	6	170	0.19	2	Yes	10	陶瓷	20HTSSOP/-40~125	双输出低压差稳压器	23.40	22.09	20.08
TPS70158PWP	3.3	2.5	500	3.47	6	170	0.19	2	Yes	10	陶瓷	20HTSSOP/-40~125	双输出低压差稳压器	23.40	22.09	20.08
TPS70348PWP	3.3	1.5	2000	2.7	6	160	0.19	2	Yes	22	钽	24HTSSOP/-40~125	双输出低压差稳压器	35.90	32.94	30.00
TPS70351PWP	3.3	1.8	2000	2.7	6	160	0.19	2	Yes	22	钽	24HTSSOP/-40~125	双输出低压差稳压器	35.90	32.94	30.00
TPS70358PWP	3.3	2.5	2000	2.7	6	160	0.19	2	Yes	22	钽	24HTSSOP/-40~125	双输出低压差稳压器	35.90	32.94	30.00
TPS70445PWP	3.3	1.2	2000	2.7	6	160	0.19	2	Yes	22	钽	24HTSSOP/-40~125	双输出(3.3V/1.2V)低压差稳压器,带双允许和供电电压监测	35.90	32.94	30.00
TPS70448PWP	3.3	1.5	2000	2.7	6	160	0.19	2	Yes	22	钽	24HTSSOP/-40~125	双输出(3.3V/1.5V)低压差稳压器,带双允许和供电电压监测	35.90	32.94	30.00
TPS70451PWP	3.3	1.8	2000	2.7	6	160	0.19	2	Yes	22	钽	24HTSSOP/-40~125	双输出(3.3V/1.8)低压差稳压器,带双允许和供电电压监测	35.90	34.04	31.61
TPS70458PWP	3.3	2.5	2000	2.7	6	160	0.19	2	Yes	22	钽	24HTSSOP/-40~125	双输出(3.3V/2.5V)低压差稳压器,带双允许	35.90	34.04	31.61
TPS70751PWP	3.3	1.8	250	2.7	6	83	0.19	2	Yes	10	钽	20HTSSOP/-40~125	双输出低压差稳压器	18.70	17.67	16.07



开关型 DC-DC 变换器 (续)

产品型号	输出电压(V)	类型	输入电压 最小值 (V)	开关 电流 最大值 (A)	开关 频率 (kHz)	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
								1	25	100
NCP5211BDR2G	—	降压型	4.5	14	150-750	SOIC-14/-40~85	低电压同步BUCK控制器	8.50	8.16	7.40
NCP5211DR2G	—	降压型	4.5	14	150-750	SOIC-14/0~70	低电压同步BUCK控制器	8.30	7.97	7.22
NCP1582DR2G	—	降压型	4.5	0.7	350	SOIC-8/-40~85	低电压同步斩波控制器	4.40	4.22	3.83
NCP1583DR2G	—	降压型	4.5	0.7	300	SOIC-8/-40~85	低电压同步斩波控制器	4.80	4.60	4.18
NCV51411DR2G	可配置	降压	4.5	1.5	260	SOIC-8/-40~150	1.5A, 260 kHz低电压降压变换器带同步功能	10.80	10.30	9.40
CS51031GD8G	ADJ.	降压	4.5	1	200	SOIC8/0~70	高速P沟道场效应管降压控制器	8.00	7.68	6.96
CS51031GDR8G	ADJ.	降压	4.5	1	200	SOIC8/0~70	高速P沟道场效应管降压控制器	8.00	7.68	6.96
CS5157HGR16G	ADJ.	降压	4.5	-	1000	SO-16/0~150	CPU应用5位单相同步降压控制器	16.40	15.70	14.20
CS5165AGDWR16G	ADJ.	降压	8	—	1000	SO-16/0~150	CPU应用5位单相同步降压控制器	16.60	15.90	14.40
CS5211GDR14G	ADJ.	降压	4.5	—	750	SOIC-14/0~70	低电压同步降压控制器	8.30	7.97	7.22
NCP5425DBR2G	0.8(Min.)	降压型	4.0/4.2	—	150 to 750	TSSOP-20/0~125	双N沟道同步降压调节控制器	11.20	10.70	9.70
NCP1571DR2G	0.980(Min.)	降压型	7.5	—	200	SOIC-8/0~125	同步PWM降压开关调节器	5.20	4.99	4.52
NCP1575DR2G	0.980(Min.)	降压型	7.5	—	200 to 500	SOIC-8/0~125	同步PWM降压开关调节器	5.20	4.99	4.52
NCP1580DR2G	0.980(Min.)	降压型	3.7	—	350	SOIC-8/-40~125	同步PWM降压开关调节器	5.20	4.99	4.52
NCP5422ADR2G	1.0(Min.)	降压型	7.8/8.6	—	15 to 600	SOIC-16/0~70	双N沟道同步降压调节控制器	10.80	10.30	9.40
CS51411ED8G	1.26(Min.)	降压型	4.5	1.5	260	SO-8/-40~85	1.5A、260 kHz低电压降压控制器	9.40	9.00	8.18
CS51411EDR8G	1.26(Min.)	降压型	4.5	1.5	260	SO-8/-40~85	1.5A、260 kHz低电压降压控制器	9.40	9.00	8.18
CS51411GD8G	1.26(Min.)	降压型	4.5	1.5	260	SO-8/0~70	1.5A、260 kHz低电压降压控制器	9.10	8.74	7.92
CS51411GDR8G	1.26(Min.)	降压型	4.5	1.5	260	SO-8/0~70	1.5A、260 kHz低电压降压控制器	9.10	8.74	7.92
CS51412EDR8G	1.26(Min.)	降压型	4.5	1.5	260	SO-8/-40~85	1.5A、260 kHz低电压降压控制器	9.40	9.00	8.18
CS51413ED8G	1.26(Min.)	降压型	4.5	1.5	520	SO-8/-40~85	1.5A、520 kHz低电压降压控制器	9.40	9.00	8.18
CS51413EDR8G	1.26(Min.)	降压型	4.5	1.5	520	SO-8/-40~85	1.5A、520 kHz低电压降压控制器	9.40	9.00	8.18
CS51414EDR8G	1.26(Min.)	降压型	4.5	1.5	520	SO-8/-40~85	1.5A、520 kHz低电压降压控制器	9.40	9.00	8.18
NCP1550SN18T1G	1.8	降压型	2.15	Ext. P-FET	600	TSOP-5/-40~85	最大输出2000mA,PWM升压微型开关调节器	4.10	3.94	3.57
NCP1550SN19T1G	1.9	降压型	2.15	Ext. P-FET	600	TSOP-5/-40~85	最大输出2000mA,PWM升压微型开关调节器	4.10	3.94	3.57
NCP1500DMR2G	1.0, 1.3, 1.5, 1.8 Digitally programmable	降压型	2.7	0.8	Sync 270 to 630	Micro8/-40~85	800mA,Linear/PFM/PWM降压微型开关调节器	6.20	5.95	5.39
NCP1501DMR2G	1.05, 1.35, 1.57, 1.8	降压型	2.7	0.8	Sync 500 to 1000	Micro8/-30~85	800mA,PWM/Linear降压微型开关调节器	8.00	7.68	6.96
NCP1530DM25R2G	2.5	降压型	1.1	0.6	600	Micro8/-40~85	600mA,PFM/PWM降压微型开关调节器	8.00	7.68	6.96
NCP1550SN25T1G	2.5	降压型	2.15	Ext. P-FET	600	TSOP-5/-40~85	最大输出2000mA,PWM升压微型开关调节器	4.10	3.94	3.57
NCP1550SN27T1G	2.7	降压型	2.15	Ext. P-FET	600	TSOP-5/-40~85	最大输出2000mA,PWM升压微型开关调节器	4.10	3.94	3.57
NCP1550SN30T1G	3.0	降压型	2.15	Ext. P-FET	600	TSOP-5/-40~85	最大输出2000mA,PWM升压微型开关调节器	4.10	3.94	3.57
NCP1530DM30R2G	3.0	降压型	1.1	0.6	600	Micro8/-40~85	600mA,PFM/PWM降压微型开关调节器	8.00	7.68	6.96
NCP1400ASN30T1	3.0	升压型	0.8	0.1	180	SOT-23-5/-40~85	100mA,固定频率PWM升压微型开关电源调整器	4.98	4.50	3.50
NCP1400ASN30T1G	3.0	升压型	0.8	0.1	180	SOT-23-5/-40~85	100mA,固定频率PWM升压微型开关电源调整器	3.10	2.98	2.70
NCP1530DM33R2G	3.3	降压型	1.1	0.6	600	Micro8/-40~85	600mA,PFM/PWM降压微型开关调节器	8.00	7.68	6.96
NCP1550SN33T1G	3.3	降压型	2.15	Ext. P-FET	600	TSOP-5/-40~85	最大输出2000mA,PWM升压微型开关调节器	4.10	3.94	3.57
NCV8800HDW33R2G	3.3	降压	3.5	1	200	SO-16 /-40~150	同步降压变换器	21.00	20.00	18.20
NCP1400ASN33T1	3.3	升压型	0.8	0.1	180	SOT-23-5/-40~85	100mA,固定频率PWM升压微型开关电源调整器	4.98	4.50	3.50
NCP1400ASN33T1G	3.3	升压型	0.8	0.1	180	SOT-23-5/-40~85	100mA,固定频率PWM升压微型开关电源调整器	3.10	2.98	2.70
NCP1521ASNT1G	0.9 to 3.3	降压型	2.7	0.6	1500	TSOP-5/-40~85	1.5MHz,600mA高效低静态电流降压变换器	6.00	5.76	5.22
NCP1522ASNT1G	0.9 to 3.3	降压型	2.7	0.6	3000	TSOP-5/-40~85	3MHz,600mA高效低静态电流降压变换器	6.50	6.24	5.66
NCV8800HDW50R2G	5	降压	3.5	1	200	SO-16 /-40~150	同步降压变换器	21.00	20.00	18.20
NCP1400ASN50T1	5.0	升压型	0.8	0.1	180	SOT-23-5/-40~85	100mA,固定频率PWM升压微型开关电源调整器	4.98	4.50	3.50
NCP1400ASN50T1G	5.0	升压型	0.8	0.1	180	SOT-23-5/-40~85	100mA,固定频率PWM升压微型开关电源调整器	3.10	2.98	2.70
CS5171ED8G	40(Max.)	升压型	2.7	1.5	280	SO-8/-40~85	1.5A、280 kHz低电压升压控制器	8.20	7.87	7.13
CS5171EDR8G	40(Max.)	升压型	2.7	1.5	280	SO-8/-40~85	1.5A、280 kHz低电压升压控制器	8.20	7.87	7.13
CS5171GD8G	40(Max.)	升压型	2.7	1.5	280	SO-8/0~70	1.5A、280 kHz低电压升压控制器	7.80	7.49	6.79
CS5171GDR8G	40(Max.)	升压型	2.7	1.5	280	SO-8/-40~85	1.5A、280 kHz低电压升压控制器	7.80	7.49	6.79
CS5172GDR8G	40(Max.)	升压型	2.7	1.5	560	SO-8/0~70	1.5A、560 kHz低电压升压控制器	7.80	7.49	6.79
CS5173ED8G	40(Max.)	升压型	2.7	1.5	560	SO-8/-40~85	1.5A、560 kHz低电压升压控制器	8.20	7.87	7.13
CS5173EDR8G	40(Max.)	升压型	2.7	1.5	560	SO-8/-40~85	1.5A、560 kHz低电压升压控制器	8.20	7.87	7.13
CS5173GD8G	40(Max.)	升压型	2.7	1.5	560	SO-8/0~70	1.5A、560 kHz低电压升压控制器	7.80	7.49	6.79

6.4.3 FREESCALE 公司产品

开关型 DC-DC 变换器

产品型号	主要特性	输入电压	输出电压	保护功能	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
							1	25	100
MC33701DWB	带线性电源的开关电源, I2C 接口, 看门狗	2.8V-6V	0.8V-5V可调	限流、欠压关断、短路保护	SOIC32WB/-40~85	MPU专用电源(1.5A)	29.60	29.15	27.46
MC33702DWB	带线性电源的开关电源, I2C 接口, 看门狗	2.8V-6V	0.8V-5V可调	限流、欠压关断、短路保护	SOIC32WB/-40~85	MPU专用电源(3A)	36.90	36.33	34.23
MC33997DW	5V输出为开关电源, 3.3V输出为线性电源	6V-26.5V	5.0V, 3.3V	限流、欠压关断、短路保护	SO24WB/-40~125	双输出开关电源	26.60	26.24	24.72
MC33998DW	5V输出为开关电源, 2.6V输出为线性电源	6V-26.5V	5.0V, 2.6V	限流、欠压关断、短路保护	SO24WB/-40~125	双输出开关电源	25.80	25.43	23.95
MC34701ADWB	降压开关稳压器、线性稳压器, 输出电压可调从0.8V-5V; I2C接口, 看门狗	2.8V-6V	可调@1.5A 可调@1.0A	限流、欠压关断、过压检测、过温关断	SOIC32WB/-40~85	双输出开关电源(1.5A)	29.60	29.15	27.46
MC34702ADWB	降压开关稳压器、线性稳压器, 输出电压可调从0.8V-5V; I2C接口, 看门狗	2.8V-6V	可调@1.5A 可调@1.0A	限流、欠压关断、过压检测、过温关断	SOIC32WB/-40~85	双输出开关电源(3A)	36.90	36.33	34.23
MC34710EW/R2	大电流开关稳压器5V/3.3V可选, 低噪声线性电源3.3V/2.5V/1.8V/1.5V可选, 出错复位电路	12V-32V	3.3/5V@1000mA 1.5, 1.8, 2.5V, 3.3V @500mA	欠压、过温关断	32 SOICW-EP/0~85	双输出开关电源	25.00	23.71	22.60

6.4.4 INTERSIL 公司产品 新!

产品型号	输入电压 最小值(V)	输入电压 最大值(V)	输出电压 最小值(V)	输出电压 最大值(V)	输出电流 最大值(A)	工作 效率	开关频率	关断电流 典型值(μA)	封装/温度 (°C)	描述	价格(元)		
											1	25	100
EL7512CY	2	13.2	5	18	0.2-0.5	90%	200kHz to 1.2MHz	—	10 MSOP -40~85	高效率升压 DC-DC	20.00	19.00	18.00
EL7512CY-T13	2	13.2	5	18	0.2-0.5	90%	200kHz to 1.2MHz	—	10 MSOP -40~85	高效率升压 DC-DC	20.00	19.40	18.00
EL7516IY	2.6	5.5	4.5	17	1.5	>90%	600kHz/ 1.2MHz	—	8 MSOP -40~85	高效率升压 DC-DC	9.00	8.73	8.10
EL7531IY	2.5	5.5	0.8	V _{IN}	1	80%~ 94%	1.4MHz	<1	10MSOP/ -40~85	1A, 同步降压 DC-DC(PFM, PWM)	22.00	20.50	19.00
EL7534IY	2.5	5.5	0.8	V _{IN}	0.6	94%	1.5MHz	<1	10MSOP/ -40~85	600mA 降压 DC-DC	12.60	11.90	11.00
EL7535IY	2.5	5.5	0.8	V _{IN}	0.35	94%	1.5MHz	<1	10 MSOP / -40~85	350mA 降压 DC-DC	22.00	20.50	19.00
EL7536IY	2.5	5.5	0.8	V _{IN}	1	94%	1.4MHz	<1	10MSOP / -40~85	1A 降压 PWM 转换器	16.20	15.40	14.30
EL7554IRE	3	6	0.8	V _{IN}	4	95%	200kHz to 1MHz	—	28HTSSOP/ -40~85	4A 带±5% 电压 Margining 和 电源序列控制功能的同步 PWM 转换器	38.98	37.03	34.30
EL7562CU	4.5	5.5	1	3.8	2	95%	200kHz to 1MHz	—	16QSOP / 0~70	2A 降压 PWM 转换器	55.00	53.00	48.00
EL7566DRE	3	6	0.8	V _{IN}	6	95%	200kHz to 1MHz	—	28HTSSOP/ -40~85	6A 带±5% 电压 Margining 和 启动序列控制功能的同步 PWM 转换器	49.00	47.00	44.00
ICL7660SIBA	1.5	12	-12	-1.5	0.02	98%	35kHz	—	8SOIC(N)/ -40~125	DC-DC 电压反向器	10.80	10.26	9.50
ISL6410AIR	4.5	5.5	3.3, 1.8, 1.2	3.3, 1.8, 1.2	0.6	90%	750kHz	—	16QFN/ -40~85	同步 降压 DC-DC(VIN=5.0V ±10%)	12.60	11.90	11.00
ISL6410AIU	4.5	5.5	3.3, 1.8, 1.2	3.3, 1.8, 1.2	0.6	90%	750kHz	—	10 MSOP/ -40~85	同步 降压 DC-DC(VIN=5.0V ±10%)	11.70	11.00	10.30
ISL6420AIAZ	4.5	28	0.6	14.4	20	—	—	—	20QSOP/ -40~85	单电源同步降压 PWM 控制器	24.00	22.00	20.00

多路输出

产品型号	输入电 压最小 值(V)	输入电 压最大 值(V)	输出 电压 1	输出 电流 1	输出 电压 2	输出 电流 2	输出 电压 3	输出 电流 3	开关 频率	关断电 流典型 值(μA)	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
													1	25	100
ISL6441IR	5.6	24	0.8-vin	20A	0.8-vin	20A	ADJ	—	1.4Mhz	50	28LD QFN/-40~85°C	Isi6441 在 VIN 供电模式	30.00	28.00	26.00
ISL6443IR	5.6	24	0.8-vin	20A	0.8-vin	20A	ADJ	—	300khz	50	28LD QFN/-40~85°C	Isi6443 在 VIN 供电模式	29.00	27.00	25.00

6.5 PWM 控制器

6.5.1 ON 公司产品 新!

PWM 控制器

产品型号	工作电压(V)	输出电压/电流 (V/A)	振荡频率 (Hz)	输出方式	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
							1	25	100
CS51221ED16G	4.7~15	15/1.0	1000K	电压模式	SOIC15/150Max.	增强型电压模式PWM控制器	12.00	11.50	10.40

PWM 控制器 (续)

产品型号	工作电压(V)	输出电压/电流 (V/A)	振荡频率 (Hz)	输出方式	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
							1	25	100
MC33023DW	9.2~30	13.5/0.5	1000K(Max.)	双高电流图腾柱	16SOI/-40~125	高速单端PWM控制器	21.50	20.00	17.00
MC33025DW	9.2~30	—	1000K(Max.)	双高电流图腾柱	16SOIC/-40~125	功能与UC3825类似	29.50	26.00	21.00
MC33025DWG	9.2~30	—	1000K(Max.)	双高电流图腾柱	16SOIC/-40~125	功能与UC3825类似	18.20	17.40	15.80
MC33025PG	9.2~30	—	1000K(Max.)	双高电流图腾柱	16PDIP/-40~125	功能与UC3825类似	18.20	17.40	15.80
MC33060AD	7~42	30V/0.5	200K(Max.)	电压模式	14SOIC/-40~85	电压模式单端控制器	6.00	5.82	5.40
NCP1377BPG	7.5~16	(External ref.)	300K(Max.)	电流模式	DIP-7/0~125	电流模式PWM控制器	5.80	5.57	5.05
NCP1377DR2G	7.5~16	(External ref.)	300K(Max.)	电流模式	SOIC-8/0~125	电流模式PWM控制器	5.40	5.18	4.70
NCP1377PG	7.5~16	(External ref.)	300K(Max.)	电流模式	DIP-7/0~125	电流模式PWM控制器	5.80	5.57	5.05
NCP1378PG	7.5~16	(External ref.)	100K(Max.)	电流模式	DIP-7/0~125	电流模式PWM控制器	5.80	5.57	5.05
SG3525ADWG	8~35	可调/0.4	400K(Max.)	电压模式或电流	16SOI/0~70	PWM控制器	6.00	5.76	5.22
SG3525ADWR2G	8~35	可调/0.4	400K(Max.)	电压模式或电流	16SOI/0~70	PWM控制器	6.00	5.76	5.22
SG3525ANG	8~35	可调/0.4	400K(Max.)	电压模式或电流	16DIP/0~70	PWM控制器	6.00	5.76	5.22
TL494BDG	7~42	(External ref.)/0.2	200K	开关模式	SOIC-16/-40~125	开关模式PWM控制器	3.80	3.69	3.42
TL494BDR2G	7~42	(External ref.)/0.2	200K	开关模式	SOIC-16/-40~125	开关模式PWM控制器	3.80	3.69	3.42
TL494CDG	7~42	(External ref.)/0.2	200K	开关模式	SOIC-16/0~70	开关模式PWM控制器	3.20	3.10	2.88
TL494CNG	7~42	(External ref.)/0.2	200K	开关模式	DIP-16/0~70	开关模式PWM控制器	3.60	3.49	3.24
TL594CDG	7~42	(External ref.)/0.2	200K	开关模式	SOIC-16/-25~85	开关模式PWM控制器	4.10	3.98	3.69
UC2843BD1G	7.6~30	13.5/1.0	250K(Max.)	电流模式	SOIC8/0~70	高性能电流模式控制器效率96%	3.15	3.00	2.80
UC2843BD1R2G	7.6~30	13.5/1.0	250K(Max.)	电流模式	SOIC8/-25~85	高性能电流模式控制器效率96%	3.15	3.00	2.80
UC2843BDG	7.6~30	13.5/1.0	250K(Max.)	电流模式	SOIC14/-25~85	高性能电流模式控制器效率96%	3.15	3.00	2.80
UC2843BNG	7.6~30	13.5/1.0	250K(Max.)	电流模式	DIP8/-25~85	高性能电流模式控制器效率96%	3.20	3.10	2.88
UC2844BD1R2G	10~30	13.5/1.0	250K(Max.)	电流模式	SOIC 8/-25~85	高性能电流模式控制器	3.15	3.00	2.80
UC2845BD1G	7.6~30	13.5/1.0	250K(Max.)	电流模式	SOIC8/0~70	高性能电流模式控制器效率	3.34	3.17	2.84
UC2845BD1R2G	7.6~30	13.5/1.0	250K(Max.)	电流模式	SOIC8/-25~85	高性能电流模式控制器效率	3.15	3.00	2.80
UC3842ADR2G	10~30	13.5/1.0	500K(Max.)	电流模式	SOIC14/0~70	线性高性能电流模式控制器效率96%	3.23	3.10	2.80
UC3842BD1G	10~30	13.5/1.0	250K(Max.)	电流模式	SOIC8/0~70	线性高性能电流模式控制器效率96%	2.90	2.78	2.55
UC3842BDG	10~30	13.5/1.0	250K(Max.)	电流模式	SOIC14/0~70	线性高性能电流模式控制器效率96%	2.79	2.64	2.42
UC3842BNG	10~30	13.5/1.0	250K(Max.)	电流模式	DIP8/0~70	线性高性能电流模式控制器效率96%	2.90	2.78	2.55
UC3843ADG	7.6~30	13.5/1.0	500K(Max.)	电流模式	SOIC14/0~70	高性能电流模式控制器效率96%	3.23	3.10	2.80
UC3843ANG	7.6~30	13.5/1.0	500K(Max.)	电流模式	DIP8/0~70	高性能电流模式控制器效率96%	3.23	3.10	2.80
UC3843BD1G	7.6~30	13.5/1.0	500K(Max.)	电流模式	SOIC8/0~70	高性能电流模式控制器效率96%	2.90	2.78	2.55
UC3843BD1R2G	7.6~30	13.5/1.0	500K(Max.)	电流模式	SOIC8/0~70	高性能电流模式控制器效率96%	2.90	2.78	2.55
UC3843BDG	7.6~30	13.5/1.0	500K(Max.)	电流模式	SOIC14/0~70	高性能电流模式控制器效率96%	2.90	2.78	2.55
UC3843BDR2G	7.6~30	13.5/1.0	500K(Max.)	电流模式	SOIC8/-25~85	高性能电流模式控制器效率96%	2.79	2.64	2.42
UC3843BNG	7.6~30	13.5/1.0	500K(Max.)	电流模式	S DIP8/0~70	高性能电流模式控制器效率96%	2.90	2.78	2.55
UC3843BVD1G	7.6~30	13.5/1.0	500K(Max.)	电流模式	SOIC8/-40~105	高性能电流模式控制器效率96%	4.30	4.13	3.74
UC3844BD1G	10~30	13.5/1.0	250K(Max.)	电流模式	SOIC 8/0~70	高性能电流模式控制器	2.90	2.78	2.55
UC3844BNG	10~30	13.5/1.0	250K(Max.)	电流模式	DIP 8/0~70	高性能电流模式控制器	2.90	2.78	2.55
UC3845BD1G	7.6~30	13.5/1.0	500K(Max.)	电流模式	SOIC8/0~70	高性能电流模式控制器	2.90	2.78	2.55
UC3845BD1R2G	7.6~30	13.5/1.0	500K(Max.)	电流模式	SOIC8/0~70	高性能电流模式控制器	2.90	2.76	2.47
UC3845BDG	7.6~30	13.5/1.0	500K(Max.)	电流模式	SOIC14/0~70	高性能电流模式控制器	2.90	2.78	2.55
UC3845BNG	7.6~30	13.5/1.0	500K(Max.)	电流模式	DIP 8/0~70	高性能电流模式控制器	2.90	2.78	2.55
UC3845BVD1G	7.6~30	13.5/1.0	500K(Max.)	电流模式	8SOIC/-40~105	高性能电流模式控制器	4.30	4.13	3.74

6.5.2 TI 公司产品 新!

电流方式 PWM

产品型号	关断功能	输出方式	输出电流 (A)	频率最大 (kHz)	基准电压 (V)	启动电流 (μA)	工作电流 (mA)	输入电压最小 (V)	输入电压最大 (V)	PWM输出	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
													1	25	100
UC3843AD8	No	单路图腾柱	1	450	5	300	11	7.6	30	1	8SOIC/0~70	电流方式PWM控制器	12.60	12.12	11.41
UC3843D8	No	单路图腾柱	1	450	5	1000	11	7.6	30	1	8SOIC/0~70	电流方式PWM控制器	12.60	12.12	11.41
UC3843N	No	单路图腾柱	1	450	5	1000	11	7.6	30	1	8PDIP/0~70	电流方式PWM控制器	12.60	12.12	11.41
UC2525ADW	Yes	双路交互图腾柱	0.2	450	5.1	—	14	8	35	1	16SOIC/-40~85	可调PWM控制器	29.40	28.27	26.63
UC3844AD	No	单路图腾柱	1	450	5	300	11	7.6	30	1	14SOIC/0~70	电流方式PWM控制器	12.70	12.29	11.41
UC3844D	No	单路图腾柱	1	450	5	1000	11	10	30	1	14SOIC/0~70	电流方式PWM控制器	12.70	12.29	11.41
UC3875N	No	四路相移图腾柱	2	1000	5	150	45	9.25	20	1	20PDIP/0~70	电流方式PWM控制器	74.00	67.98	62.00
UCC28084PW	Yes	图腾柱	1	1000	—	130	20	4.1	15	2	8TSSOP/-40~85	可编程斜率补偿PWM控制器	17.50	17.13	16.14
UC38C40P	No	单路图腾柱	1	1000	5	50	2.3	6.6	20	1	8PDIP/0~70	BICMOS电流模式PWM	14.20	13.32	12.14

电压方式 PWM 控制器

产品型号	关断功能	输出类型	输出电流 (mA)	频率最大值 (kHz)	关断电流 (μ A)	启动电流 (μ A)	工作电流 (mA)	输入电压最小值 (V)	输入电压最大值 (V)	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
												1	25	100
SG2524N	Yes	双路可调	100	722	8000	8000	—	8	40	16PDIP/-20~85	可调PWM控制器	4.50	4.20	3.77
SG3524N	Yes	双路可调	100	722	8000	8000	—	8	40	16PDIP/0~70	可调PWM控制器	4.50	4.20	3.77
TL494CN	No	双路可编程	200	300	—	—	7.5	7	40	16PDIP/0~70	PWM控制器	1.60	1.55	1.41
TL5001CP	No	—	20	400	1000	—	1.1	3.6	40	8PDIP/-20~85	电压模式PWM控制器	5.80	5.63	5.30

6.5.3 ON 公司产品

次级边控制器

产品型号	工作电压(V)	输出电压/电流(V/A)	振荡频率(Hz)	输出方式	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
							1	25	100
CS5101EDW16G	8~45	8~75/1.5(Max.)	SNYC	电压模式	SOIC-16/-40~85	电源二次侧调整PWM控制器	16.40	15.70	14.20
CS5101EDWR16G	8~45	8~75/1.5(Max.)	SNYC	电压模式	SOIC-16/-40~85	电源二次侧调整 PWM 控制器	16.40	15.70	14.20
CS5101EN14G	8~45	8~75/1.5(Max.)	SNYC	电压模式	PDIP14/-40~85	电源二次侧调整 PWM 控制器	16.40	15.70	14.20

6.5.4 INTERSIL 公司产品 新!

PWM 控制器

产品型号	控制模式	UVLO 上限(V)	UVLO 下限(V)	空载工作电流(mA)	PWM 输出数	输出最大电流(A)	最大占空比	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
										1	25	100
ISL6840IB-T	电流模式	7.0	6.6	2.3	1.0	1.0	50%	8SOIC/-40~105	单端电流模式PWM控制器，兼容工业标准的UC384x系列，但启动电流仅60uA	11.80	11.50	10.50

6.5.5 FREESCALE 公司产品

电话机电流方式 PWM 控制器

产品型号	输入电压 (V)	线路调节 (Typ)	负载调节 (Typ)	供电电流	其它	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
								1	25	100
MC33129D	4 to 12	2 mV	1 mV	2.5 mA	软启动，故障定时器，欠压关断	SOIC14/-40~85	高性能电流模式控制器	14.00	13.14	12.41
MC33129P	4 to 12	2 mV	1 mV	2.5 mA	软启动，故障定时器，欠压关断	DIP14/-40~85	高性能电流模式控制器	9.80	9.68	9.12
MC34129D	4 to 12	2 mV	1 mV	2.5 mA	软启动，故障定时器，欠压关断	SOIC14/-20~70	高性能电流模式控制器	24.00	22.60	21.41
MC34129EC	4 to 12	2 mV	1 mV	2.5 mA	软启动，故障定时器，欠压关断	DIP14/-20~70	高性能电流模式控制器	16.00	15.64	14.90
MC34129P	4 to 12	2 mV	1 mV	2.5 mA	软启动，故障定时器，欠压关断	DIP14/-20~70	高性能电流模式控制器	16.00	15.64	14.90

6.6 AC/DC转换器

6.6.1 ON 公司产品 新!

集成离线开关调节器

产品型号	最大工作电压 (V)	开关可承受电压(V)/电流(A)	控制方式	开关频率 (KHz)	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
							1	25	100
NCP1200D40R2G	16	(External ref.)	PWM电流模式	40	SOIC-8/-25~125	离线AC-AC开关调节器	4.00	3.84	3.48
NCP1200P40G	16	(External ref.)	PWM电流模式	40	PDIP-8/-25~125	离线AC-AC开关调节器	4.40	4.22	3.83
NCP1201D100R2G	16	(External ref.)	PWM电流模式	100	SOIC-8/-25~125	离线AC-AC开关调节器	4.00	3.84	3.48
NCP1201D60R2G	16	(External ref.)	PWM电流模式	60	SOIC-8/-25~125	离线AC-AC开关调节器	4.00	3.84	3.48
NCP1203D100R2G	16	(External ref.)	PWM电流模式	100	SOIC-8/-25~125	离线AC-AC开关调节器	4.00	3.84	3.48
NCP1203D40R2G	16	(External ref.)	PWM电流模式	60	SOIC-8/-25~125	离线AC-AC开关调节器	4.00	3.84	3.48
NCP1215ADR2G	18	(External ref.)	PWM电流模式	100	SOIC-8/-25~125	离线AC-AC开关调节器	2.33	2.24	2.03
NCP1215ASNT1G	18	(External ref.)	PWM电流模式	60	TSOP-6/-25~125	离线AC-AC开关调节器	2.00	1.92	1.74
NCP1216AP100G	16	(External ref.)	PWM电流模式	100	DIP-7/0~125	离线AC-AC开关调节器	5.80	5.57	5.05
NCP1216D100R2G	16	(External ref.)	PWM电流模式	100	SOIC-8/0~125	离线AC-AC开关调节器	5.40	5.18	4.70
NCP1216D133R2G	16	(External ref.)	PWM电流模式	133	SOIC-8/0~125	离线AC-AC开关调节器	5.40	5.18	4.70
NCP1216P100G	16	(External ref.)	PWM电流模式	100	DIP-7/0~125	离线AC-AC开关调节器	5.80	5.57	5.05
NCP1217AD100R2G	16	(External ref.)	PWM电流模式	100	SOIC-8/0~125	离线AC-AC开关调节器	5.40	5.18	4.70
NCP1217AD133R2G	16	(External ref.)	PWM电流模式	133	SOIC-8/0~125	离线AC-AC开关调节器	5.40	5.18	4.70
NCP1217AP100G	16	(External ref.)	PWM电流模式	100	DIP-7/0~125	离线AC-AC开关调节器	5.80	5.57	5.05
NCP1217AP133G	16	(External ref.)	PWM电流模式	133	DIP-7/0~125	离线AC-AC开关调节器	5.80	5.57	5.05
NCP1217AP65G	16	(External ref.)	PWM电流模式	65	DIP-7/0~125	离线AC-AC开关调节器	5.80	5.57	5.05
NCP1217D100R2G	16	(External ref.)	PWM电流模式	100	SOIC-8/0~125	离线AC-AC开关调节器	5.40	5.18	4.70
NCP1217D133R2G	16	(External ref.)	PWM电流模式	133	SOIC-8/0~125	离线AC-AC开关调节器	5.40	5.18	4.70
NCP1217P100G	16	(External ref.)	PWM电流模式	100	DIP-7/0~125	离线AC-AC开关调节器	6.40	6.14	5.57
NCP1217P133G	16	(External ref.)	PWM电流模式	133	DIP-7/0~125	离线AC-AC开关调节器	5.80	5.57	5.05

集成离线开关调节器 (续)

产品型号	最大工作电压 (V)	开关可承受 电压(V)/电流(A)	控制方式	开关频率 (KHz)	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
							1	25	100
NCP1217P65G	16	(External ref.)	PWM电流模式	65	DIP-7/0~125	离线AC-AC开关调节器	5.80	5.57	5.05
NCP1230D133R2G	18	(External ref.)	PWM电流模式	133	SOIC-8/0~125	离线AC-AC开关调节器	7.80	7.49	6.79
NCP1230D165R2G	18	(External ref.)	PWM电流模式	165	SOIC-8/0~125	离线AC-AC开关调节器	7.80	7.49	6.79
NCP1230P100G	18	(External ref.)	PWM电流模式	100	DIP-7/0~125	离线AC-AC开关调节器	8.30	7.97	7.22
NCP1230P133G	18	(External ref.)	PWM电流模式	133	DIP-7/0~125	离线AC-AC开关调节器	8.60	8.26	7.48
NCP1337DR2G	20	(External ref.)	PWM电流模式	130	SOIC-7/0~125	离线AC-AC开关调节器	7.80	7.49	6.79
NCP1337PG	20	(External ref.)	PWM电流模式	130	DIP-7/0~125	离线AC-AC开关调节器	8.60	8.26	7.48
NCP1377D1R2G	18	(External ref.)	PWM电流模式	222.2	SOIC-7/0~125	离线AC-AC开关调节器	5.40	5.18	4.70
NCP1378DR2G	16	(External ref.)	PWM电流模式	100	SOIC-8/0~125	离线AC-AC开关调节器	5.40	5.18	4.70
NCP1381DR2G	20	(External ref.)	PWM电流模式	125	SOIC-14/0~125	离线AC-AC开关调节器	8.80	8.45	7.66
NCP1395ADR2G	20	(External ref.)	PWM电流模式	1000	SOIC-16/0~125	离线AC-AC开关调节器	13.70	13.00	11.90
NCP1395APG	20	(External ref.)	PWM电流模式	1000	DIP-16/0~125	离线AC-AC开关调节器	15.00	14.40	13.00
NCP1395BPG	20	(External ref.)	PWM电流模式	1000	DIP-16/0~125	离线AC-AC开关调节器	15.00	14.40	13.00

单芯片 AC-DC 变换器

产品型号	最大工作电压 (V)	开关可承受 电压(V)/电流(A)	控制方式	开关频率 (KHz)	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
							1	25	100
NCP1001PG	10	700 / 1.0	PWM电压模式	100	DIP-8/-40~125	离线AC-AC开关调节器	6.20	5.95	5.39
NCP1002PG	10	700 / 1.5	PWM电压模式	100	DIP-8/-40~125	离线AC-AC开关调节器	7.10	6.82	6.18
NCP1010AP100G	10	700 / 0.1	PWM电流模式	100	DIP-7/-40~125	离线AC-AC开关调节器	4.10	3.94	3.57
NCP1010ST100T3G	10	700 / 0.1	PWM电流模式	100	SOT-223/-40~125	离线AC-AC开关调节器	4.30	4.13	3.74
NCP1011AP065G	10	700 / 0.25	PWM电流模式	65	DIP-7/-40~125	离线AC-AC开关调节器	4.10	3.94	3.57
NCP1011AP100G	10	700 / 0.25	PWM电流模式	100	DIP-7/-40~125	离线AC-AC开关调节器	4.10	3.94	3.57
NCP1011AP130G	10	700 / 0.25	PWM电流模式	130	DIP-7/-40~125	离线AC-AC开关调节器	4.10	3.94	3.57
NCP1011APL065R2G	10	700 / 0.25	PWM电流模式	65	DIP-7/-40~125	离线AC-AC开关调节器	4.40	4.22	3.83
NCP1011ST100T3G	10	700 / 0.25	PWM电流模式	100	SOT-223/-40~125	离线AC-AC开关调节器	4.30	4.13	3.74
NCP1011ST130T3G	10	700 / 0.25	PWM电流模式	130	SOT-223/-40~125	离线AC-AC开关调节器	4.30	4.13	3.74
NCP1011ST65T3G	10	700 / 0.25	PWM电流模式	65	SOT-223/-40~125	离线AC-AC开关调节器	4.30	4.13	3.74
NCP1012AP065G	10	700 / 0.25	PWM电流模式	65	DIP-7/-40~125	离线AC-AC开关调节器	4.40	4.22	3.83
NCP1012AP100G	10	700 / 0.25	PWM电流模式	100	DIP-7/-40~125	离线AC-AC开关调节器	4.40	4.22	3.83
NCP1012AP133G	10	700 / 0.25	PWM电流模式	130	DIP-7/-40~125	离线AC-AC开关调节器	4.40	4.22	3.83
NCP1012ST100T3G	10	700 / 0.25	PWM电流模式	100	SOT-223/-40~125	离线AC-AC开关调节器	4.60	4.42	4.00
NCP1012ST130T3G	10	700 / 0.25	PWM电流模式	130	SOT-223/-40~125	离线AC-AC开关调节器	4.60	4.42	4.00
NCP1012ST65T3G	10	700 / 0.25	PWM电流模式	65	SOT-223/-40~125	离线AC-AC开关调节器	4.60	4.42	4.00
NCP1012ST130T3	10	700 / 0.25	PWM电流模式	130	SOT-223/-40~125	离线AC-AC开关调节器	8.56	8.22	7.45
NCP1013AP133	10	700 / 0.35	PWM电流模式	130	DIP-8/-40~125	离线AC-AC开关调节器	4.40	4.18	3.83
NCP1013AP065G	10	700 / 0.35	PWM电流模式	65	DIP-7/-40~125	离线AC-AC开关调节器	4.40	4.22	3.83
NCP1013AP100G	10	700 / 0.35	PWM电流模式	100	DIP-7/-40~125	离线AC-AC开关调节器	4.40	4.22	3.83
NCP1013AP133G	10	700 / 0.35	PWM电流模式	130	DIP-7/-40~125	离线AC-AC开关调节器	4.40	4.22	3.83
NCP1013ST100T3G	10	700 / 0.35	PWM电流模式	100	SOT-223/-40~125	离线AC-AC开关调节器	4.60	4.42	4.00
NCP1013ST65T3G	10	700 / 0.35	PWM电流模式	65	SOT-223/-40~125	离线AC-AC开关调节器	4.60	4.42	4.00
NCP1014AP100	10	700 / 0.45	PWM电流模式	100	DIP-8/-40~125	离线AC-AC开关调节器	4.40	4.18	3.83
NCP1014AP065G	10	700 / 0.45	PWM电流模式	65	DIP-7/-40~125	离线AC-AC开关调节器	4.40	4.22	3.83
NCP1014AP100G	10	700 / 0.45	PWM电流模式	100	DIP-7/-40~125	离线AC-AC开关调节器	4.40	4.22	3.83
NCP1014APL100R2G	10	700 / 0.45	PWM电流模式	100	DIP-7(Gull Wing) /-40~125	离线AC-AC开关调节器	4.70	4.50	4.09
NCP1014ST100T3G	10	700 / 0.45	PWM电流模式	100	SOT-223/-40~125	离线AC-AC开关调节器	4.60	4.42	4.00
NCP1014ST65T3G	10	700 / 0.45	PWM电流模式	65	SOT-223/-40~125	离线AC-AC开关调节器	4.60	4.42	4.00
NCP1027P065G	10	700 / 0.1	PWM电流模式	65	DIP-8/-25~150	离线AC-AC开关调节器	9.60	9.20	8.40
NCP1050P100G	10	700 / 0.1	Power switch circuit	100	DIP-8/-40~150	离线AC-AC开关调节器	4.80	4.60	4.18
NCP1051ST136T3G	10	700 / 0.2	Power switch circuit	136	SOT-223/-40~150	离线AC-AC开关调节器	5.00	4.80	4.35
NCP1051ST44T3G	10	700 / 0.1	Power switch circuit	44	SOT-223/-40~150	离线AC-AC开关调节器	5.00	4.80	4.35
NCP1052P136G	10	700 / 0.3	Power switch circuit	136	PDIP-8/-40~150	离线AC-AC开关调节器	4.80	4.60	4.18
NCP1052ST136T3G	10	700 / 0.3	Power switch circuit	136	SOT-223/-40~150	离线AC-AC开关调节器	5.00	4.80	4.35
NCP1053P136G	10	700 / 0.4	Power switch circuit	136	PDIP-8/-40~150	离线AC-AC开关调节器	5.20	4.99	4.52
NCP1055P136G	10	700 / 0.68	Power switch circuit	136	PDIP-8/-40~150	离线AC-AC开关调节器	5.20	4.99	4.52
NCP1055ST136T3G	10	700 / 0.68	Power switch circuit	136	SOT-223/-40~150	离线AC-AC开关调节器	5.60	5.38	4.87
MC33362DWG	40	500/0.9	PWM电压模式	300	SO-16W/-25~150	离线AC-AC开关调节器	12.00	11.50	10.40
MC33363ADW	40	700/0.9	PWM电压模式	300	SO-16W/-25~150	离线AC-AC开关调节器	29.50	28.00	25.67
MC33363AP	40	700/0.9	PWM电压模式	300	DIP-16/-25~150	离线AC-AC开关调节器	20.00	19.00	17.40
MC33363APG	40	700/0.9	PWM电压模式	300	DIP-16/-25~150	离线AC-AC开关调节器	12.60	12.10	10.90
MC33362DW	40	500/0.9	PWM电压模式	300	SO-16W/-25~150	离线AC-AC开关调节器	25.00	23.75	21.75

离线控制器

产品型号	工作电压最小值(V)	工作电压最大值(V)	输出电压最大值(V)	输出电流(A)	模式	开关频率(KHz)	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
									1	25	100
NCP1200D100R2G	—	16	—	0.11	电流模式	100	SOIC-8/-25~125	电流模式固定频率离线控制器	4.00	3.84	3.48
NCP1200D60R2G	—	16	—	0.11	电流模式	60	SOIC-8/-25~125	电流模式固定频率离线控制器	4.00	3.84	3.48
NCP1200P100G	—	16	—	0.11	电流模式	100	DIP-8/-25~125	电流模式固定频率离线控制器	4.40	4.22	3.83
NCP1200P60G	—	16	—	0.11	电流模式	60	DIP-8/-25~125	电流模式固定频率离线控制器	4.40	4.22	3.83
NCP1203D60R2G	—	16	—	0.25	电流模式	60	SOIC-8/-25~125	电流模式固定频率离线控制器	4.00	3.84	3.48
NCP1203P100G	—	16	—	0.25	电流模式	100	DIP-8/-25~125	电流模式固定频率离线控制器	4.40	4.22	3.83
NCP1203P40G	—	16	—	0.25	电流模式	40	DIP-8/-25~125	电流模式固定频率离线控制器	4.40	4.22	3.83
NCP1203P60G	—	16	—	0.25	电流模式	60	DIP-8/-25~125	电流模式固定频率离线控制器	4.40	4.22	3.83
NCP1207ADR2G	—	16	—	—	电流模式 准谐振	可变, 最高100KHz	SOIC-8/0~125	用于中等功率的高电压开关离线控制器	5.40	5.18	4.70
NCP1207APG	—	16	16	—	电流模式 准谐振	可变, 最高100KHz	DIP-8/0~125	用于中等功率的高电压开关离线控制器	5.80	5.57	5.05
NCP1212DR2G	10	25	—	1	电流模式	90	SOIC-8/0~125	电流模式PWM控制器	7.60	7.30	6.61
NCP1212PG	10	25	—	1	电流模式	90	DIP-8/0~125	电流模式PWM控制器	7.80	7.49	6.79
NCP1215DR2	—	18	—	—	电流模式	—	SOIC-8/0~105	低功耗可变关断时间开关模式电源供电控制器	4.99	4.69	4.39
NCP1216AD100R2G	—	16	—	0.5	电流模式	100	SOIC-8/0~125	PWM电流模式离线控制器	5.40	5.18	4.70
NCP1216AD133R2G	—	16	—	0.5	电流模式	133	SOIC-8/0~125	PWM电流模式离线控制器	5.40	5.18	4.70
NCP1216AD65R2G	—	16	—	0.5	电流模式	65	SOIC-8/0~125	PWM电流模式离线控制器	5.40	5.18	4.70
NCP1216AP133G	—	16	—	0.5	电流模式	133	DIP-7/0~125	PWM电流模式离线控制器	5.80	5.57	5.05
NCP1216AP65G	—	16	—	0.5	电流模式	65	DIP-7/0~125	PWM电流模式离线控制器	5.80	5.57	5.05
NCP1216D65R2G	—	16	—	0.5	电流模式	65	SOIC-8/0~125	PWM电流模式离线控制器	5.40	5.18	4.70
NCP1216P133G	—	16	—	0.5	电流模式	133	DIP-7/0~125	PWM电流模式离线控制器	5.80	5.57	5.05
NCP1216P65G	—	16	—	0.5	电流模式	65	DIP-7/0~125	PWM电流模式离线控制器	5.80	5.57	5.05
NCP1217AD65R2G	—	16	—	—	电流模式	100	SOIC-8/0~125	电流模式固定频率离线控制器	5.40	5.18	4.70
NCP1217D65R2G	—	16	—	—	电流模式	100	SOIC-8/0~125	电流模式固定频率离线控制器	5.40	5.18	4.70
NCP1230D100R2G	—	18	17.5	0.5	电流模式	100	SOIC-8/0~125	提供功率因数校正(PFC)段关闭的固定频率控制器	7.80	7.49	6.79
NCP1230D65R2G	—	18	17.5	0.5	电流模式	65	SOIC-8/0~125	提供功率因数校正(PFC)段关闭的固定频率控制器	7.80	7.49	6.79
NCP1230P65G	—	18	17.5	0.5	电流模式	65	DIP-7/0~125	提供功率因数校正(PFC)段关闭的固定频率控制器	8.30	7.97	7.22
NCP1280DR2G	—	16	11.8	0.01	电压模式	500	SOIC-16/-40~125	电压模式PWM离线控制器	10.40	9.98	9.05
NCP1308DR2G	—	20	—	0.5	电流模式	—	SOIC-16/-40~125	PWM控制器	5.40	5.18	4.70
NCP1377BDR2G	—	16	—	—	电流模式 准谐振	可变, 最高300KHz	SOIC-8/0~125	自由振荡准谐振操作PWM电流模式控制器	5.40	5.18	4.70
MC33364D	—	16	1	1	边界传导	126	SO-16/-25~125	边界传导GreenLine™SMPS控制器	29.50	28.00	25.67
MC33364D1G	—	16	1	1	边界传导	126	SO-8/-25~125	边界传导GreenLine™SMPS控制器	6.20	5.95	5.39
MC33364D2G	—	16	1	1	边界传导	126	SO-8/-25~125	边界传导GreenLine™SMPS控制器	6.20	5.95	5.39
MC33364DG	—	16	1	1	边界传导	126	SO-16/-25~125	边界传导GreenLine™SMPS控制器	6.20	5.95	5.39
MC34067DW	9	20	10.3	0.3	谐振	525~2050	16SOIC/0~70	零电压开关谐振模式工作	26.00	24.70	22.62
MC44603ADW	14.5	18	2	0.75	电压/电流	250	16SOIC/-25~85	增强型固定频率模式GreenLine™PWM控制器	16.00	15.20	13.92
MC44603AP	14.5	18	2	0.75	电压/电流	250	16PDIP/-25~85	增强型固定频率模式GreenLine™PWM控制器	16.80	15.96	14.62
MC33067DW	9	20	10.3	0.3	谐振	525~2050	16SOIC/40~85	零电压开关谐振模式工作	26.50	23.00	19.00
MC33067DWG	9	20	10.3	0.3	谐振	525~2050	16SOIC/40~85	零电压开关谐振模式工作	13.50	12.90	11.70
MC33067PG	9	20	10.3	0.3	谐振	525~2050	16PDIP/40~85	零电压开关谐振模式工作	13.50	12.90	11.70
MC34023PG	9.2	30	13.5	0.5	电流/电压	1000	16PDIP/0~70	功能与UC3823类似,高电流图腾柱输出	15.00	14.40	13.00
MC34060APG	7	42	30	0.5	电压	200	14PDIP/0~70	固定频率,单端模式	6.30	6.10	5.67
MC34067DWG	9	20	10.3	0.3	谐振	525~2050	16SOIC/0~70	零电压开关谐振模式工作	13.30	12.70	11.50
MC34067PG	9	20	10.3	0.3	谐振	525~2050	16PDIP/0~70	零电压开关谐振模式工作	13.30	12.70	11.50

6.7 电源模块

6.7.1 TI 公司产品

隔离 DC-DC 变换器

产品型号	输出电压最小值(V)	输出电压最大值(V)	容限(%)	输出电流(mA)	输入电压最小值(V)	输入电压最大值(V)	效率典型值(%)	静态电流(mA)	开关频率最大值(kHz)	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
												1	25	100
DCP020505P	4.75	5.25	5	400	4.5	5.5	89	18	400	7PDIP/40~85	小型2W隔离DC-DC	99.00	94.97	88.80
DCP010505BP	4.75	5.25	5	200	4.5	5.5	80	20	400	7PDIP/40~100	小型1W隔离DC-DC	76.00	72.74	68.53
DCP010505DBP	4.25	5.75	5	100	4.5	5.5	81	22	400	7PDIP/40~100	小型1W隔离DC-DC	84.00	80.62	75.40
DCP011512DBP	11.4	12.6	5	41	13.5	16.5	78	19	400	7PDIP/40~100	小型1W隔离升压DC/DC变换器	84.00	81.39	75.57



隔离 DC-DC 变换器 (续)

产品型号	输出电压 最小值(V)	输出电压 最大值(V)	容量 (%)	输出电 流 (mA)	输入电压 最小值(V)	输入电压 最大值(V)	效率 典型 值(%)	静态电流 典型值 (mA)	开关频率 最大值 (kHz)	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
												1	25	100
DCP012405BP	4.75	5.25	5	200	21.6	26.4	77	14	400	7PDIP/-40~100	小型1W隔离降压DC/DC变换器	76.00	72.74	68.53
DCP020503P	3.13	3.46	5	606	4.5	5.5	74	18	400	7PDIP/-40~85	小型2W隔离降压DC/DC变换器	99.00	95.87	89.02
DCP020515DP	14.25	15.75	5	66	4.5	5.5	85	27	400	7PDIP/-40~85	小型2W隔离升压DC/DC变换器	99.00	94.97	88.80
DCP021205P	4.75	5.25	5	400	10.8	13.2	83	14	400	7PDIP/-40~85	小型2W隔离降压DC/DC变换器	99.00	95.87	89.02
DCP022405DP	4.75	5.25	5	200	21.6	26.4	80	12	400	7PDIP/-40~85	小型2W隔离降压DC/DC变换器	99.00	95.87	89.02

单路非隔离插入式 DC-DC 电源模块

产品型号	输出电压(V)	输出电流(A)	输入电压 最小值(V)	输入电压 最大值(V)	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
							1	25	100
PT5107N	15	1	19	38	3SIPMODULE/-40~85	1A步降正电压开关稳压器	108.00	109.20	99.40
PT5101N	5	1	9	38	3SIPMODULE/-40~85	1A步降正电压开关稳压器	105.00	101.68	93.15
PT5102N	12	1	16	38	3SIPMODULE/-40~85	1A步降正电压开关稳压器	105.00	101.68	93.15
PT5103N	3.3	1	9	26	3SIPMODULE/-40~85	1A步降正电压开关稳压器	113.20	106.34	99.50
PT5112N	8	1	12	38	3SIPMODULE/-40~85	1A降压型正电压开关稳压器	113.20	106.34	99.50
PT6101N	5	1	9	38	12SIPMODULE/-40~85	1A,5V,可调正步降集成开关稳压器	108.00	104.15	96.71
PT6103N	12	1	16	38	12SIPMODULE/-40~85	1A,12V,可调正步降集成开关稳压器	108.00	104.15	96.71
PT6212P	5	2	9	38	12SIPMODULE/-40~85	2A,5V,宽输入可调正步降集成开关稳压器	151.00	146.22	135.77
PT6213P	3.3	2	9	26	12SIPMODULE/-40~85	2A,3.3V,宽输入可调正步降集成开关稳压器	151.00	146.22	135.77
PT6214P	12	2	16	38	12SIPMODULE/-40~85	2A,12V,宽输入可调正步降集成开关稳压器	151.00	146.22	135.77
PT6302N	5	3	9	38	12SIPMODULE/-40~85	3A,5V,宽输入可调正步降集成开关稳压器	193.50	181.74	170.00
PT6304N	12	3	16	38	12SIPMODULE/-40~85	3A,12V,宽输入可调正步降集成开关稳压器	183.30	172.17	161.10
PT6405E	3.3	3	4.5	5.5	12SIPMODULE/-70	3A,5V,宽输入可调开关稳压器	210.00	202.91	188.42
PT6701C	—	13	4.5	5.5	23SIPMODULE/-40~85	1.3至3.5V,13A,6Vin开关稳压器	305.00	288.26	271.55
PT78ST105V	5	1.5	9	38	3SIPMODULE/-40~85	1.5A,5V,正步降集成开关稳压器	124.00	119.66	109.63
PT78ST112V	12	1.5	16	38	3SIPMODULE/-40~85	1.5A,12V,正步降集成开关稳压器	133.20	125.15	117.10

6.7.2 PS 公司产品 新!

单路非隔离插入式 DC-DC 电源模块

产品型号	输出电压(V)	输出电流(A)	输入电压 最小值(V)	输入电压 最大值(V)	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
							1	25	100
PS5101	5	1	7	40	3SIPMODULE/-25~85	1A步降正电压开关稳压器	29.00	28.00	27.00
PS5103	3.3	1	4.8	40	3SIPMODULE/-25~85	1A步降正电压开关稳压器	29.00	28.00	27.00
PS69P05	-5.0	0.1	4.5	32	3SIPMODULE/-20~85	100mA反压型开关稳压器	29.00	28.00	27.00
PS69P08	-8.0	0.1	4.5	32	3SIPMODULE/-20~85	100mA反压型开关稳压器	29.00	28.00	27.00
PS69P09	-9.0	0.1	4.5	32	3SIPMODULE/-20~85	100mA反压型开关稳压器	29.00	28.00	27.00
PS69P12	-12.0	0.1	4.5	32	3SIPMODULE/-20~85	100mA反压型开关稳压器	29.00	28.00	27.00
PS69P15	-15.0	0.1	4.5	32	3SIPMODULE/-20~85	100mA反压型开关稳压器	29.00	28.00	27.00
PS69P24	-24.0	0.1	4.5	32	3SIPMODULE/-20~85	100mA反压型开关稳压器	29.00	28.00	27.00
PS78ST105	5	1.5	7	25	3SIPMODULE/-25~85	1.5A,5V,正步降集成开关稳压器	29.00	28.00	27.00
PS78ST112	12	1.5	14	25	3SIPMODULE/-25~85	1.5A,12V,正步降集成开关稳压器	29.00	28.00	27.00
PS78ST133	3.3	1.5	4.8	25	3SIPMODULE/-25~85	1.5A,3.3V,正步降集成开关稳压器	29.00	28.00	27.00

PSI 系列定输入电压隔离 DC-DC

产品型号	输入电压 (V)	输出电压(V)	输出电流 (mA)	隔离电压	特点	外形尺寸(mm)	价格(元)		
							1	25	100
PSI100DC5U12D	5V±5%	±12±10%	±100	2000Vrms	对称双输出隔离型	LDIP16 20.2×10.0×8.4	30.00	29.50	28.50
PSI100DC5U12S	5±5%	12±10%	100	2000Vrms	单输出隔离型	LDIP16 20.2×10.0×8.4	30.00	29.50	28.50
PSI250DC12D5S	12±5%	5±1.5%	250	2000Vrms	单输出隔离型	LDIP14 20.2×10.1×7.1	29.00	28.54	27.50
PSI250DC24D5S	24±5%	5±1.5%	250	2000Vrms	单输出隔离型	LDIP14 20.2×10.1×7.1	29.00	28.54	27.50
PSI250DC5D33S	5±5%	3.3±1.5%	250	2000Vrms	引脚兼容TI (B-B) 公司DCP020503	LDIP14 20.2×10.1×7.1	29.00	28.50	27.50
PSI250DC5D5S	5±5%	5±1.5%	250	2000Vrms	引脚兼容TI (B-B) 公司DCP010505B	LDIP14 20.2×10.1×7.1	29.00	28.50	27.50
PSI400DC12D5S	12±5%	5±1.5%	400	2000Vrms	稳压输出,输出限流保护	LDIP18 20.8×10.2×8.6	31.00	30.50	29.50
PSI400DC24D5S	24±5%	5±1.5%	400	2000Vrms	稳压输出,输出限流保护	LDIP18 20.8×10.2×8.6	31.00	30.50	29.50
PSI400DC5D3.3S	5±5%	3.3±1.5%	400	2000Vrms	稳压输出,输出限流保护	LDIP18 20.8×10.2×8.6	31.00	30.50	29.50
PSI400DC5D5S	5±5%	5±1.5%	400	2000Vrms	稳压输出,输出限流保护	LDIP18 20.8×10.2×8.6	31.00	30.50	29.50

PSH 系列定输入电压高隔离 DC-DC

产品型号	输入电压 (V)	输出电压(V)	输出电流(mA)	隔离电压	特点	外形尺寸(mm)	价格(元)		
							1	25	100
PSH200DC12D5SRP	12±5%	5±1.5%	200	4500Vrms	高隔离度,输出限流保护	LDIP24 32.7×16.7×10.4	35.00	34.50	33.00
PSH200DC24D5SRP	24±5%	5±1.5%	200	4500Vrms	高隔离度,输出限流保护	LDIP24 32.7×16.7×10.4	35.00	34.50	33.00
PSH200DC5D5SRP	5±5%	5±1.5%	200	4500Vrms	高隔离度,输出限流保护	LDIP24 32.2×16.5×10.2	35.00	34.50	33.00

PSW 系列宽输入电压隔离 DC-DC

产品型号	输入电压 (V)	输出电压 (V)	输出电流 (mA)	隔离电压	特点	外形尺寸(mm)	价格(元)		
							1	25	100
PSW100DC12D12D	9~18	±12±2%	±100	2000Vrms	过流保护	LDIP24 32.8×15.2×10.0	42.00	41.35	39.90
PSW100DC24D12D	18~36	±12±2%	±100	2000Vrms	过流保护	LDIP24 32.8×15.2×10.0	42.00	41.35	39.90
PSW100DC48D12D	36~72	±12±2%	±100	2000Vrms	过流保护	LDIP24 32.8×15.2×10.0	42.00	41.35	39.90
PSW100DC5U12D	4.5~9	±12±2%	±100	2000Vrms	过流保护	LDIP24 32.8×15.2×10.0	55.00	54.00	52.00
PSW200DC5D5S	4.5~9	5±1.5%	200	2000Vrms	过流保护	LDIP24 32.8×15.2×10.0	55.00	54.00	52.00
PSW400DC12D5S	9~18	5±1.5%	400	2000Vrms	过流保护	LDIP24 32.8×15.2×10.0	42.00	41.35	39.90
PSW400DC24D5S	18~36	5±1.5%	400	2000Vrms	过流保护	LDIP24 32.8×15.2×10.0	42.00	41.35	39.90
PSW600DC48D5S	36~72	5±1.5%	600	2000Vrms	过流保护	LDIP24 32.8×15.2×10.0	42.00	41.35	39.90

PS 系列宽输入电压隔离 DC-DC

产品型号	输入电压 (V)	输出电压 (V)	输出电流 (mA)	隔离电压	特点	外形尺寸(mm)	价格(元)		
							1	25	100
PS5W48DC5U-IPB	36~72	5±2%	1000	2500Vrms	输出短路保护,小体积	54×28×20模块	40.00	39.00	38.00
PS10W48DC5U-IPB	36~72	5±2%	2000	2500Vrms	输出短路保护,小体积	68×35×28模块	42.00	41.00	39.00
PS12W48DC5U-IPB	36~72	5±2%	2400	2500Vrms	输出短路保护,小体积	68×35×28模块	42.00	41.00	39.00
PS5W48DC12U-IPB	36~72	12±2%	420	2500Vrms	输出短路保护,小体积	54×28×20模块	40.00	39.00	38.00
PS7W48DC12U-IPB	36~72	12±2%	600	2500Vrms	输出短路保护,小体积	54×28×20模块	40.00	39.00	38.00
PS12W48DC12U-IPB	36~72	12±2%	1000	2500Vrms	输出短路保护,小体积	68×35×28模块	42.00	41.00	39.00
PS5W24DC5U-IPB	18~36	5±2%	1000	2500Vrms	输出短路保护,小体积	54×28×20模块	40.00	39.00	38.00
PS10W24DC5U-IPB	18~36	5±2%	2000	2500Vrms	输出短路保护,小体积	68×35×28模块	42.00	41.00	39.00
PS12W24DC5U-IPB	18~36	5±2%	2400	2500Vrms	输出短路保护,小体积	68×35×28模块	42.00	41.00	39.00
PS5W24DC12U-IPB	18~36	12±2%	420	2500Vrms	输出短路保护,小体积	54×28×20模块	40.00	39.00	38.00
PS7W24DC12U-IPB	18~36	12±2%	600	2500Vrms	输出短路保护,小体积	54×28×20模块	40.00	39.00	38.00
PS12W24DC12U-IPB	18~36	12±2%	1000	2500Vrms	输出短路保护,小体积	68×35×28模块	42.00	41.00	39.00
PS3W5U-IPB	120~375	5.0±2%	600	2500Vrms	输出短路保护,小体积	53×18×16模块	36.00	35.00	34.00
PS3W12U-IPB	120~375	12.0±2%	280	2500Vrms	输出短路保护,小体积	53×18×16模块	36.00	35.00	34.00
PS3W24U-IPB	120~375	24.0±2%	150	2500Vrms	输出短路保护,小体积	53×18×16模块	36.00	35.00	34.00

AC-DC 电源转换模块(单路输出)

产品型号	输入电压 (交流AC, 直流DC)	输出电压 (V)	输出电流 (mA)	隔离电压	特点	尺寸(L×W×Hmm)	价格(元)		
							1	25	100
PS5W5S-IPB	165-265AC或234-375DC	5.0±2%	900	2500Vrms	输出短路保护,小体积	54×28×20模块	37.00	36.00	35.00
PS5W5U-IPB	85-265AC或120-375DC	+5.0±2%	1000	2500Vrms	输出短路保护,小体积	68×35×24模块	39.00	38.00	36.50
PS7W5S-IPB	165-265AC或234-375DC	+5.0±2%	1400	2500Vrms	输出短路保护,小体积	68×35×24模块	39.00	38.00	36.50
PS7W5U-IPB	85-265AC或120-375DC	+5.0±2%	1400	2500Vrms	输出短路保护,小体积	68×35×28模块	39.00	38.00	36.50
PS10W5S-IPB	165-265AC或234-375DC	+5.0±2%	2000	2500Vrms	输出短路保护,小体积	68×35×28模块	39.50	38.50	37.00
PS10W5U-IPB	85-265AC或120-375DC	+5.0±2%	2000	2500Vrms	输出短路保护,小体积	68×35×28模块	42.00	41.00	39.00
PS12W5S-IPB	165-265AC或234-375DC	+5.0±2%	2400	2500Vrms	输出短路保护,小体积	68×35×28模块	39.50	38.50	37.00
PS12W5U-IPB	85-265AC或120-375DC	+5.0±2%	2400	2500Vrms	输出短路保护,小体积	68×35×28模块	42.00	41.00	39.00
PS5W12S-IPB	165-265AC或234-375DC	12.0±2%	420	2500Vrms	输出短路保护,小体积	54×28×20模块	37.00	36.00	35.00
PS5W12U-IPB	85-265AC或120-375DC	+12.0±2%	420	2500Vrms	输出短路保护,小体积	68×35×24模块	39.00	38.00	36.50
PS7W12S-IPB	165-265AC或234-375DC	+12.0±2%	600	2500Vrms	输出短路保护,小体积	68×35×24模块	39.00	38.00	36.50
PS7W12U-IPB	85-265AC或120-375DC	+12.0±2%	600	2500Vrms	输出短路保护,小体积	68×35×28模块	39.00	38.00	36.50
PS10W12S-IPB	165-265AC或234-375DC	+12.0±2%	800	2500Vrms	输出短路保护,小体积	68×35×28模块	39.50	38.50	37.00
PS10W12U-IPB	85-265AC或120-375DC	+12.0±2%	800	2500Vrms	输出短路保护,小体积	68×35×28模块	42.00	41.00	39.00
PS12W12S-IPB	165-265AC或234-375DC	+12.0±2%	1000	2500Vrms	输出短路保护,小体积	68×35×24模块	39.50	38.50	37.00
PS12W12U-IPB	85-265AC或120-375DC	+12.0±2%	1000	2500Vrms	输出短路保护,小体积	68×35×28模块	42.00	41.00	39.00
PS5W24S-IPB	165-265AC或234-375DC	24.0±2%	200	2500Vrms	输出短路保护,小体积	54×28×20模块	37.00	36.00	35.00
PS10W24S-IPB	165-265AC或234-375DC	+24.0±2%	400	2500Vrms	输出短路保护,小体积	68×35×28模块	39.50	38.50	37.00
PS10W24U-IPB	85-265AC或120-375DC	+24.0±2%	400	2500Vrms	输出短路保护,小体积	68×35×28模块	42.00	41.00	39.00
PS12W24U-IPB	165-265AC或234-375DC	+24.0±2%	500	2500Vrms	输出短路保护,小体积	68×35×28模块	42.00	41.00	39.00

AC-DC 电源转换模块(2路输出)

产品型号	输入电压 (交流AC, 直流DC)	输出电压 (V)	输出电流 (mA)	隔离电压	特点	尺寸(L×W×Hmm)	价格(元)		
							1	25	100
PS5W12D12U-IPB	85-265AC或120-375DC	+12.0±2% -12.0±8%	220 220	2500Vrms	输出短路保护,小体积	68×35×24模块	39.50	38.50	37.00
PS7W12D12S-IPB	165-265AC或234-375DC	+12.0±2% -12.0±8%	300 300	2500Vrms	输出短路保护,小体积	68×35×24模块	39.50	38.50	37.00
PS5W5D12U-IPB	85-265AC或120-375DC	+5±2% +12±8%	800 100	2500Vrms	输出短路保护,小体积	68×35×24模块	39.50	38.50	37.00
PS7W5D12S-IPB	165-265AC或234-375DC	+5±2% +12±8%	1000 180	2500Vrms	输出短路保护,小体积	68×35×24模块	39.50	38.50	37.00



AC-DC 电源转换模块(2 路输出) (续)

产品型号	输入电压 (交流AC, 直流DC)	输出电压 (V)	输出电流 (mA)	隔离电压	特点	尺寸(L×W×Hmm)	价格(元)		
							1	25	100
PS5W5D33U-IPB	85-265AC或120-375DC	+5.0±2% +3.3±1.5%	800 300	2500Vrms	输出短路保护,小体积	68×35×24模块	39.50	38.50	37.00
PS7W5D33S-IPB	165-265AC或234-375DC	+5.0±2% +3.3±1.5%	1000 400	2500Vrms	输出短路保护,小体积	68×35×24模块	39.50	38.50	37.00

AC-DC 电源转换模块裸板

产品型号	输入电压 (交流AC, 直流DC)	输出电压 (V)	输出电流 (mA)	隔离电压	特点	尺寸(L×W×Hmm)	价格(元)		
							1	25	100
PS10W12S-EVB	165-265AC或234-375DC	+12.0±2%	800	2500Vrms	输出短路保护,小体积	66×33×27裸板	37.00	36.00	35.00
PS10W24S-EVB	165-265AC或234-375DC	+24.0±2%	400	2500Vrms	输出短路保护,小体积	66×33×27裸板	37.00	36.00	35.00
PS10W5S-EVB	165-265AC或234-375DC	+5.0±2%	2000	2500Vrms	输出短路保护,小体积	66×33×27裸板	37.00	36.00	35.00
PS12W12S-EVB	165-265AC或234-375DC	+12.0±2%	1000	2500Vrms	输出短路保护,小体积	66×33×27裸板	37.00	36.00	35.00
PS12W5S-EVB	165-265AC或234-375DC	+5.0±2%	2400	2500Vrms	输出短路保护,小体积	66×33×27裸板	37.00	36.00	35.00
PS5W12D12U-EVB	85-265AC或120-375DC	+12.0±2% -12.0±8%	220 220	2500Vrms	输出短路保护,小体积	66×33×22裸板	37.00	36.00	35.00
PS5W12U-EVB	85-265AC或120-375DC	+12.0±2%	420	2500Vrms	输出短路保护,小体积	66×33×22裸板	36.00	35.00	33.50
PS5W5D12U-EVB	85-265AC或120-375DC	+5±2% +12±8%	800 100	2500Vrms	输出短路保护,小体积	66×33×22裸板	37.00	36.00	35.00
PS5W5D33U-EVB	85-265AC或120-375DC	+5.0±2% +3.3±1.5%	800 300	2500Vrms	输出短路保护,小体积	66×33×22裸板	37.00	36.00	35.00
PS5W5U-EVB	85-265AC或120-375DC	+5.0±2%	1000	2500Vrms	输出短路保护,小体积	66×33×22裸板	36.00	35.00	33.50
PS7W12D12S-EVB	165-265AC或234-375DC	+12.0±2% -12.0±8%	300 300	2500Vrms	输出短路保护,小体积	66×33×22裸板	37.00	36.00	35.00
PS7W12S-EVB	165-265AC或234-375DC	+12.0±2%	600	2500Vrms	输出短路保护,小体积	66×33×22裸板	36.00	35.00	33.50
PS7W12U-EVB	85-265AC或120-375DC	+12.0±2%	600	2500Vrms	输出短路保护,小体积	66×33×27裸板	36.00	35.00	33.50
PS7W5D12S-EVB	165-265AC或234-375DC	+5±2% +12±8%	1000 180	2500Vrms	输出短路保护,小体积	66×33×22裸板	37.00	36.00	35.00
PS7W5D33S-EVB	165-265AC或234-375DC	+5.0±2% +3.3±1.5%	1000 400	2500Vrms	输出短路保护,小体积	66×33×22裸板	37.00	36.00	35.00
PS7W5S-EVB	165-265AC或234-375DC	+5.0±2%	1400	2500Vrms	输出短路保护,小体积	66×33×22裸板	36.00	35.00	33.50
PS7W5U-EVB	85-265AC或120-375DC	+5.0±2%	1400	2500Vrms	输出短路保护,小体积	66×33×27裸板	36.00	35.00	33.50
PS8W5T12T24TU-EVB	85-265AC或120-375DC	5.0/12.0/24.0	1000/400/200	2500Vrms	输出短路保护,小体积	86×65×30裸板	65.00	63.20	61.50
PS12W5T12T24TS-EVB	165-265AC或234-375DC	5.0/12.0/24.0	1000/400/200	2500Vrms	输出短路保护,小体积	86×65×30裸板	65.00	63.20	61.50

AC-DC 电源转换模块 BOM

产品型号	输入电压(交流AC, 直流DC)	输出电压(V)	输出电流(mA)	说明	价格(元)		
					10	25	100
PS10W12S-BOM	165-265AC或234-375DC	+12.0±2%	800	器件套件。10套起售	26.00	25.25	23.50
PS10W24S-BOM	165-265AC或234-375DC	+24.0±2%	400	器件套件。10套起售	26.00	25.25	23.50
PS10W5S-BOM	165-265AC或234-375DC	+5.0±2%	2000	器件套件。10套起售	26.00	25.25	23.50
PS12W12S-BOM	165-265AC或234-375DC	+12.0±2%	1000	器件套件。10套起售	26.00	25.25	23.50
PS12W5S-BOM	165-265AC或234-375DC	+5.0±2%	2400	器件套件。10套起售	26.00	25.25	23.50
PS5W12D12U-BOM	85-265AC或120-375DC	+12.0±2% -12.0±8%	220 220	器件套件。10套起售	26.00	25.25	23.50
PS5W12U-BOM	85-265AC或120-375DC	+12.0±2%	420	器件套件。10套起售	25.00	24.25	22.50
PS5W5D12U-BOM	85-265AC或120-375DC	+5±2% +12±8%	800 100	器件套件。10套起售	26.00	25.25	23.50
PS5W5D33U-BOM	85-265AC或120-375DC	+5.0±2% +3.3±1.5%	800 300	器件套件。10套起售	26.00	25.25	23.50
PS5W5U-BOM	85-265AC或120-375DC	+5.0±2%	1000	器件套件。10套起售	25.00	24.25	22.50
PS7W12D12S-BOM	165-265AC或234-375DC	+12.0±2% -12.0±8%	300 300	器件套件。10套起售	26.00	25.25	23.50
PS7W12S-BOM	165-265AC或234-375DC	+12.0±2%	600	器件套件。10套起售	25.00	24.25	22.50
PS7W12U-BOM	85-265AC或120-375DC	+12.0±2%	600	器件套件。10套起售	25.00	24.25	22.50
PS7W5D12S-BOM	165-265AC或234-375DC	+5±2% +12±8%	1000 180	器件套件。10套起售	26.00	25.25	23.50
PS7W5D33S-BOM	165-265AC或234-375DC	+5.0±2% +3.3±1.5%	1000 400	器件套件。10套起售	26.00	25.25	23.50
PS7W5S-BOM	165-265AC或234-375DC	+5.0±2%	1400	器件套件。10套起售	25.00	24.25	22.50
PS7W5U-BOM	85-265AC或120-375DC	+5.0±2%	1400	器件套件。10套起售	25.00	24.25	22.50

6.8 电压基准

6.8.1 MICROCHIP 公司产品

电压基准

产品型号	输出电压 (V)	工作电流最大值 @25(μA)	最大负载电流 (mA)	工作电压范围 (V)	容限 (%)	温度系数 (ppm/°C)	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
									1	25	100
MCP1541-I/TT	4.1	100	±2	4.3-5.5	1	50	3SOT23-3/40-85	4.096V电压基准	3.00	2.92	2.85
MCP1541T-I/TT	4.1	100	±2	4.3-5.5	1	50	3SOT23-3/40-85	4.096V电压基准	5.20	5.08	4.97

6.8.2 ON 公司产品 新!

电压基准

产品型号	输出电压(V)	工作电流最小值(μ A)	工作电压(V)	容限	温度系数(ppm/°C)	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
								1	25	100
LM285D-1.2G	1.235	10	—	±1.0%	80	8SOIC/-40~85	1.2V电压基准	2.90	2.78	2.55
LM385BD-1.2G	1.235	20	—	±1.0%	80	8SOIC/0~70	1.2V电压基准	2.79	2.64	2.42
LM385BZ-1.2G	1.235	20	—	±1.0%	80	TO92/0~70	1.2V电压基准	2.79	2.64	2.42
LM385D-1.2R2G	1.235	20	—	±3.0%	80	8SOIC/0~70	1.2V电压基准	2.79	2.64	2.42
LM385D-1.2G	1.235	20	—	±2.0%	80	8SOIC/0~70	1.2V电压基准	3.00	2.85	2.55
LM285D-2.5G	2.5	12	—	±1.5%	80	8SOIC/-40~85	2.5V电压基准	2.90	2.78	2.55
LM285Z-2.5G	2.5	15	—	±1.5%	80	TO92/-40~85	2.5V电压基准	2.90	2.78	2.55
LM385BD-2.5R2G	2.5	20	—	±1.5%	80	8SOIC/0~70	2.5V电压基准	2.79	2.64	2.42
LM385BZ-2.5G	2.5	20	—	±1.5%	80	TO92/0~70	2.5V电压基准	2.79	2.64	2.42
LM385BD-2.5G	2.5	20	—	±1.5%	80	8SOIC/0~70	2.5V电压基准	3.00	2.85	2.55
MC1403BP1G	2.5	1.2	4.5~40	±1%	10	8PDIP/-40~85	低电压参考源	5.00	4.85	4.50
MC1403D	2.5	1.2	4.5~40	±1%	10	8SOIC/0~70	低电压参考源	4.70	4.56	4.23
MC1403DG	2.5	1.2	4.5~40	±1%	10	8SOIC/0~70	低电压参考源	4.50	4.37	4.05
MC1403P1	2.5	1.2	4.5~40	±1%	10	8PDIP/0~70	低电压参考源	4.90	4.75	4.40
MC1403P1G	2.5	1.2	4.5~40	±1%	10	8PDIP/0~70	低电压参考源	4.70	4.56	4.23
NCV1009D	2.5	—	5~35	±0.2%	15	8SOIC/-40~125	2.5V电压基准	16.00	15.20	13.92
NCV1009DG	2.500	—	5~35	±0.2%	15	8SOIC/-40~125	2.5V电压基准	5.60	5.38	4.87
NCV1009DR2G	2.500	—	5~35	±0.2%	15	8SOIC/-40~125	2.5V电压基准	5.60	5.38	4.87
NCV1009ZG	2.500	—	5~35	±0.2%	15	TO-92/-40~125	2.5V电压基准	5.60	5.38	4.87
NCP100SNT1	0.9~6.0	0.07	—	±1.7%	—	5TSOP/-40~85	精密电压基准	5.98	5.68	5.38
NCP100SNT1G	0.9~6.0	0.07	—	±1.7%	—	5TSOP/-40~85	精密电压基准	2.70	2.59	2.35
TLV431ALPG	1.24~16	50	1.24~16	±1%	—	TO-92/-40~85	低电压精密可调参考源	2.35	2.26	2.07
TLV431ALPRAG	1.24~16	50	1.24~16	±1%	—	TO-92/-40~85	低电压精密可调参考源	2.35	2.26	2.07
TLV431ALPRPG	1.24~16	50	1.24~16	±1%	—	TO-92/-40~85	低电压精密可调参考源	2.35	2.26	2.07
TLV431ASN1T1G	1.24~16	50	1.24~16	±1%	—	SOT23-3/-40~85	低电压精密可调参考源	2.35	2.26	2.07
TLV431ASN1T1G	1.24~16	50	1.24~16	±1%	—	TSOP-5/-40~85	低电压精密可调参考源	2.35	2.26	2.07
TLV431BLPG	1.24~16	50	1.24~16	±0.5%	—	TO-92/-40~85	低电压精密可调参考源	2.79	2.64	2.42
TLV431BLPRAG	1.24~16	50	1.24~16	±0.5%	—	TO-92/-40~85	低电压精密可调参考源	2.79	2.64	2.42
TLV431BSN1T1G	1.24~16	50	1.24~16	±1%	—	TSOP-5/-40~85	低电压精密可调参考源	2.60	2.50	2.34
TL431ACDR2G	2.49~36	500	2.49~36	±1%	50	8SOIC/0~70	可编程精密参考源	1.39	1.33	1.22
TL431ACLPG	2.49~36	500	2.49~36	±1%	50	TO-92/0~70	可编程精密参考源	1.39	1.33	1.22
TL431AIDG	2.49~36	500	2.49~36	±1%	50	8SOIC/-40~85	可编程精密参考源	1.50	1.44	1.32
TL431AIDMR2G	2.49~36	500	2.49~36	±1%	50	Micro8™/-40~85	可编程精密参考源	1.80	1.73	1.58
TL431AIDR2G	2.49~36	500	2.49~36	±1%	50	8SOIC/-40~85	可编程精密参考源	1.50	1.44	1.32
TL431AILPG	2.49~36	500	2.49~36	±1%	50	TO-92/-40~85	可编程精密参考源	1.20	1.15	1.06
TL431BCLPG	2.49~36	500	2.49~36	±0.4%	50	TO-92/0~70	可编程精密参考源	1.99	1.90	1.75
TL431BIDMR2G	2.49~36	500	2.49~36	±0.4%	50	Micro8™/-40~85	可编程精密参考源	1.99	1.90	1.75
TL431BIDR2G	2.49~36	500	2.49~36	±0.4%	50	8SOIC/-40~85	可编程精密参考源	2.15	2.06	1.89
TL431BILPG	2.49~36	500	2.49~36	±0.4%	50	TO-92/-40~85	可编程精密参考源	1.99	1.90	1.75
TL431BVDR2G	2.49~36	500	2.49~36	±0.4%	50	8SOIC/-40~125	可编程精密参考源	2.50	2.40	2.20
TL431BVLPG	2.49~36	500	2.49~36	±0.4%	50	TO-92/-40~125	可编程精密参考源	2.50	2.40	2.20
TL431CLPG	2.49~36	500	2.49~36	±2.2%	50	TO-92/0~70	可编程精密参考源	0.99	0.95	0.87
TL431CLPRAG	2.49~36	500	2.49~36	±2.2%	50	TO-92/0~70	可编程精密参考源	0.99	0.95	0.89
TL431CPG	2.49~36	500	2.49~36	±2.2%	50	TO-92/0~70	可编程精密参考源	1.80	1.73	1.58
TL431IDG	2.49~36	500	2.49~36	±2.2%	50	8SOIC/-40~85	可编程精密参考源	1.39	1.33	1.22
TL431ILPG	2.49~36	500	2.49~36	±2.2%	50	TO-92/-40~85	可编程精密参考源	1.39	1.33	1.22
TL431ACDG	2.49~36	500	2.49~36	±1%	50	8SOIC/0~70	可编程精密参考源	1.32	1.25	1.12
TL431BCDG	2.49~36	500	2.49~36	±0.4%	50	TO-92/0~70	可编程精密参考源	2.00	1.90	1.70
TL431BCDMR2G	2.49~36	500	2.49~36	±0.4%	50	Micro8™/0~70	可编程精密参考源	1.80	1.73	1.58
TL431BIDG	2.49~36	500	2.49~36	±0.4%	50	8SOIC/-40~85	可编程精密参考源	2.15	2.06	1.89
TL431BVVG	2.49~36	500	2.49~36	±0.4%	50	8SOIC/-40~125	可编程精密参考源	2.60	2.47	2.20
TL431CDG	2.49~36	500	2.49~36	±2.2%	50	8SOIC/-40~125	可编程精密参考源	1.16	1.10	0.99

6.8.3 TI 公司产品

电压基准

产品型号	输出电压(V)	静态电流(μ A)	容限(%)	输入电压最小值(V)	输入电压最大值(V)	温度系数(ppm/°C)	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
									1	25	100
LM285D-1.2	1.24	8	1	—	—	20	8SOIC/-40~85	可调低功耗电压基准, 10 μ A~20mA宽工作电流	3.20	3.00	2.69
LM236D-2.5	2.49	—	2	—	—	13	8SOIC/-25~85	2.5V基准电压源, 400 μ A~10mA宽工作电流	8.60	8.10	7.36
LM336BD-2.5	2.49	—	2	—	—	10	8SOIC/0~70	2.5V基准电压源, 10 μ A~20mA宽工作电流	3.50	3.23	3.00
LM336BLP-2.5	2.49	—	2	—	—	10	3TO/SOT/0~70	2.5V基准电压源, 400 μ A~10mA宽工作电流	3.80	3.53	3.30
LM285D-2.5	2.5	8	1.5	—	—	20	8SOIC/-40~85	可调低功耗电压基准, 10 μ A~20mA宽工作电流	3.20	3.00	2.69

电压基准 (续)

产品型号	输出电压(V)	静态电流(μ A)	容限(%)	输入电压最小值(V)	输入电压最大值(V)	温度系数(ppm/ $^{\circ}$ C)	封装/温度($^{\circ}$ C)	描述	价格(元)		
									1	25	100
REF200AU	—	—	1	2.5	40	25	8SOIC/-25~85	双电流基准	39.70	36.44	33.20
LM385-1.2V	1.24	10	2	—	—	20	3TO/SOT/0~70	1.2V精密电压基准, 15 μ A~20mA宽工作电流	2.20	2.06	1.91
LM385BD-1.2	1.24	8	1	—	—	20	8SOIC/0~70	1.2V精密电压基准, 15 μ A~20mA宽工作电流	3.40	3.21	3.00
LM385BLP-1.2	1.24	8	1	—	—	20	3TO/SOT/0~70	1.2V精密电压基准, 15 μ A~20mA宽工作电流	3.40	3.21	3.00
LM385DR-1.2	1.24	8	2	—	—	20	8SOIC/0~70	1.2V精密电压基准, 15 μ A~20mA宽工作电流	2.20	2.06	1.90
REF2912AIDBZT	1.25	50	2	1.8	5.5	35	3SOP/-40~85	1.2V电压基准	7.70	6.87	6.30
REF3012AIDBZT	1.25	50	0.2	1.8	5.5	20	3SOP/-40~85	1.25V, 50ppm/ $^{\circ}$ C, 50 μ ASOT23-3封装电压基准	9.40	8.84	8.03
REF3120AIDBZT	2.048	100	0.2	2.0444	5.5	10	SOT23-3/-40~125	20ppm/(最大)100 μ A, SOT23封装电压基准	18.40	17.84	16.81
REF2920AIDBZT	2.05	50	2	2.05	5.5	35	3SOP/-40~85	2V电压基准	7.70	7.22	6.56
REF3020AIDBZT	2.05	50	0.2	2.05	5.5	20	3SOP/-40~85	2.048V, 50ppm/ $^{\circ}$ C, 50 μ ASOT23-3封装电压基准	9.40	8.84	8.03
LM285LP-2.5	2.5	8	1.5	—	—	20	3PDIP/-40~85	可调低功耗电压基准, 10 μ A~20mA宽工作电流	2.60	2.40	2.15
LM385BD-2.5	2.5	8	1.5	—	—	20	8SOIC/0~70	2.5V精密电压基准, 15 μ A~20mA宽工作电流	3.40	3.21	3.00
LM385BLP-2.5	2.5	8	1.5	—	—	20	3TO/SOT/0~70	2.5V精密电压基准, 15 μ A~20mA宽工作电流	3.40	3.21	3.00
LM385DR-2.5	2.5	8	3	—	—	20	8SOIC/0~70	2.5V精密电压基准, 15 μ A~20mA宽工作电流	2.20	2.06	1.90
LM385LP-2.5	2.5	8	3	—	—	20	3TO/SOT/0~70	2.5V精密电压基准, 15 μ A~20mA宽工作电流	2.20	2.06	1.90
REF1004I-2.5	2.5	—	0.4	—	—	20	8SOIC/-40~85	+2.5V精密电压基准	32.40	31.50	28.70
REF2925AIDBZT	2.5	50	2	2.5	5.5	35	3SOP/-40~85	2.5V电压基准	7.70	6.87	6.30
REF3025AIDBZT	2.5	50	0.2	2.5	5.5	20	3SOP/-40~85	2.5V, 50ppm/ $^{\circ}$ C, 50 μ ASOT23-3封装电压基准	9.40	8.84	8.03
REF2930AIDBZT	3.0	50	2	3	5.5	35	3SOP/-40~85	3V电压基准	7.70	6.87	6.30
REF2933AIDBZT	3.3	50	2	3.3	5.5	35	3SOP/-40~125	3.3V电压基准	7.70	6.87	6.30
REF3033AIDBZT	3.3	50	0.2	3.3	5.5	20	3SOP/-40~85	3.3V, 50ppm/ $^{\circ}$ C, 50 μ ASOT23-3封装电压基准	9.40	8.84	8.03
REF2940AIDBZT	4.1	50	2	4.1	5.5	35	3SOP/-40~85	4V电压基准	7.70	6.87	6.30
REF3040AIDBZT	4.1	50	0.2	4.1	5.5	20	3SOP/-40~85	4.096V, 50ppm/ $^{\circ}$ C, 50 μ ASOT23-3封装电压基准	9.00	8.51	7.76
REF02AP	5.0	1400	0.2	8	40	4	8PDIP/-40~85	+5V精密电压基准	17.40	16.55	15.37
REF02AU	5.0	1400	0.2	8	40	4	8SOIC/-40~85	+5V精密电压基准	17.80	16.82	15.30
REF02BP	5.0	1400	0.2	8	40	4	8PDIP/-40~85	+5V精密电压基准	33.60	30.84	28.10
REF02BU	5.0	1400	0.2	8	40	4	8SOIC/-40~85	+5V精密电压基准	25.20	23.83	21.70
REF102AP	10	1400	0.05	11.4	36	—	8PDIP/-25~85	10V精密电压基准	27.30	25.77	23.43
REF102AU	10	1400	0.05	11.4	36	—	8SOIC/-25~85	10V精密电压基准	27.30	25.77	23.43
TL1431CD	2.5~36	—	0.4	Vref	36	—	SOIC-8/0~70	精密可调基准	3.90	3.67	3.49

6.8.4 INTERSIL(XICOR)公司产品

电压基准

产品型号	输入电压(V)	输出电压(V)	初始精度	温度漂移	工作电流	封装/温度($^{\circ}$ C)	价格(元)		
							1	25	100
X60003CIG3-50T1	5.1~9.0	5.000	± 2.5 mV	20ppm/ $^{\circ}$ C	500nA	SOT23/-40~85	12.98	12.39	11.80
X60003DIG3-50T1	5.1~9.0	5.000	± 5.0 mV	20ppm/ $^{\circ}$ C	500nA	SOT23/-40~85	10.98	10.49	9.99
X60003CIG3-50	5.1~9.0	5.000	± 2.5 mV	20ppm/ $^{\circ}$ C	500nA	SOT23/-40~85	12.98	12.39	11.80
X60003DIG3-50	5.1~9.0	5.000	± 5.0 mV	20ppm/ $^{\circ}$ C	500nA	SOT23/-40~85	10.98	10.49	9.99
X60008CIS8-50	5.1~9.0	5.000	± 0.5 mV	5ppm/ $^{\circ}$ C	500nA	SOIC8/-40~85	34.98	33.49	32.00
X60008DIS8-25	4.5~6.5	2.500	± 1.0 mV	10ppm/ $^{\circ}$ C	500nA	8soic/-40~85	24.98	24.00	23.00
X60008DIS8-50	5.1~9.0	5.000	± 1.0 mV	10ppm/ $^{\circ}$ C	500nA	SOIC8/-40~85	24.98	24.00	23.00
X60008EIS8-50	5.1~9.0	5.000	± 5.0 mV	20ppm/ $^{\circ}$ C	500nA	SOIC8/-40~85	12.98	12.39	11.50
ISL60002CIB825	2.7~5.5	2.5	± 2.5 mV	20ppm/ $^{\circ}$ C	400nA	SOIC8/-40~85	14.98	14.50	13.30
ISL60002CIH325	2.7~5.5	2.5	± 2.5 mV	20ppm/ $^{\circ}$ C	400nA	SOT23/-40~85	12.98	12.60	11.50
ISL60002DIB825	2.7~5.5	2.5	± 5.0 mV	20ppm/ $^{\circ}$ C	400nA	SOIC8/-40~85	12.98	12.60	11.50
ISL60002DIH325	2.7~5.5	2.5	± 5.0 mV	20ppm/ $^{\circ}$ C	400nA	SOT23/-40~85	10.98	10.60	9.70

6.9 电池管理

6.9.1 MICROCHIP 公司产品

充电管理

产品型号	模式	电池类型	工作电压范围(V)	典型工作电流(μ A)	封装/温度($^{\circ}$ C)	描述	价格(元)		
							1	25	100
MCP73826-4.1VCHTR	线性	单节Lithium-Ion	4.5~5.5	260	6SOT-23A/-20~85	小尺寸电池充电IC	11.80	11.59	11.38
MCP73827-4.1VUATR	线性	单节Lithium-Ion	4.5~5.5	250	8MSOP/-20~85	模式指示, 充电电流监控	12.00	11.81	11.61
MCP73828-4.1VUATR	线性	单节Lithium-Ion	4.5~5.5	265	8MSOP/-20~85	充电完全指示, 温度监控	12.00	11.82	11.65
MCP73861-I/MLG	线性	单节Lithium-Ion	4.5~12	—	16QFN/-40~85	状态指示, 充电监控, 单节电池充电IC	14.88	14.62	14.36
MCP73862-I/MLG	线性	2节Lithium-Ion	8.7~12	—	16QFN/-40~85	状态指示, 充电监控, 2节电池充电IC	16.80	16.51	16.21

6.9.2 TI 公司产品

充电管理

产品型号	化学特性	控制类型	终止充电方式	充电 定时器	温度 监控	充电 状态 输出	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
									1	25	100
BQ2000TPN-B5	Li-Ion, Li-Polymer, NiCd, NiMH	开关模式	dT/dt, 最小电流	Yes	Yes	1	8PDIP/-20~70	可编程电池容量管理芯片	26.60	25.03	22.76
BQ2002PN	NiCd, NiMH	电流限制	(-dV, PVD	Yes	Yes	1	8PDIP/0~70	快速充电IC	16.40	15.46	14.06
BQ2003SG4	NiCd, NiMH	开关模式	(-dV, dT/dt	Yes	Yes	1	SOIC-16/-20~70	快速充电管理芯片	32.30	31.40	29.58
BQ2004HPN	NiCd/NiMH	Switchmode	—	Yes	Yes	2	16PDIP/-20~70	NiCd/NiMH电池充电器	33.00	31.86	29.59
BQ2031PN-A5	LeadAcid	开关模式	最大电压(-d2V, 最小电流	Yes	Yes	3	16PDIP/-20~70	具有PWM开关控制器和可选择算法的铅酸快速充电管理芯片	42.00	39.25	35.80
BQ2057CDGK	Li-Ion, Li-Polymer	线性	最小电流	No	Yes	1	8VSSOP/-20~70	先进的锂离子线性充电管理芯片	11.50	11.07	10.10
BQ2057CSN	Li-Ion, Li-Polymer	线性	最小电流	No	Yes	1	8SOIC/-20~70	先进的锂离子线性充电管理芯片	12.00	11.44	10.62
BQ24005PWP	Li-Ion, Li-Polymer	线性	最小电流	Yes	Yes	2	20HTSSOP/-40~70	Li-Ion电池充电器	28.10	26.51	24.10
BQ24006PWP	Li-Ion, Li-Polymer	线性	最小电流	Yes	Yes	1	20HTSSOP/-40~70	Li-Ion电池充电器	23.50	22.84	21.52
BQ24008PWP	Li-Ion, Li-Polymer	线性	最小电流	Yes	Yes	1	20HTSSOP/-40~70	Li-Ion电池充电器	18.20	17.38	16.14
BQ24022DRCR	Li-Ion	线形	最小电流	Yes	No	2	10SON/-40~125	bqTINY-II系列单节Li-Ion充电控制器	23.80	22.84	21.52
BQ24100RHLR	Li-Ion, Li-Polymer	开关模式	最小电流	No	Yes	2	QFN-20/-40~85	同步开关模式Li-Ion电池充电器	14.00	13.29	12.64
BQ24200DGN	Li-Ion, Li-Polymer	电流限制	最小电流	Yes	Yes	1	8HTSSOP/-40~85	电池充电器	12.90	12.31	11.43
BQ24202DGN	Li-Ion, Li-Polymer	电流限制	最小电流	Yes	No	1	8HTSSOP/-40~85	电池充电器	12.90	12.31	11.43
UC2906N	LeadAcid	线性	最大电压, 最小电流	—	Yes	3	16PDIP/-40~70	铅酸电池充电管理芯片	43.00	38.55	35.20

NVSRAM 控制器

产品型号	电源电压(V)	存储器密度(Kb)	SRAM 控制块数	复位输出	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
							1	25	100
BQ2201SN	5	—	1	No	8SOIC/0~70	非易失性SRAM控制单元	28.90	27.24	24.77

剩余容量测量

产品型号	电池容量 最小值 (mAh)	电池容量 最大值 (mAh)	通讯 接口	最多驱动 容量指示 灯个数	增强锂离子 电池安 全性	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
								1	25	100
BQ26500PW	100	2000	HDQ	0	No	8TSSOP/0~70	单节Li-Ion和Li-Pol电池电量监测器	35.90	34.04	31.61

6.9.3 INTERSIL 公司产品 新!

产品型号	输入最小 电压值(V)	输入电压 最大值(V)	输出电压 最小值 (V)	输出电压 最大值 (V)	最大 Standby 电流(mA)	输出电流 最大值 (A)	电压 精度	最大充电 电流值 (A)	封装/温度 (°C)	描述	价格(元)		
											1	25	100
ISL6253HAZ	7	25	4.2~5%	4.2~5%	4	1	+/-0.6	1	28QSOPI/-10~100	高集成度笔记本电池充电器	23.50	22.80	20.90
ISL6253HAZ	7.0	25	4.20	4.60	3mA (enabled)	—	±0.5%	10	28QSOPI/-20~70	支持 2、3 和 4 节锂离子或锂聚合物电池包充电, 非常适合于笔记本电脑的在系统充电	23.50	22.80	20.90
ISL6292-2CR4	2.4 (上电复位后)	6.5	4.158	4.242	1mA (enabled)	2	1%	2	16QFN/-20~70	单节锂离子或锂聚合物电池充电器, 输入电压可低至 2.4V, Vin >2.4v, 可编程电流限制, 极低的热耗散, 1%的电压精度	10.80	10.26	9.50

6.9.4 ON 公司产品 新!

充电管理

产品型号	供电电压范围(V)	可充电电池节数	化学特性	典型工作电流(μA)	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
							1	25	100
MC33340D	3.25~18	1	NiCd/NiMH	650	8SOIC/-20~85	快速充电控制器	9.99	9.20	8.80
MC33340P	3.25~18	1	NiCd/NiMH	650	8PDIP/-20~85	快速充电控制器	13.20	12.54	11.48
MC33340DG	3.25~18	1	NiCd/NiMH	650	8SOIC/-20~85	快速充电控制器	7.00	6.72	6.09
MC33340PG	3.25~18	1	NiCd/NiMH	650	8PDIP/-20~85	快速充电控制器	7.00	6.72	6.09
MC33341DG	2.3~16	1	—	300	8SOIC/-20~85	电池充电, 有电压/电流检测调整	5.60	5.38	4.87
MC33341DR2G	2.3~16	1	—	300	8SOIC/-20~85	电池充电, 有电压/电流检测调整	5.60	5.38	4.87
MC33341PG	2.3~16	1	—	300	8PDIP/-20~85	电池充电, 有电压/电流检测调整	5.60	5.38	4.87
MC33342DG	3.25~18	1	NiCd/NiMH	650	8SOIC/-20~85	快速充电控制器	7.00	6.72	6.09
MC33342DR2G	3.25~18	1	NiCd/NiMH	650	8SOIC/-20~85	快速充电控制器	7.00	6.72	6.09
MC33342PG	3.25~18	1	NiCd/NiMH	650	8PDIP/-20~85	快速充电控制器	7.00	6.72	6.09
NCP1800DM41R2G	2.5~16	1	Li-Ion	0.5	Micro8/-20~85	4.1V, 电池充电控制器	8.50	8.16	7.40
NCP1800DM42R2G	2.5~16	1	Li-Ion	0.5	Micro8/-20~85	4.2V, 电池充电控制器	8.50	8.16	7.40
NCP1835BMNR2G	2.8~6.5	1	Li-Ion/Polymer	3	DFN-10/-20~70	可达300mA电流的充电控制器	7.50	7.20	6.53
NCP1835MN20R2G	2.8~6.5	1	Li-Ion/Polymer	3	DFN-10/-20~70	可达1A电流的充电控制器	8.00	7.68	6.96
NCP1835MN24T2G	2.8~6.5	1	Li-Ion/Polymer	3	DFN-10/-20~70	可达1A电流的充电控制器	8.00	7.68	6.96

6.10 智能热拔插IC

TI公司产品

热插拔控制器(内部 FET)

产品型号	输出通道	使能/关闭电平	控制方式	输入最小电压(V)	输入最大电压(V)	静态电流(mA)	过流瞬态滤波	启动延时	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
											1	25	100
TPS2370D	1	H	电流	30.2	57	12	—	可编程	8SOIC/0~70	应用于以太网电源器件的热插拔控制	26.40	25.50	22.86
TPS2370PW	1	H	电流	30.2	57	12	—	可编程	8TSSOP/0~70	应用于以太网电源器件的热插拔控制	26.40	25.50	22.86
TPS2371D	1	H	电压	44	57	—	—	—	8SOIC/0~70	应用于以太网电源器件的热插拔控制	26.40	25.50	22.86
TPS2371PW	1	H	电压	44	57	—	—	—	8TSSOP/0~70	应用于以太网电源器件的热插拔控制	26.40	25.50	22.86

热插拔控制器(外部 FET)

产品型号	输出通道	使能/关闭电平	控制方式	输入最小电压(V)	输入最大电压(V)	静态电流(mA)	过流瞬态滤波	启动延时	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
											1	25	100
TPS2306DW	2	1H	电流	4	13.6	0.04	可调	可调	16SOIC/-40~85	2.75~13.6V双热插拔器件,高电平使能	24.80	24.00	21.52
TPS2320ID	2	1L	电压	3	13	0.5	可编程	固定	16SOIC/-40~85	3~13V双热插拔集成电路,低电平使能	20.90	20.25	18.16
TPS2321ID	2	1H	电压	3	13	0.5	可编程	固定	16SOIC/-40~85	3~13V双热插拔集成电路,高电平使能	20.90	20.25	18.16
TPS2330ID	1	1L	电压	3	13	0.5	可编程	固定	14SOIC/-40~85	单通道热插拔集成电路	19.40	18.75	16.81
TPS2331ID	1	1H	电压	3	13	0.5	可编程	固定	14SOIC/-40~85	单通道热插拔集成电路	19.40	18.75	16.81
TPS2383PM	8	H	电流	37	57	5	可编程	固定	64LQFP/-40~85	应用于以太网电源器件的热插拔控制	115.00	110.26	98.85
TPS2490DGS	1	H	电流	9	80	—	可调节	可调节	10VSSOP/-40~85	可锁定正高压功率限制热插拔控制器	26.00	25.50	22.86
TPS2491DGS	1	H	电流	9	80	—	可调节	可调节	10VSSOP/-40~85	自动再修正高压功率限制热插拔控制器	26.00	25.50	22.86

ON公司产品 新!

热插拔控制器

产品型号	输入电压 min(V)	输入电压 max(V)	导通电阻典型(mΩ)	平均电流 _{l_B} Avg(A)	热操作	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
								1	25	100
NIS5102QP1HT1G	9	18	10	10	—	PLL-12/-40~175	高边SMART热插拔电源保护器	25.00	23.50	21.00
NIS5101E1T1G	18	110	43	6.5	闭锁	SPAK 7/-40 to 145	SMART热插拔电源保护器	28.30	27.00	24.60
NIS5101E2T1G	18	110	43	6.5	自动重试	SPAK 7/-40 to 145	SMART热插拔电源保护器	28.30	27.00	24.60

6.11 负载/继电器驱动器

6.11.1 ON 公司产品

变压器次级多路输出共模开关模式控制器

产品型号	占空比范围	内含基准源电压(V)	输出驱动功率MOSFET的电流(mA)	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
						1	25	100
NCP4326DR2G	0%~100%	2.50/1.25	580/650	SOIC-16/0~125	开关模式, 变压器次级多路输出控制器	7.20	6.90	6.26

变压器次级同步控制器

产品型号	箝位电压(V)	过温保护	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
					1	25	100
NCP4330DR2G	4.9	YES	SOIC-8/-25~125	POST调节驱动器	6.00	5.76	5.22

6.12 交流发电机的电压调节器

6.12.1 FREESCALE 公司产品

产品型号	主要特性	稳压值(V)	工作电压(V)	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
						1	25	100
MC33095D	频率恒定, 调节充电来补偿环境温度的改变	N/A	9.0V-24V	SOIC14/-40~125	交流12V自动充电系统	11.00	10.88	10.25
MC33099CDW	可编程LRC速度从1.8-7.4S, 欠压、过压、相位失真等故障检测	14.8	4.5 V - 24 V	SO16/-40~125	自适应交流稳压器	22.20	21.89	20.62
MC33099DW	可编程LRC速度从1.8-7.4S, 欠压、过压、相位失真等故障检测	14.6	4.5 V - 24 V	SO16/-40~125	自适应交流稳压器	22.20	21.89	20.62

6.13 DDR-I/II SDRAM终端线性调整器

6.13.1 ON 公司产品

产品型号	模拟供电输入(V)	模拟电流损耗(空载)(mA)	过流保护电流极限(A)	过温保护最高温度	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
							1	25	100
NCP5208DR2G	1.7~5.5	10	2.9	150°C	SOIC-8/0~70	线性调节DDR-I/II SDRAM	4.50	4.32	3.92

6.1.4 功率因子修正

6.1.4.1 ON 公司产品 新!

功率因子修正控制器

产品型号	功率级别	功率因子修正方法	操作模式	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
						1	25	100
MC33260D	Up to 400W	Voltage-mode Follower boost	Critical conduction mode	SO-8/-40~105	过压和过流保护,欠压保护,零电流检测,Greenline™技术,高性价比	15.00	14.25	13.05
MC33260DG	Up to 400W	Voltage-mode Follower boost	Critical conduction mode	SO-8/-40~105	过压和过流保护,欠压保护,零电流检测,Greenline™技术,高性价比	6.40	6.14	5.57
MC33260DR2G	Up to 400W	Voltage-mode Follower boost	Critical conduction mode	SO-8/-40~105	过压和过流保护,欠压保护,零电流检测,Greenline™技术,高性价比	6.40	6.14	5.57
MC33260PG	Up to 400W	Voltage-mode Follower boost	Critical conduction mode	PDIP-8/-40~105	过压和过流保护,欠压保护,零电流检测,Greenline™技术,高性价比	7.80	7.49	6.79
MC33262D	Up to 400W	Current-mode boost	Critical conduction mode	SO-8/-40~105	电子镇流器预变换或离线功率变换专用的功率因子控制器	5.10	4.95	4.59
MC33262DG	Up to 400W	Peak current-mode boost	Critical conduction mode	8SOIC/-40~105	功率因数数控制器	4.90	4.75	4.40
MC33262DR2G	Up to 400W	Peak current-mode boost	Critical conduction mode	8SOIC/-40~105	功率因数数控制器	4.90	4.75	4.40
MC33262PG	Up to 400W	Peak current-mode boost	Critical conduction mode	8PDIP/-40~105	功率因数数控制器	4.90	4.75	4.40
MC33368D	Up to 400W	Peak current-mode boost	Critical conduction mode	SO-16/-25~125	高电压GreenLine™功率因子控制器	17.80	16.90	15.49
MC33368DR2G	Up to 400W	Peak current-mode boost	Critical conduction mode	SO-16/-25~125	高电压GreenLine™功率因子控制器	8.20	7.87	7.13
MC33368PG	Up to 400W	Peak current-mode boost	Critical conduction mode	DIP-16/-25~125	高电压GreenLine™功率因子控制器	8.20	7.87	7.13
MC34262PG	Up to 400W	Peak current-mode boost	Critical conduction mode	DIP-8/0~85	功率因数数控制器	4.70	4.56	4.23
NCP1601ADR2G	Up to 400W	Voltage-mode boost	固定频率DCM	SOIC-8/-40~125	过压、可编程过流和过温保护的功率因子修正器	5.90	5.66	5.13
NCP1601APG	Up to 400W	Voltage-mode boost	固定频率DCM	DIP-8/-40~125	过压、可编程过流和过温保护的功率因子修正器	7.20	6.90	6.26
NCP1601BDR2G	Up to 400W	Voltage-mode boost	固定频率DCM	SOIC-8/-40~125	过压、可编程过流和过温保护的功率因子修正器	5.90	5.66	5.13
NCP1601BPG	Up to 400W	Voltage-mode boost	固定频率DCM	DIP-8/-40~125	过压、可编程过流和过温保护的功率因子修正器	7.20	6.90	6.26
NCP1650DR2G	Up to 3.0kW	Average current-mode boost	固定频率CCM或DCM	SOIC-16/-40~125	具有过压、过流和过温保护的功率因子修正器	16.00	15.30	13.90
NCP1653ADR2G	Up to 3.0kW	Average current-mode or peak I-mode follower boost	100kHz CCM	SOIC-8/-40~125	具有过压、过流和过温保护的功率因子修正器	8.00	7.68	6.96
NCP1653APG	Up to 3.0kW	Average current-mode or peak I-mode follower boost	100kHz CCM	DIP-8/-40~125	具有过压、过流和过温保护的功率因子修正器	8.80	8.45	7.66
NCP1653DR2G	Up to 3.0kW	Average current-mode or peak I-mode follower boost	100kHz CCM	SOIC-8/-40~125	具有过压、过流和过温保护的功率因子修正器	8.00	7.68	6.96
NCP1653PG	Up to 3.0kW	Average current-mode or peak I-mode follower boost	100kHz CCM	DIP-8/-40~125	具有过压、过流和过温保护的功率因子修正器	8.80	8.45	7.66

功率因子修正(PFC)+PWM

产品型号	功率级别	PFC级别	PWM级别	封装/温度(℃)	描述	价格(元)		
						1	25	100
NCP1651DR2G	Up to 200W	DCM或CCM反馈		SOIC-16/-40~125	PFC和PWM合成控制器	18.20	17.40	15.80

注：CCM：连续传导模式 DCM：不连续传导模式

6.1.4.2 TI 公司产品

功率因子控制器

产品型号	关断功能	峰值输出驱动电流(A)	工作电流(mA)	关断电流(μA)	启动电流(μA)	频率Max(kHz)	操作电压Min(V)	操作电压Max(V)	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
											1	25	100
UC2854BDW	Yes	1.2	12	250	250	200	10	20	16SOIC/-40~85	增强型高功率因数调节器	29.60	28.45	26.80
UC2854BN	Yes	1.2	12	250	250	200	10	20	16PDIP/-40~85	增强型高功率因数调节器	29.60	28.45	26.80
UC3854BDW	Yes	1.2	12	250	250	800	12	30	16SOIC/0~70	增强型高功率因数调节器	20.20	18.92	17.26

6.1.5 大电流LED驱动器

白色 LED 驱动器

产品型号	工作模式	频率(MHz)	输入电压(V)	输出电压(V)	最大电流(mA)	典型效率	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
									1	25	100
NCP5005SNT1G	PFM	—	2.7~5.5	24	>50	90%	SOT-23-5/-25~85	22V低EMI白光驱动器	4.00	3.84	3.48
NCP5006SNT1G	PFM	1.0	2.7~5.0	Up to 22	60	85%	SOT-23-5/-25~85	高压输出驱动串行连接LED	4.00	3.84	3.48
NCP5007SNT1G	PFM	1.0	2.7~5.0	Up to 22	60	85%	SOT-23-5/-25~85	高压输出驱动串行连接LED	4.50	4.32	3.92



白色 LED 驱动器 (续)

产品型号	工作模式	频率 (MHz)	输入电压 (V)	输出电压 (V)	最大电流 (mA)	典型效率	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
									1	25	100
NCP5010FCT1G	PWM	1	2.7~5.5	—	—	84%	8 Pin Flip-Chip/-40~85	0.5W白色LED升压变换器	5.60	5.38	4.87
NCP5602MUTBG	—	1	2.7~5.5	4	70	87%	LLGA-12/-40~85	双路充电泵白色LED驱动器, IIC接口	8.33	8.00	7.25
NCP5603MNR2G	PWM	1	2.7V~5.5V	4.5 or 5.0	350	90%	DFN-10/-40~85	4.5V/5.0V输出, 高效率电荷泵转换器	6.00	5.76	5.22
NCP5604AMTR2G	PWM	1	2.7~5.5	4	100	85%	QFN-16/-40~85	4路白色LED驱动器	7.00	6.72	6.09
NCP5604BMTR2G	PWM	1	2.7~5.5	4	100	85%	QFN-16/-40~85	3路白色LED驱动器	6.60	6.34	5.74

LED 驱动器

产品型号	输入电压V MAX(V)	输出电流Imax(mA)	功耗P(Watts)	封装/温度(°C)	描述	价格(元)		
						1	25	100
MC10SX1130DG	-6.0	100	—	SOIC-16/0~85	差分数据输入LED驱动	112.00	107.00	97.00
NUD4001DR2G	30	500	1.13	SOIC-8/-40 to +125	高电流LED驱动	3.00	2.88	2.60

6.16 开发工具

6.16.1 ON 公司产品

产品型号	支持器件	描述	零售价 (元)
CS5141X-EVM	CS5141X系列	样品套件。包含CS51414器件2片, 说明书一份	79.00
NCP14XX-EVM	NCP1400/02/03/04/17/21	NCP14XX评估板1块, 开发资料光盘1个	69.00
NCP562-SKT	NCP562	样品套件。NCP562SQ50T1器件2片, 开发资料光盘1个	19.98
ISL6441-EVM	ISL6441	ISL6441评估板1块	199.00
ISL6420-EVM	ISL6420	ISL6420评估板1块	179.00

6.16.2 INTERSIL 公司产品

产品型号	支持器件	描述	零售价 (元)
ISL6292-EVM	ISL6292	ISL6292评估板	49.00

6.16.3 TI 公司产品

产品型号	支持器件	描述	零售价 (元)
BQ2013HEVM-001	BQ2013H	BQ2013H评估板	1299.00
TPS2306EVM-001	TPS2306	由两块PCB板组成: 其中一块板由TPS2306, MO	648.00
TPS2330EVM-184	TPS2330	48V电信热插拔评估模块和接口卡	1299.00
TPS2330EVM-185	TPS2330ID	采用TPS5120DC/DC控制器提供电源管理	1299.00
TPS2370EVM	TPS2370EVM	在支持以太网功率驱动装置的电源热插拔评估板	648.00
TPS40001EVM-001	TPS40001DGQ	输入3.0V~5.0V, 输出2.5V降压变换的评估板	648.00
TPS61020EVM-025	TPS62052DGS	输入电压0.9V~6.5V, 输出电压1.8V~5.5V的降压变换评估板	648.00
TPS61030EVM-029	TPS61030RSAR	输出电压1.8V~5.5V的升压变换评估(QFN封装)板	648.00
TPS61032EVM-208	TPS61032PWP	输出电压5.0V, 电流可升到1000mA的升压变换评估板	648.00
TPS62200EVM-211	TPS62200DBVT	0.3A, 高效率DC/DC降压变换器的评估	648.00

6.16.4 PS 公司评估板

产品型号	输入电压AC/DC(V)	充电电流(mA)	电池类型	电池节数	描述	零售价 (元)
CWM200CBA	85~265/120~375	500~1000	镍镉/镍氢	4 节	采用 ON 公司器件, 把 AC-DC 适配器和充电控制器结合而成	85.00
NUD4001-EVM-A	12VDC 或 9VAC	—	—	—	350mA 恒流驱动 3 个 1W 大功率 LED 灯	149.00
NUD4001-EVM-B	6-18VDC 或 4.5-12.5VAC	—	—	—	350mA 恒流驱动 1 个 1W 大功率 LED 灯, 亮度可以连续调节	79.00